


toocki



Toocki GaN ładowarka biurkowa 140 W 3 USB-C+2 USB-A

Instrukcja obsługi

Przed użyciem należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi i przechowywać ją w należytnym stanie.

1. Parametry produktu

Marka: Toocki

Nazwa: Zasilacz GaN

Numer modelu: TCT140-22

Materiał: PC

Wejście: AC100-240V~50/60Hz 1,5A maks.

Wejście USB-C1: 5V ~ 3A; 9V ~ 3A; 12V ~ 3A; 15V ~ 3A; 20V ~ 5A (100W Max.)

Wejście USB-C2: 5V ~ 3A; 9V ~ 3A; 12V ~ 3A; 15V ~ 3A; 20V ~ 5A (100W Max.)

Wejście USB-C3: 5V ~ 3A; 9V ~ 3A; 12V ~ 3A; 15V ~ 3A; 20V ~ 5A (100W Max.)

Wejście USB-A1: 5V ~ 3A; 9V ~ 3A; 12V ~ 3A; 20V ~ 3A (60W max.)

Wejście USB-A2: 5V ~ 3A; 9V ~ 3A; 12V ~ 3A; 20V ~ 3A (60W max.)

Wyjście USB-A1+USB-A2: 12 W + 12 W (maks. 24 W)

Wyjście USB-C1+USB-C2: 95 W + 45 W (maks. 140 W)

Wyjście USB-C1+USB-C3: 95 W + 45 W (maks. 140 W)

Wyjście USB-C2+USB-C3: 95 W + 45 W (maks. 140 W)

Wyjście USB-C1+USB-A1: 100 W + 36 W (maks. 136 W)

Wyjście USB-C1+USB-A2: 100 W + 36 W (maks. 136 W)

Wyjście USB-C2+USB-A1: 100 W + 36 W (maks. 136 W)

Wyjście USB-C2+USB-A2: 100 W + 36 W (maks. 136 W)

Wyjście USB-C3 + USB-A1: 100 W + 36 W (maks. 136 W)

Wyjście USB-C3 + USB-A2: 100 W + 36 W (maks. 136 W)

Wyjście USB-C1++ USB-A1 + USB-A2: 100 W + 12 W + 12 W (maks. 124 W)

Wyjście USB-C2++ USB-A1 + USB-A2: 100 W + 12 W + 12 W (maks. 124 W)

Wyjście USB-C3++ USB-A1 + USB-A2: 100 W + 12 W + 12 W (maks. 124 W)

Wyjście USB-C1 + USB-C2 + USB-C3: 65 W + 45 W + 30 W (140 W) Maks.)

Wyjście USB-C1+USB-C2+USB-A1: 65 W+45 W+25 W(maks. 135 W)

Wyjście USB-C1+USB-C3+USB-A1: 65 W+45 W+25 W(maks. 135 W)

Wyjście USB-C1+USB-C2+USB-A2: 65 W+45 W+25 W(maks. 135 W)

Wyjście USB-C1+USB-C3+USB-A2: 65 W+45 W+25 W(maks. 135 W)

Wyjście USB-C2+USB-C3+USB-A1: 65 W+45 W+25 W(maks. 135 W)

Wyjście USB-C2+USB-C3+USB-A2: 65 W+45 W+25 W(maks. 135 W) Maks.)

Wyjście USB-C1+USB-C2+USB-A1+USB-A2: 65 W+45 W+12 W+12 W(maks. 134 W)

Wyjście USB-C1+USB-C3+USB-A1+USB-A2: 65 W+45 W+12 W+12 W(maks. 134 W)

Wyjście USB-C2+USB-C3+USB-A1+USB-A2: 65 W+45 W+12 W+12 W(maks. 134 W)

Wyjście USB-C1+USB-C2+USB-C3+USB-A1: 65 W+30 W+20 W+25 W(maks. 140 W)

Wyjście USB-C1+USB-C2+USB-C3+USB-A2: 65 W+30 W+20 W+25 W(maks. 140 W)

Maks.)

Wyjście USB-C1+USB-C2+USB-C3+USB-A1+USB-A: 65 W+30 W+20 W+12 W+12 W (maks. 139 W)


Waga ładowarki (z podstawą): ≈ 400 g

Rozmiar ładowarki (z podstawą): około 60 mm x 81 mm x 88 mm

Długość kabla: około 1,5 m

*Powyższe dane zostały zmierzone przez laboratorium Toocki, rzeczywiste użycie będzie się nieznacznie różnić w zależności od konkretnych okoliczności.

2. Schemat produktu



3. Lista rzeczy do spakowania

Ładowarka	x 1
Kabel AC	x 1
Podstawa	x 1
Instrukcja obsługi	x 1

4. Opis produktu

Nowa ulepszona ładowarka biurkowa GaN o mocy 140 W jest wyposażona w kabel AC o długości 1,5 m, który może pomóc Ci w pewnym stopniu przełamać ograniczenia przestrzenne i zapewnić bardziej zrelaksowaną i wygodną metodę szybkiego ładowania. Zaawansowane materiały azotku galu zapewniają ładowarce podstawowe zalety szybszej prędkości ładowania i wyższego poziomu bezpieczeństwa. Maksymalna moc wyjściowa pojedynczego portu USB-C1/USB-C2/USB-C3 wynosi 100 W, co obsługuje szybkie ładowanie PD większości urządzeń elektronicznych, takich jak laptopy, tablety i telefony komórkowe. Zgodny z protokołami szybkiego ładowania PD3.0, QC4+, QC3.0, SCP, FCP, AFC, PE+, Apple i innymi, może obsługiwać szybkie ładowanie większości urządzeń, takich jak Samsung i Huawei, i z łatwością spełniać potrzeby szybkiego ładowania urządzeń.

5. Środowisko użytkowania

Środowisko użytkowania: 0°C do 25°C w obszarach nietropikalnych.

Temperatura przechowywania: 0°C do 40°C.



Nadaje się wyłącznie do stosowania wewnątrz pomieszczeń.

6. Wskazówki

Przed użyciem tego produktu należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje i ostrzeżenia. Niewłaściwe użycie spowoduje uszkodzenie produktu lub bezpieczeństwo osobiste.

6.1 Nie przechowuj produktu w środowisku o wysokiej temperaturze, silnym świetle i silnym polu magnetycznym. Nie umieszczaj go w źródle ognia ani w innych trudnych warunkach.

6.2 Używaj produktu prawidłowo, zgodnie z instrukcją. Niewłaściwe użycie produktu może uszkodzić sam produkt lub zagrazić bezpieczeństwu osobistemu i majątkowemu.

6.3 Ponośisz odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone Twojej osobie lub mieniu spowodowane niewłaściwym użyciem produktu z naruszeniem instrukcji produktu, firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej.

6.4 Osobom nieprofesjonalnym surowo zabrania się demontażu tego produktu.

6.5 Nie używaj urządzeń elektronicznych ani obciążań przekraczających prąd wyjściowy tego produktu.

6.6 Należy unikać silnych uszkodzeń fizycznych, w tym uderzania, rzucania, deptania, ściskania itp.

6.7 Margines błędu dla wartości wejściowej tego produktu wynosi około ±10%.

Ostrzeżenie



Postępuj zgodnie z powyższymi instrukcjami bezpieczeństwa, w przeciwnym razie może to spowodować pożar, porażenie prądem, uszkodzenie lub inne obrażenia.



To urządzenie jest zgodne z przepisami Dyrektywy 2012/19/UE. Surowo zabrania się utylizacji tego urządzenia wraz z odpadami ogólnymi i musi ono zostać poddane recyklingowi. Ten symbol oznacza, że tego produktu nie można używać jako zwykłych odpadów domowych do utylizacji i należy go dostarczyć do odpowiedniej stacji recyklingu odpadów, która jest w stanie poddać recyklingowi sprzęt elektryczny i elektroniczny.




JGDT JAPAN株式会社

Producent: Shenzhen Toocki Network Technology Co., Ltd.
Add: Room 308, Building A1, Xuexiang Industrial Park, Yuanchuang Space, No. 33, Zhonghao 2nd Road, Xiangjiaotang Community, Bantian Street, Longgang District, Shenzhen
Hotline: +86 0755-89399212
Strona internetowa: www.toocki.com
E-mail: official@toocki.com

TCYMX-0049/Wyprodukowano w Chinach

toocki



Stolní nabíječka Toocki 140W GaN 3 USB-C+2 USB-A

Uživatelská příručka

Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod k použití a řádně jej uschovejte.

1. Parametr produktu

Značka: Toocki

Název: GaN napájecí adaptér

Číslo modelu: TCT140-22

Materiál: PC

Vstup: AC100-240V~50/60Hz 1,5A Max.

USB-C1 Výstup: 5V ≈ 3A; 9V ≈ 3A; 12V ≈ 3A; 15V ≈ 3A; 20V ≈ 5A (100W Max.)

USB-C2 Výstup: 5V ≈ 3A; 9V ≈ 3A; 12V ≈ 3A; 15V ≈ 3A; 20V ≈ 5A (100W Max.)

USB-C3 Výstup: 5V ≈ 3A; 9V ≈ 3A; 12V ≈ 3A; 15V ≈ 3A; 20V ≈ 5A (100W Max.)

USB-A1 Výstup: 5V ≈ 3A; 9V ≈ 3A; 12V ≈ 3A; 20V ≈ 3A (60W max.)

USB-A2 Výstup: 5V ≈ 3A; 9V ≈ 3A; 12V ≈ 3A; 20V ≈ 3A (60W max.)

USB-A1+USB-A2 Výstup: 12W+12W (24W Max.)

USB-C1+USB-C2 Výstup: 95W+45W (140W Max.)

USB-C1+USB-C3 Výstup: 95W+45W (140W Max.)

USB-C2+USB-C3 Výstup: 95W+45W (140W Max.)

USB-C1+USB-A1 Výstup: 100W+36W (136W Max.)

USB-C1+USB-A2 Výstup: 100W+36W (136W Max.)

USB-C2+USB-A1 Výstup: 100W+36W (136W Max.)

USB-C2+USB-A2 Výstup: 100W+36W (136W Max.)

USB-C3+USB-A1 Výstup: 100W+36W (136W Max.)

USB-C3+USB-A2 Výstup: 100W+36W (136W Max.)

USB-C1++USB-A1+USB-A2 Výstup: 100W+12W+12W (124W Max.)

USB-C3++USB-A1+USB-A2 Výstup: 100W+12W+12W (124W Max.)

USB-C1+USB-C2+USB-C3 Výstup: 65W+45W+30W (140W Max.)

USB-C1+USB-C2+USB-A1 Výstup: 65W+45W+25W (135W Max.)

USB-C1+USB-C3+USB-A1 Výstup: 65W+45W+25W (135W Max.)

USB-C1+USB-C2+USB-A2 Výstup: 65W+45W+25W (135W Max.)

USB-C1+USB-C3+USB-A2 Výstup: 65W+45W+25W (135W Max.)

USB-C2+USB-C3+USB-A1 Výstup: 65W+45W+25W (135W Max.)

USB-C2+USB-C3+USB-A2 Výstup: 65W+45W+25W (135W Max.)

USB-C1+USB-C2+USB-A1+USB-A2 Výstup: 65W+45W+12W+12W (134W Max.)

USB-C1+USB-C3+USB-A1+USB-A2 Výstup: 65W+45W+12W+12W (134W Max.)

USB-C2+USB-C3+USB-A1+USB-A2 Výstup: 65W+45W+12W+12W (134W Max.)

USB-C1+USB-C2+USB-C3+USB-A1 Výstup: 65W+30W+20W+25W (140W Max.)

USB-C1+USB-C2+USB-C3+USB-A2 Výstup: 65W+30W+20W+25W (140W Max.)

USB-C1+USB-C2+USB-C3+USB-A1+USB-A2 Výstup: 65W+30W+20W+12W+12W (139W Max.)


Hmotnost nabíječky (se základnou): ≈ 400 g

Velikost nabíječky (se základnou): Približně 60 mm x 81 mm x 88 mm

Délka kabelu: cca 1,5 m

*Výše uvedená data jsou měřena laboratorně Toocki, skutečné použití se bude mírně lišit v závislosti na konkrétních okolnostech.

2. Schéma produktu



3. Seznam balení

Nabíječka	x 1
AC kabel	x 1
Podpěrná základna	x 1
Návod k použití	x 1

4. Popis produktu

Nová vylepšená 140W stolní nabíječka GaN je dodávána s 1,5M AC kabelem, který vám může do určité míry pomoci překonat prostorová omezení a poskytnout uvolněnější a pohodlnější metodu rychlého nabíjení. Pokročilé materiály z nitridu galia poskytují nabíječce hlavní výhody vyšší rychlosti nabíjení a vyššího bezpečnostního výkonu. Maximální výstupní výkon jediného portu USB-C1/USB-C2/USB-C3 je 100 W, což podporuje rychlé nabíjení PD většiny elektronických zařízení, jako jsou notebooky, tablety a mobilní telefony. Kompatibilní s PD3.0, QC4+, QC3.0, SCP, FCP, AFC, PE+, Apple a dalšími protokoly rychlého nabíjení, může podporovat rychlé nabíjení většiny zařízení, jako jsou Samsung a Huawei, a snadno splnit potřeby rychlého nabíjení zařízení.

5. Použijte prostředí

Prostředí použití: 0°C až 25°C netropické oblasti.

Skladovací teplota: 0°C až 40°C.

Vhodné pouze do interiéru.

6. Tipy

Před použitím tohoto produktu si pečlivě přečtěte všechny pokyny a varování. Nesprávné použití způsobí poškození výrobku nebo osobní bezpečnost.

6.1 Neskladujte výrobek v prostředí s vysokou teplotou, silným světlem a silným magnetickým polem. Neumísťujte jej do zdrojů ohně nebo do jiných drsných prostředí.

6.2 Používejte výrobek správně podle pokynů. Nesprávné použití výrobku může poškodit samotný výrobek nebo ohrozit bezpečnost osob a majetku.

6.3 Zodpovídáte za jakékoli škody na vaší osobě nebo majetku způsobené nesprávným používáním produktu v rozporu s návodem k produktu, společnost nenese žádnou právní odpovědnost.

6.4 Neprofesionálům je přísně zakázáno tento výrobek rozebírat.

6.5 Nepoužívejte elektrické spotřebiče nebo zátěže, které překračují výstupní proud tohoto produktu.

6.6 Vyvarujte se prosím silného fyzického poškození, včetně klepání, házení, dupání, mačkání atd.

6.7 Tolerance chyby pro vstupní hodnotu tohoto produktu je jen kolem ±10 %.

Varování



Dodržujte prosím výše uvedené bezpečnostní pokyny, jinak může dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem, poškození nebo jinému zranění.




Toto zařízení vyhovuje ustanovením směrnice 2012/19/EU. Je přísně zakázáno likvidovat toto zařízení spolu s běžným odpadem a musí být recyklováno. Tento symbol označuje, že tento produkt nelze použít jako běžný domovní odpad k likvidaci a je třeba jej odevzdat do příslušné stanice pro recyklaci odpadu, která je schopna recyklovat elektrická a elektronická zařízení.



Výrobce: Shenzhen Toocki Network Technology Co., Ltd.
Přidat: Pokoj 308, budova A1, Xuexiang Industrial Park, Yuanchuang Space, č. 33, Zhonghao 2nd Road, Xiangjiaotang Community, Bantian Street, Longgang District, Shenzhen
Horká linka: +86 0755-89399212
Webové stránky: www.toocki.com
E-mail: official@toocki.com

TCYMX-0049/Vyrobeno v Číně

toocki



Stolná nabíjačka Toocki 140W GaN 3 USB-C+2 USB-A

Používateľská príručka

Pred použitím si pozorne prečítajte tento návod na obsluhu a riadne si ho uschovajte.

1. Parameter produktu

Značka: Toocki

Názov: GaN napájací adaptér

Číslo modelu: TCT140-22

Materiál: PC

Vstup: AC100-240V~50/60Hz 1,5A Max.

USB-C1 Výstup: 5V = 3A; 9V = 3A; 12V = 3A; 15V = 3A; 20V = 5A (100W max.)

USB-C2 Výstup: 5V = 3A; 9V = 3A; 12V = 3A; 15V = 3A; 20V = 5A (100W max.)

USB-C3 Výstup: 5V = 3A; 9V = 3A; 12V = 3A; 15V = 3A; 20V = 5A (100W max.)

USB-A1 Výstup: 5V = 3A; 9V = 3A; 12V = 3A; 20V = 3A (max. 60W)

USB-A2 Výstup: 5V = 3A; 9V = 3A; 12V = 3A; 20V = 3A (max. 60W)

USB-A1+USB-A2 Výstup: 12W+12W (24W max.)

USB-C1+USB-C2 Výstup: 95W+45W (140W max.)

USB-C1+USB-C3 Výstup: 95W+45W (140W max.)

USB-C2+USB-C3 Výstup: 95W+45W (140W max.)

USB-C1+USB-A1 Výstup: 100W+36W (136W max.)

USB-C1+USB-A2 Výstup: 100W+36W (136W max.)

USB-C2+USB-A1 Výstup: 100W+36W (136W max.)

USB-C2+USB-A2 Výstup: 100W+36W (136W max.)

USB-C3+USB-A1 Výstup: 100W+36W (136W max.)

USB-C3+USB-A2 Výstup: 100W+36W (136W max.)

USB-C1++USB-A1+USB-A2 Výstup: 100W+12W+12W (124W Max.)

USB-C2++USB-A1+USB-A2 Výstup: 100W+12W+12W (124W Max.)

USB-C3++USB-A1+USB-A2 Výstup: 100W+12W+12W (124W Max.)

USB-C1+USB-C2+USB-C3 Výstup: 65W+45W+30W (140W max.)

USB-C1+USB-C2+USB-A1 Výstup: 65W+45W+25W (135W max.)

USB-C1+USB-C3+USB-A1 Výstup: 65W+45W+25W (135W max.)

USB-C1+USB-C2+USB-A2 Výstup: 65W+45W+25W (135W max.)

USB-C1+USB-C3+USB-A2 Výstup: 65W+45W+25W (135W max.)

USB-C2+USB-C3+USB-A1 Výstup: 65W+45W+25W (135W max.)

USB-C2+USB-C3+USB-A2 Výstup: 65W+45W+25W (135W max.)

USB-C1+USB-C2+USB-A1+USB-A2 Výstup: 65W+45W+12W+12W (134W max.)

USB-C1+USB-C3+USB-A1+USB-A2 Výstup: 65W+45W+12W+12W (134W max.)

USB-C2+USB-C3+USB-A1+USB-A2 Výstup: 65W+45W+12W+12W (134W max.)

USB-C1+USB-C2+USB-C3+USB-A1 Výstup: 65W+30W+20W+25W (140W max.)

USB-C1+USB-C2+USB-C3+USB-A2 Výstup: 65W+30W+20W+25W (140W max.)

USB-C1+USB-C2+USB-C3+USB-A1+USB-A2 Výstup: 65W+30W+20W+12W+12W (139W max.)


Hmotnosť nabíjačky (so základňou): ≈ 400 g

Veľkosť nabíjačky (so základňou): Približne 60 mm x 81 mm x 88 mm

Dĺžka kábla: cca 1,5 m

*Vyššie uvedené údaje meria laboratórium Toocki, skutočné použitie sa bude mierne líšiť v závislosti od konkrétnych okolností.

2. Schéma produktu



3. Baliaci zoznam

Nabíjačka	x 1
AC kábel	x 1
Podperná základňa	x 1
Návod na použitie	x 1

4. Popis produktu

Nová vylepšená 140W stolná nabíjačka GaN sa dodáva s 1,5M AC káblom, ktorý vám môže do určitej miery pomôcť prekonať priestorové obmedzenia a poskytnúť uvoľnenejší a pohodlnejší spôsob rýchleho nabíjania. Pokročilé materiály z nitrídu gália poskytujú nabíjačke hlavné výhody vyššej rýchlosti nabíjania a vyššieho bezpečnostného výkonu. Maximálny výstupný výkon jediného portu USB-C1/USB-C2/USB-C3 je 100 W, čo podporuje rýchle nabíjanie PD väčšiny elektronických zariadení, ako sú notebooky, tablety a mobilné telefóny. Je kompatibilný s PD3.0, QC4+, QC3.0, SCP, FCP, AFC, PE+, Apple a ďalšími protokolmi rýchleho nabíjania, môže podporovať rýchle nabíjanie väčšiny zariadení, ako sú Samsung a Huawei, a ľahko uspokojí potreby rýchleho nabíjania zariadení.

5. Použitie prostredia

Prostredie použitia: 0°C až 25°C netropické oblasti.

Skladovacia teplota: 0°C až 40°C.

 Vhodné len do interiéru.

6. Tipy

Pred použitím tohto produktu si pozorne prečítajte všetky pokyny a upozornenia. Nesprávne použitie spôsobí poškodenie výrobku alebo osobnú bezpečnosť. 6.1 Výrobok neskladujte v prostredí s vysokou teplotou, silným svetlom a silným magnetickým poľom. Neumiestňujte ho do ohňa ani do iných drsných prostredí. 6.2 Výrobok používajte správne podľa návodu. Nesprávne použitie výrobku môže poškodiť samotný výrobok alebo ohroziť bezpečnosť osôb a majetku. 6.3 Zodpovedáte za akúkoľvek škodu na vašej osobe alebo majetku spôsobenú nesprávnym používaním produktu v rozpore s návodom k produktu, spoločnosť nenesie žiadnu právnu zodpovednosť. 6.4 Neprofesionálom je prísne zakázané tento výrobok rozoberať. 6.5 Nepoužívajte elektrické spotrebiče alebo záťaž, ktoré prekračujú výstupný prúd tohto produktu. 6.6 Vyhnite sa silnému fyzickému poškodeniu, vrátane klepania, hádzania, pošliapania, stláčania atď. 6.7 Medzera chyby pre vstupnú hodnotu tohto produktu je len okolo ±10 %.

Varovanie



Dodržiujte prosím vyššie uvedené bezpečnostné pokyny, inak to spôsobí požiar, úraz elektrickým prúdom, poškodenie alebo iné zranenie.




Toto zariadenie je v súlade s ustanoveniami smernice 2012/19/EÚ. Je prísne zakázané likvidovať toto zariadenie spolu s bežným odpadom a musí sa recyklovať. Tento symbol znamená, že tento produkt nemožno použiť ako bežný domáci odpad na likvidáciu a je potrebné ho odovzdať do príslušnej stanice na recykláciu odpadu, ktorá je schopná recyklovať elektrické a elektronické zariadenia.



Výrobca: Shenzhen Toocki Network Technology Co., Ltd.
Pridať: miestnosť 308, budova A1, priemyselný park Xuexiang, priestor Yuanchuang, č. 33, Zhonghao 2nd Road, komunita Xiangjiaotang, ulica Bantian, okres Longgang, Shenzhen
Horúca linka: +86 0755-89399212
Webstránka: www.toocki.com
E-mail: official@toocki.com

TCYMX-0049/Vyrobené v Číne

toocki



Toocki 140W GaN asztali töltő
3 USB-C+2 USB-A

Felhasználói kézikönyv

Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót, és őrizze meg megfelelően.

1. Termék paraméter

Márka: Toocki

Név: GaN tápadapter

Modellszám: TCT140-22

Anyaga: PC

Bemenet: AC100~240V~50/60Hz 1,5A Max.

USB-C1 kimenet: 5V ≈ 3A; 9V ≈ 3A; 12V ≈ 3A; 15V ≈ 3A; 20V ≈ 5A (max. 100W)

USB-C2 kimenet: 5V ≈ 3A; 9V ≈ 3A; 12V ≈ 3A; 15V ≈ 3A; 20V ≈ 5A (max. 100W)

USB-C3 kimenet: 5V ≈ 3A; 9V ≈ 3A; 12V ≈ 3A; 15V ≈ 3A; 20V ≈ 5A (max. 100W)

USB-A1 kimenet: 5V ≈ 3A; 9V ≈ 3A; 12V ≈ 3A; 20V ≈ 3A (max. 60W)

USB-A2 kimenet: 5V ≈ 3A; 9V ≈ 3A; 12V ≈ 3A; 20V ≈ 3A (max. 60W)

USB-A1+USB-A2 kimenet: 12W+12W (max. 24W)

USB-C1+USB-C2 kimenet: 95W+45W (max. 140W)

USB-C1+USB-C3 kimenet: 95W+45W (max. 140W)

USB-C2+USB-C3 kimenet: 95W+45W (max. 140W)

USB-C1+USB-A1 kimenet: 100W+36W (max. 136W)

USB-C1+USB-A2 kimenet: 100W+36W (max. 136W)

USB-C2+USB-A1 kimenet: 100W+36W (max. 136W)

USB-C2+USB-A2 kimenet: 100W+36W (max. 136W)

USB-C3+USB-A1 kimenet: 100W+36W (max. 136W)

USB-C3+USB-A2 kimenet: 100W+36W (max. 136W)

USB-C1++USB-A1+USB-A2 Kimenet: 100W+12W+12W (max. 124W)

USB-C2++USB-A1+USB-A2 Kimenet: 100W+12W+12W (max. 124W)

USB-C3++USB-A1+USB-A2 Kimenet: 100W+12W+12W (max. 124W)

USB-C1+USB-C2+USB-C3 kimenet: 65W+45W+30W (max. 140W)

USB-C1+USB-C2+USB-A1 kimenet: 65W+45W+25W (max. 135W)

USB-C1+USB-C3+USB-A1 kimenet: 65W+45W+25W (max. 135W)

USB-C1+USB-C2+USB-A2 kimenet: 65W+45W+25W (max. 135W)

USB-C1+USB-C3+USB-A2 kimenet: 65W+45W+25W (max. 135W)

USB-C2+USB-C3+USB-A1 kimenet: 65W+45W+25W (max. 135W)

USB-C2+USB-C3+USB-A2 kimenet: 65W+45W+25W (max. 135W)

USB-C1+USB-C2+USB-A1+USB-A2 kimenet: 65W+45W+12W+12W (max. 134W)

USB-C1+USB-C3+USB-A1+USB-A2 kimenet: 65W+45W+12W+12W (max. 134W)

USB-C2+USB-C3+USB-A1+USB-A2 kimenet: 65W+45W+12W+12W (max. 134W)

USB-C1+USB-C2+USB-C3+USB-A1 kimenet: 65W+30W+20W+25W (max. 140W)

USB-C1+USB-C2+USB-C3+USB-A2 kimenet: 65W+30W+20W+25W (max. 140W)

USB-C1+USB-C2+USB-C3+USB-A1+USB-A kimenet: 65W+30W+20W+12W+12W (max. 139W)


Töltő súlya (talppal): ≈ 400 g

Töltő mérete (talppal): Körülbelül 60 mm x 81 mm x 88 mm

Kábel hossza: kb 1,5 m

*A fenti adatokat a Toocki-laboratórium méri, a tényleges felhasználás az adott körülményektől függően kissé eltér.

2. Termék diagram



3. Csomagolási lista

Töltő	x 1
AC kábel	x 1
Támogatási alap	x 1
Felhasználói kézikönyv	x 1

4. Termékleírás

Az új, 140 W-os GaN asztali töltőhöz 1,5 M AC kábel tartozik, amely segíthet bizonyos mértékig áttörni a helyszűket, és nyugodtabb és kényelmesebb gyorsöltési módot biztosít. A fejlett gallium-nitrid anyagok a töltő alapvető előnyeit a gyorsabb töltési sebesség és a nagyobb biztonsági teljesítmény révén biztosítják. Az USB-C1/USB-C2/USB-C3 egyetlen port maximális kimeneti teljesítménye 100 W, amely támogatja a legtöbb elektronikus eszköz, például laptopok, táblagépek és mobiltelefonok PD gyorsöltését. Kompatibilis a PD3.0, QC4+, QC3.0, SCP, FCP, AFC, PE+, Apple és más gyorsöltési protokollokkal, támogatja a legtöbb eszközt, például a Samsung és a Huawei gyorsöltését, és könnyedén kielégíti az eszközök gyorsöltési igényeit .

5.Használja a környezetet

Felhasználási környezet: 0°C és 25°C között, nem trópusi területeken.

Tárolási hőmérséklet: 0°C és 40°C között.

 Csak beltéri használatra alkalmas.

6.Tippek

Kérjük, figyelmesen olvassa el az összes utasítást és figyelmeztetést a termék használata előtt. A nem rendeltetésszerű használat károsíthatja a terméket vagy a személyi biztonságot.

6.1 Ne tárolja a terméket magas hőmérsékleten, erős fényben és erős mágneses mezőben. Ne helyezze tűzforrásba vagy más durva környezetbe.

6.2 Kérjük, használja a terméket az utasításoknak megfelelően. A termék nem rendeltetésszerű használata károsíthatja magát a terméket, vagy veszélyeztetheti a személyi és vagyonbiztonságot.

6.3 A termék nem rendeltetésszerű használatából adódó, a termék használati utasítását megsértő személyi vagy vagyoni károkért Ön a felelős, a céget semmilyen jogi felelősség nem terheli.

6.4 Nem szakembereknek szigorúan tilos a terméket szétszerelni.

6.5 Ne használjon olyan elektromos készüléket vagy terhelést, amely meghaladja a termék kimeneti áramát.

6.6 Kerülje el az erős fizikai sérülést, beleértve az ütést, dobást, taposást, szorítást stb.

6.7 A termék bemeneti értékének hibahatára alig ±10%.

Figyelmeztetés



Kérjük, kövesse a fenti biztonsági utasításokat, különben tüzet, áramütést, kárt vagy egyéb sérülést okozhat.



Ez a berendezés megfelel a 2012/19/EU irányelv előírásainak. Szigorúan tilos ezt a berendezést az általános hulladékkal együtt ártalmatlanítani, és újra kell hasznosítani. Ez a szimbólum azt jelzi, hogy ez a termék nem használható szokásos háztartási hulladékként, és a megfelelő hulladék-újra-hasznosító állomásra kell szállítani, amely képes az elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítására.



Gyártó: Shenzhen Toocki Network Technology Co., Ltd.
Hozzáadás: 308-as szoba, A1 épület, Xuexiang Industrial Park, Yuanchuang Space, No. 33, Zhonghao 2nd Road, Xiangjiaotang Community, Bantian Street, Longgang District, Shenzhen
Forrádrót: +86 0755-89399212
Weboldal: www.toocki.com
E-mail:official@toocki.com

TCYMX-0049/Kínában készült