

142mm

210mm



VA0109

Rechargeable LED Flashlight  
Akumulatorowa Latarka LED

Instrukcja Obsługi

[Charakterystyka]



[Specyfikacja]

|                    |                                                    |
|--------------------|----------------------------------------------------|
| Rodzaj diody       | JRHP50-1D-JYY,3V 20W 6000-6500K                    |
| Strumień świetlny  | 1900LM                                             |
| Zasięg             | 523M                                               |
| Ochrona przed wodą | IPX6                                               |
| Funkcje podstawowe | pojedyncze naciśnięcie: ON-100%-50%-25%-OFF        |
| Funkcje dodatkowe  | podwójne naciśnięcie: stroboskop (100%) - SOS(15%) |
| Zasilanie          | 21700; 5000mAh, 3.7V                               |
| Ładowanie          | USB Typ-C 5V/2A                                    |
| Czas ładowania     | 4h                                                 |
| Czas pracy         | 1900LM/4h - 1300LM/6h - 330LM/10h                  |
| Funkcja awaryjna   | 100-50LM,5%,0.2A--0.1A                             |
| Waga z baterią     | 323g                                               |
| Wymiary            | 62*35.5*275.4MM                                    |
| Cechy              | wskaźnik zasilania, duża moc, tryb awaryjny        |

[Instrukcja użytkowania]

- Standardowe tryby pracy: jednokrotne naciśnięcie przełącznika włączy latarkę w trybie 100% mocy, drugie naciśnięcie przełączy na tryb 50%, trzecie naciśnięcie przełączy na tryb 25%. Latarka posiada również tryb pulsacyjny oraz SOS (należy dwukrotnie nacisnąć przełącznik). Wyłączenie zasilania następuje po naciśnięciu przełącznika.
- Sygnalizacja poziomu naładowania akumulatora poprzez podświetlanie przełącznika. Kolor zielony - napięcie akumulatora powyżej 3V, kolor czerwony - napięcie akumulatora poniżej 3V. Podczas ładowania przycisk świeci na czerwono. Po zakończeniu procesu ładowania, kolor przycisku zmieni się na zielony.
- Jeśli napięcie akumulatora spadnie poniżej 3V, uruchomi się tryb awaryjny (100-50lm). Po spadku napięcia do 2.5V latarka automatycznie wyłączy się.