



KARTA PRODUKTU

MICRO włącznik – nr artykułu 1576

Charakterystyka produktu

MICRO włącznik służy do włączania i wyłączania, za pomocą przycisku, oświetlenia LED w oprawach liniowych – profilach Firmy Kluś. Wyposażony jest w przyklejoną od spodu taśmę, która ma na celu stabilny montaż oraz dodatkowe chłodzenie włącznika zamontowanego w profilu.

Uwagi

- * Płytki włącznika nie należy wyginać, może to spowodować jego uszkodzenie.
- * Podczas gdy oprawa LED będzie świecić załączona MICRO włącznikiem, wyłączenie i ponowne włączenie zasilania głównego spowoduje przejście oprawy w stan wyłączenia.
- * W przypadku montażu MICRO włącznika w profilach o głębokości 11 mm należy dodatkowo zastosować specjalnie dedykowaną podkładkę MW i zaślepki serii MW.


Zastosowanie

MICRO włącznik szczególnie znajduje zastosowanie w oprawach oświetleniowych bazujących na profilach w których wykorzystuje się technologię LED. Idealnie sprawdza się w oprawach montowanych pod szafkami, półkami, ale również znajduje zastosowanie w kinkietach, oprawach przenośnych, zarówno biurkowych jak i podłogowych.

Specyfikacja techniczna

Funkcja	włącznik on/off
Napięcie pracy	12 - 24V
Maksymalny prąd ciągły	4A, 48W/12V; 98W/24V
Pobór mocy w trybie czuwania	0,0003W/12V; 0,0006W/24V
Wymiary	43 mm x 11 mm x 3 (9) mm
Zakres temperatur pracy	-20°C ... +55°C

Schemat podłączenia



www.KlusDesign.eu



* Uprzejmie informujemy o zastrzeżeniu sobie prawa do zmian asortymentowych i modyfikacji produktów.
We reserve the right to change and modify our products.