

Sonoff Dual R3 z oprogramowaniem SUPLA instrukcja v1.1

Tryb działania jako podwójny przekaźnik \ włącznik światła



Należy zwrócić uwagę na podłączenie przycisków zewnętrznych

- Przyciski bistabilne lub monostabilne
- Podłączamy pomiędzy wejście Lin a S1 i S2





2. Tryb działania jako sterownik rolet



Dodawanie urządzeń do aplikacji Supla

- Przed przystąpieniem do konfiguracji należy połączyć telefon z siecią Wifi, jeśli korzystamy z kilku sieci Wifi w domu należy się upewnić, że telefon jest połączony z tą, która będzie służyła do obsługi naszego urządzenia.
- W oknie aplikacji Supla na telefonie z systemem android lub iOS klikamy **DODAJ URZĄDZENIE**

≡	supla
8	TWOJE KONTO
ලා	USTAWIENIA
Ŧ	DODAJ URZĄDZENIE
Q	HISTORIA POWIADOMIEŃ
(j)	O PROGRAMIE
٢	РОМОС
\bigcirc	SUPLA CLOUD
	www.supla.org



Następnie DALEJ



 W kolejnym oknie należy sprawdzić czy wyświetlona sieć Wifi jest to ta sieć, z którą ma być połączone nasze urządzenie SUPLA.





• Wpisujemy hasło i login, użyty w momencie zakładania konta w aplikacji SUPLA, ten sam adres co na stronie https://cloud.supla.org/

Wprowad	dź Twoje dan	е
logowani	ia do Supla C	loud.
login do :	cloud.supla.org	s
ADRES E-MAIL		
hasło do:	cloud.supla.org	0
HASŁO		
ANULU	ОК	



 W tym momencie podłączamy urządzenie, które chcemy dodać do zasilania i upewniamy się że jest w trybie konfiguracji. Domyślnie każde nowe urządzenie znajduje się w trybie konfiguracji, stan ten jest również potwierdzony szybkim miganiem diody Wifi.

Zaznaczamy również opcję: **Tryb automatyczny** i klikamy **Start.**





• Aplikacja SUPLA poprosi o możliwość przyłączenia się do sieci Wifi, klikamy Przyłącz się.





 Po chwili zobaczymy komunikat o poprawnym dodaniu urządzenia do aplikacji.



Poprawne dodania urządzenia do aplikacji i połączenie z chmurą Supla sygnalizowanie jest również świeceniem diody Wifi. Jeśli dioda miga wolniej niż przedtem świadczy to o problemach z połączeniem najczęstsze powody to: źle wpisane hasło do sieci Wifi.





Resetowanie urządzenia do ustawień fabrycznych

Aby przywrócić ustawienia fabryczne, zresetować ustawienia sieci Wifi np. w celu podłączenia urządzenia do innej sieci klikamy przycisk Reset na obudowie urządzenia 10 razy, do momentu aż dioda WiFi zacznie szybko migać.



Automatyczne zamykanie rolet po jednym kliknięciu.

Aby roleta zamykała się automatycznie po naciśnięciu przycisku włącznika, należy skonfigurować odpowiedni rodzaj przełącznika. Funkcja ta działa z przełącznikami monostabilnymi, czyli takimi, które wracają do pozycji wyjściowej po zwolnieniu (tzw. "dzwonkowymi"). W tym celu trzeba wejść w tryb **konfiguracji** urządzenia, a następnie w przeglądarce wybrać: **Ustawienia urządzenia -> Przyciski -> 1. Przycisk** i skonfigurować go zgodnie z przedstawionym oknem.

Ustawienia przycisku nr. 1		
Wewnętrzny pull-up	 ✓ 	
Odwrócona logika	✓	
Reakcja	Wciśnięcie - monostabilny	
Akcja	OPEN OR CLOSE	
	Zapisz	
	Powrót	
	Restart	
Narzędzia		

Na koniec klikamy zapisz oraz Restart.



Konfiguracja oprogramowania w trybie pracy jako przekaźnik 2 kanałowy.

Wszelkie zmiany konfiguracyjne urządzenia możemy wykonać poprzez stronę <u>https://cloud.supla.org/</u>

Ważniejsze zmiany:

1. Zmiana funkcji kanału, klikamy w opcjach Funkcja: Zmień funkcję.

rzekaznik, iD:	Konfiguracja	Zmień funkcje	ę kanału	
Funkcja Nazwa kanału Pokaż w urządzeniach	Włącznik zasilar Zmień funkcję domyślnie	Brak (kanał wyłączony)	Otwieranie furtki	Otwieranie/zamykanie
klienckich Powiązany kanał pomiarowy Ust	wybierz kanał tawienia integracji xa® Google Home®	Otwieranie/zamykanie bramy garażowej	Otwieranie drzwi	OFF Włącznik zasilania
		Q Włącznik światła	a Ai	utomat schodowy
				$\times \oslash$

2. Zmiana ikony, pod jaką będzie pojawiało się urządzenia w aplikacji na telefonie.

Urządzenie	Stan
Wybierz ikonę	OFF
	Zmień ikonę
Dodaj nową ikonę	Akcje
× 🕢	×



Konfiguracja w trybie pracy jako sterownik rolet

Wszelkie zmiany konfiguracyjne urządzenia możemy wykonać poprzez stronę <u>https://cloud.supla.org/</u>

Ważniejsze zmiany:

1. Komunikat Wymagana Kalibracja

Czas otwarcia oraz zamknięcia rolety, wpisanie tych parametrów jest wymagane do prawidłowego działania wizualizacji działania rolety w aplikacji Supla.

ł	Konfiguracja		Urządzenie
Funkcja	Otwieranie i zamykanie Zmień funkcję	e rolet	Sonoff Dual R3 Lite
Nazwa kanału	domyślnie		ID 12479
Pokaż w urządzeniach klienckich			WerOpr GG v7.18.04 Lokalizacja ID956 Lokalizacja #1 POŁACZONY
Całkowity czas otwarcia	0	sek.	
Całkowity czas zamknięcia	0	sek.	
Dolna pozycja ⑦	0	%	Lokalizacja
Czujnik otwarcia	wybierz kanał	~	Lokalizacja #1
Us	tawienia integracji		Liczba urządzeń 2 Liczba grup kanałów 0
Ale	exa [®] Google Home [®]		Liczba identyfikatorów dostępu 1 WŁĄCZONE