



85341239

R.X/1930/Glas Nasadka IR czujnika ruchu komfort 1,1 m biały

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja

Montaż Montaż podtynkowy

Funkcje

Sposób pracy mikroprocesorowe sterowanie pracą

Funkcja funkcja programowania poziomu natężenia oświetlenia zadziałania aktywowana za pomocą przycisku, z blokadą przycisków, funkcja „przyjęcie” aktywowana na 2 godziny, z funkcją pamięci do symulacji obecności

Rodzaj pracy praca impulsowa z czasem bezczynności (np. do instalacji oświetlenia schodowego/z przełączaniem impulsowym)

Elementy sterujące i wskaźniki

Klawisz / Przycisk z przyciskiem wł./wył./tryb automatyczny

Wymiary

Wysokość montażu 34 mm

Znamionowa wysokość montażu 1.1 m

Średnica 57.6 mm

Zadziałanie

Czas bezczynności ≈ 10 s

Pomiary

Pole detekcji, prostokątne ≈ 12 x 16 m

Zasięg

Zasięg po stronie przedniej ≈ 12 m

Zasięg boczny po ≈ 8 m

Detekcja

Liczba płaszczyzn detekcji 3

Kąt detekcji, regulowany z każdej strony ≈ 45...90 °

Ø pola detekcji, na poziomie podłogi 0 m

Materiał

Kolor linii dekoracyjnej biały

Kolor śnieżnobiały

Materiał tworzywo termoplastyczne

Sterowanie oświetleniem

Natężenie oświetlenia zadziałania, regulowane	≈ 5...1000 lx , praca dzienna
--	-------------------------------

Sterowanie LED

BLC	z diodami LED pracy i stanu czerwoną/zieloną/pomarańczową, wskaźnik LED kompatybilności nasadki i mechanizmu
-----	--

Ustawienia

Regulowana wartość jasności odpowiadającej	Tak
Regulacja czułości	Tak
Poziom jasności zadziałania, regulowany	10...100 %
Praca impulsowa	200 ms
Czas opóźnienia	≈ 180 s
Czas opóźnienia, regulowany	≈ 10 s...30 mn
Sygnalizacja wyłączenia poprzez ściemnienie do wartości 50% na czas	30 s

Bezpieczeństwo

Stopień ochrony	IP20
-----------------	------

Warunki użytkowania

Temperatura robocza	-5...45 °C
Zużycie energii	niskie zapotrzebowanie na energię
Wilgotność względna (bez skroplin)	0...65 % (bez kondensacji)

Oznaczenie

Zastosowanie	czujnik ruchu
Główna linia projektowa	Berker R.1/R.3/R.8/Serie 1930/R.classic
Wtórna linia projektowa	Czujniki ruchu, Berker R.1, Berker R.3

Instrukcje

Tekst wskazówki	Stałe bezpośrednie światło słoneczne oświetlające górną powierzchnię detekcji może wpływać na błędne działania detektora ruchu. Tylko do stosowania wewnątrz budynków!
-----------------	--