

Karta informacyjna produktu

Miernik Woltomierz i Amperomierz 0-100V - 1A - 0.28' Red/Blue w Obudowie

Kod EAN/GTIN	5904384762651
Kod produktu	17260430376
Numer partii	590438476265118022025



MIERNIK WOLTOMIERZ I
AMPEROMIERZ 0-100V - 1A -
0.28' RED/BLUE W OBUDOWIE

MIERNIK WOLTOMIERZ I
AMPEROMIERZ 0-100V - 1A
RED/BLUE - W OBUDOWIE

Uniwersalny miernik panelowy, cyfrowego woltomierza i amperomierza 0-100V, 100A. Wygodny sposób na wykonanie własnego miernika w swoim urządzeniu. Wersja z czerwonym woltomierzem i czerwonym amperomierzem.

DANE TECHNICZNE

- Napięcie zasilania miernika: DC 4,5V-30V
- Pomiar: prądu 0-1A DC za pośrednictwem bocznika napięcia 0-99.9V DC
- Wielkość cyfr: LED 0,28"
- Częstotliwość odświeżania 500ms/1pomiar
- Dokładność pomiaru: 1%
- Temperatura pracy -10* do 65*C
- Wymiary: 48x29x26mm
- Wymiary otworu montażowego: 46x26,5 mm
- Kolor wyświetlacza: niebieski woltomierz, czerwony amperomierz

Bocznik do kupienia osobno: Bocznik prądowy 100A - 75mV - do woltomierza i amperomierza

PODŁĄCZENIA

- czerwony cienki - zasilanie miernika (max 30V)
- czarny cienki - masa zasilania GND
- żółty cienki - pomiar napięcia

Przy zasilaniu do 30V można złączyć z cienkim czerwonym. Przy zasilaniu powyżej 30V odseparować i podłączyć wyłącznie do odbiornika.

WYPROWADZENIA PRZEWODÓW

Przewody w wtyczki 2-pinowej:

- czerwony - bocznik (zacisk 1)
- czarny - bocznik (zacisk 2)

Złącze 3-pinowe:

- żółty (lub zielony) - pomiar napięcia
- czarny - miernik (Gnd)
- czerwony miernik (Vcc)

W ZESTAWIE

- Miernik woltomierz i amperomierz 0-100V - 1A - 0.28" w obudowie - 1 szt.

Bocznik do kupienia osobno: Bocznik prądowy 100A - 75mV - do woltomierza i amperomierza.

