

Specyfikacja techniczna:

- Materiał: Płyta laminowana.
- Napięcie znamieniowe: AC 230V ~ 50Hz.
- Maksymalne obciążenie: 16A (3500W).
- Długość przewodu: około 2 metry.
- Ilość gniazd E14: 11 / 14 (w zależności od modelu).
- Żarówki (jeżeli są zawarte w zestawie): gwint E14, 5W, 4000K.

Wskazówki dotyczące czyszczenia i pielęgnacji:

- Do codziennej pielęgnacji lustra używaj tylko suchych środków przeznaczonych do czyszczenia powierzchni szklanych oraz suchej ściereczki z mikrofibry.
- Unikaj czyszczenia szkła środkami silikonowymi lub kwasowymi. Tego typu środki czyszczące mogą uszkodzić powierzchnię szkła, a w przyszłości wywołać jego korozję.

Gwarancja:

24 miesiące.

Producent:

Normalnie Sp. z o.o.

NIP: 6612389009

Adres: ul. Onufrego Zagłoby 50A

27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

kontakt@lampi.pl

www.lampi.pl

Nie zastosowanie się do instrukcji skutkuje utratą gwarancji.

Manufaktura Oświetlenia

Lustro dekoracyjne z funkcją oświetlenia

INSTRUKCJA OBSŁUGI



Zdjęcie poglądowe.

Producent: Manufaktura Oświetlenia

Dotyczy modelu: LHS-11-8060W, LHS-11-8060W+LED, LHS-11-8060B, LHS-11-8060B+LED, LHSF-11-8060W, LHSF-11-8060W+LED, LHSF-11-8060B, LHSF-11-8060B+LED, LHS-14-8060W, LHS-14-8060W+LED, LHS-14-8060B, LHS-14-8060B+LED, LHSF-14-8060W, LHSF-14-8060W+LED, LHSF-14-8060B, LHSF-14-8060B+LED



UWAGA: Należy przestrzegać poniższej instrukcji oraz zaleceń. Nieprzestrzeganie może doprowadzić do pożaru lub śmierci w wyniku porażenia prądem.

Bezpieczeństwo:

- Lustro przeznaczone jest do użytku wewnętrznego, w warunkach domowych.
- Lustro należy użytkować tylko w pomieszczeniach, w których zachowana jest temperatura pokojowa oraz w warunkach suchych, czyli bez możliwości narażenia na zanieczyszczenia lub w warunkach wysokiej wilgotności powietrza.
- Długie użytkowanie żarówek LED może sprawić, że będą one bardzo gorące. Nie wolno trzymać lustra w pobliżu łatwopalnych przedmiotów. Lustro z oświetleniem można użytkować tylko na powierzchni trudnopalnej lub niepalnej.
- Nie dotykać oświetlenia, może być bardzo gorące.
- Nie wpatrywać się w źródło światła.
- Podczas montażu uważać na narożniki, są szczególnie narażone na uszkodzenie mechaniczne.
- W zależności od wielkości lustra, może być ono ciężkie. Zalecamy wykonanie montażu w dwie osoby.
- Nie zamaczać lustra, w tym nie używać płynnych środków czystości na lustrze.
- Instalacja elektryczna powinna zostać podłączona przez elektryka.
- Instrukcja obsługi jest integralną częścią produktu. Należy zachować ją wraz z dowodem zakupu w razie ewentualnej reklamacji.

Instrukcja użytkowania:

- Przed użyciem lustra należy sprawdzić jego stan techniczny – zabronione jest użytkowanie luster, w których jakiegokolwiek część jest uszkodzona (występuje zagrożenie porażenia prądem lub pożaru).
- Należy użytkować wyłącznie w pomieszczeniach suchych z dala od źródeł wilgoci czy cieczy.
- Nie należy dopuszczać do przegrzewania instalacji lustra.
- Nie należy przykrywać lustra żadnymi innymi przedmiotami (kocem, prześcieradłem, folią itp.).
- Nie należy narażać lustra na uszkodzenia mechaniczne.
- Nie należy wieszać / umieszczać na lustrze jakichkolwiek dodatkowych przedmiotów.
- Po zakończonej pracy z lustrem, należy lustro odłączyć od zasilania sieciowego zawsze chwytając za wtyczkę, nigdy zaś za przewód.
- Lustro przechowywać w suchym miejscu z wypiętą wtyczką zasilania sieciowego.

Bezpieczeństwo przy montażu:

- Montażu powinna dokonać osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia oraz kwalifikacje.
- Wszelkie czynności należy wykonywać przy odłączonym zasilaniu.
- Należy zachowywać szczególną ostrożność.
- Kable zasilające powinny być poprzedzone odpowiednim bezpiecznikiem lub wyłącznikiem.

- Nie użytkuj lustra bez dołączonej do zestawu podstawy.
- Nie umieszczaj lustra na meblach.
- Nie umieszczaj lustra na ścianie.
- Nie przyklejaj lustra do ściany za pomocą taśmy.
- Lustro zamontować na dołączonej podstawie.
- Podstawa powinna być mocno przykręcona dołączonymi do zestawu śrubami, podkładkami oraz nakrętkami.
- Przed skręceniem lustra z podstawą należy przygotować dwa klucze w rozmiarze 13.
- Nie wkręcaj żarówek w gwinty przed zakończeniem montażu podstawy.

Montaż:

- Lustro położyć całą jego powierzchnią na stabilnym, płaskim podłożu (na przykład stole) zwierciadłem do dołu. Spód lustra (z fabrycznymi otworami montażowymi) powinien licować się z krawędzią blatu.
- Uwaga. Spodem podstawy jest płaszczyzna z otworami montażowymi o większej średnicy.
- Uwaga. Frontem podstawy jest strona dalsza dłuższej krawędzi podstawy względem otworu montażowego o mniejszej średnicy.
- Przyłożyć do spodu lustra podstawę i przez fabryczne otwory montażowe, od strony podstawy, przepuścić kolejno: podkładkę, śrubę, drugą podkładkę oraz nakrętkę.
- Czynność powtórzyć w drugim otworze montażowym.
- Dokręcić obie śruby przy pomocy dwóch kluczy w rozmiarze 13.
- Siła podczas dokręcania powinna być zrównoważona. Oba elementy powinny zostać unieruchomione względem siebie. Użycie zbyt dużej siły może przyczynić się do uszkodzenia lustra lub podstawy.
- Po dokręceniu, łby śrub powinny schować się w podstawie (otwór montażowy o większej średnicy).
- Aby zmniejszyć tarcie pomiędzy podstawą a podłożem należy użyć filcowych podkładek dystansowych, które znajdują się w komplecie. Samoprzylepne podkładki należy przykleić w dolnych narożnikach podstawy lustra.
- Zabrania się ingerować samodzielnie w układ elektroniczny, każda ingerencja skutkuje utratą gwarancji (wyjątkiem jest uprzednie skonsultowanie się z producentem o samodzielnej ingerencji).
- Po upewnieniu się, że montaż przebiegł pomyślnie, należy postawić lustro na skręconej podstawie oraz wpiąć wtyczkę do gniazda sieciowego.