

Karta informacyjna produktu

Miernik woltomierz i amperomierz 0-100V 100A 0.28" Red/Red - w obudowie

Kod EAN/GTIN	5904384707478
Kod produktu	16768079893
Numer partii	590438470747829102024



MIERNIK WOLTOMIERZ I AMPEROMIERZ 0-100V 100A 0.28" RED/RED - W OBUDOWIE

MIERNIK WOLTOMIERZ I AMPEROMIERZ 0-100V - 100A RED/RED - W
OBUDOWIE

Uniwersalny miernik panelowy, cyfrowego woltomierza i amperomierza 0-100V, 100A.

Wygodny sposób na wykonanie własnego miernika w swoim urządzeniu. Wersja z czerwonym woltomierzem i czerwonym amperomierzem.

DANE TECHNICZNE

- Napięcie zasilania miernika: DC 4,5V-30V
- Pomiar:
- prądu 0-100A DC za pośrednictwem bocznika
- napięcia 0-99.9V DC

Wielkość cyfr: LED 0,28" Częstotliwość odświeżania 500ms/1pomiar Dokładność pomiaru: 1% Temperatura pracy -10* do 65°C
wymiary 48x29x26mm Wymiary otworu montażowego: 46x26,5 mm Kolor wyświetlacza:

- czerwony woltomierz
- czerwony amperomierz

Bocznik do kupienia osobno: Bocznik prądowy 100A - 75mV - do woltomierza i amperomierza

Podłączenia

- czerwony cienki - zasilanie miernika (max 30V)
- czarny cienki - masa zasilania GND
- żółty cienki - pomiar napięcia. Przy zasilaniu do 30V można złączyć z cienkim czerwonym. Przy zasilaniu powyżej 30V odseparować i podłączyć wyłącznie do odbiornika.

Wyprowadzenia przewodówprzewody w wtyczki 2-pinowej:

- czerwony - bocznik (zacisk 1)
- czarny - bocznik (zacisk 2)

Złącze 3-pinowe:

- żółty (lub zielony) - pomiar napięcia
- czarny - miernik (Gnd)
- czerwony miernik (Vcc)

W zestawie

- Miernik woltomierz i amperomierz 0-100V - 100A - 0.28" w obudowie - 1 szt.

Brak bocznika w zestawie do kupienia osobno: Bocznik prądowy 100A - 75mV - do woltomierza i amperomierza

