

## Podłączanie urządzenia

Stosując się do schematu zamieszczonego na początku tej instrukcji, wykonaj kroki niezbędne do instalacji urządzenia.

Jeżeli nie korzystasz z modemu, podłącz kabel Ethernet bezpośrednio do routera, a następnie wykonaj krok 3.

**Krok 1:** Wyłącz modem i wyjmij z niego zapasową baterię, jeżeli taką posiada.

**Krok 2:** Podłącz modem do portu WAN routera za pomocą kabla Ethernet.

**Krok 3:** Włącz router i zaczekaj, aż się uruchomi.

**Krok 4:** Włącz modem.

## Konfiguracja routera

1. Podłącz router do komputera (za pomocą przewodu lub bezprzewodowo).
  - **Za pomocą przewodu:** Wyłącz funkcję sieci bezprzewodowej na swoim komputerze i podłącz go do portu LAN routera za pomocą kabla Ethernet.
  - **Bezprzewodowo:** Znajdź na routerze etykietę produktową. Zeskanuj kod QR, aby dołączyć bezpośrednio do wstępnie skonfigurowanej sieci 2,4 GHz lub skorzystaj z domyślnych nazw (SSIDs), aby dołączyć do sieci 2,4 GHz lub 5 GHz.

Uwaga: Tylko niektóre modele routerów mają kody QR.

2. Uruchom przeglądarkę internetową i wpisz <http://mwlogin.net>. Utwórz hasło na potrzeby przyszłych logowań.

Uwaga: Jeżeli okno logowania nie wyświetla się, zastosuj się do wskazówek sekcji **FAQ > Q1**.

3. Postępuj zgodnie z instrukcjami **Szybkiej konfiguracji**, aby zakończyć proces.



### Korzystaj z Internetu!

Uwaga: Jeżeli podczas konfiguracji zmieniłeś nazwę lub hasło sieci bezprzewodowej, wprowadź je, łącząc się z siecią bezprzewodową.

## Aplikacja MERCUSYS

Aplikacja MERCUSYS to łatwa w obsłudze i intuicyjna aplikacja do zarządzania routerem.

Możesz blokować wybrane urządzenia, korzystać z funkcji kontroli rodzicielskiej, konfigurować ustawienia sieci i wiele więcej.



Zeskanuj kod QR, aby pobrać aplikację MERCUSYS z Apple App Store lub Google Play.

## FAQ (Często zadawane pytania)

### Q1. Co mogę zrobić, jeśli nie pojawia się okno logowania?

- Zrestartuj router i spróbuj ponownie.
- Jeśli komputer ma ustawiony statyczny adres IP, zmień ustawienia karty sieciowej na automatyczne uzyskiwanie adresu IP.
- Upewnij się, że adres <http://mwlogin.net> wprowadzony w pasek adresu jest prawidłowy.
- Otwórz inną przeglądarkę internetową i spróbuj ponownie.
- Wyłącz i włącz kartę sieciową komputera, a następnie spróbuj ponownie.

### Q2. Co mogę zrobić, jeśli nie mam dostępu do Internetu?

- Zrestartuj router i spróbuj ponownie.
- Jeśli korzystasz z modemu kablowego, w pierwszym kroku musisz zrestartować modem. Jeśli to nie rozwiąże problemu, zaloguj się na stronę konfiguracyjną routera, aby sklonować adres MAC.
- Sprawdź, czy połączenie internetowe działa prawidłowo, podłączając modem bezpośrednio do komputera za pomocą kabla Ethernet. Jeżeli występują błędy, skontaktuj się ze swoim usługodawcą internetowym.
- Otwórz przeglądarkę internetową, wprowadź adres <http://mwlogin.net> i ponownie przeprowadź konfigurację.

### Q3. Co mogę zrobić, jeśli nie pamiętam hasła sieci bezprzewodowej?

- Połącz się z routerem bezprzewodowo lub za pomocą przewodu. Zaloguj się na stronę konfiguracyjną routera, aby odzyskać lub zresetować hasło.
- Zastosuj się do wskazówek sekcji **FAQ > Q4**, aby zresetować router, a następnie wykonaj kroki przedstawione w części **Konfiguracja routera**.

### Q4. Co mogę zrobić, jeśli nie pamiętam swojego hasła do strony konfiguracyjnej?

- Otwórz stronę konfiguracyjną routera i kliknij **Nie pamiętam hasła**, a następnie zastosuj się do wyświetlanych wskazówek, aby utworzyć nowe hasło logowania.
- Gdy upewnisz się, że router jest podłączony do zasilania, naciśnij i przytrzymaj przycisk **Reset** do momentu, aż światło diody ulegnie wyraźnej zmianie. Następnie zwolnij przycisk.

Uwaga: Więcej informacji o routerze znajdziesz na stronie <http://www.mercusys.com>.