

Czujnik ruchu

CR-4



Przeznaczenie

- Czujnik ruchu z mikrofonem przeznaczony do zastosowania wewnątrz pomieszczeń.
- Załącza oraz rozłącza obwody elektryczne bez dodatkowych urządzeń (przełączniki, rozłączniki itp.).
- Możliwe zastosowanie w biurach, domach, budynkach użyteczności publicznej itp.


Charakterystyka

- Zasilanie 220-240 V AC / 50-60 Hz.
- Obudowa wykonana z tworzywa sztucznego.
- Regulowany zasięg wykrywania ruchu do 12 m.
- Kąt działania czujnika 140°.
- Regulacja czasu pracy od 5 sek. do 540 sek.
- Obciążenie od 40 W do 500 W (lampa żarowa), 200 W (światłówka kompaktowa).
- Wysokość montażu od 1 m do 2,5 m.
- Regulowana czułość mikrofonu od 30 db do 90 db.
- Praca w temperaturach od 0°C do + 40°C.
- Regulacja czułości zmierzchovej.


Zalety

- Łatwy montaż.
- Prosta obsługa.
- Niezawodność w działaniu.
- Małe gabaryty.
- Duży wachlarz regulacji parametrów.


Indeks	Model	Kolor	Zakres wykrywania ruchu	Obudowa	Zasilanie	Waga netto	Waga brutto	Kod EAN
CR-CR4000-00	CR-4	biały	140°	tworzywo	220-240 V AC 50-60 Hz	0,11 kg	0,14 kg	5908231313850



wymiary czujnika




wymiary opakowania




Potencjometry regulacji parametrów:

1. Zasięg wykrywania ruchu.
2. Czas pracy.
3. Czułość mikrofonu.
4. Czułość zmierzchowej.



5. Dioda sygnalizacyjna wskazująca wykrycie ruchu przez sensor podczerwieni lub w przypadku pracy mikrofonu sygnał dźwiękowy.



6. Urządzenie pracuje w trybie ON/OFF tj. jak zwykły przełącznik.
ON - włączony, OFF - wyłączony.
7. Praca z czujnikiem ruchu (PIR).
8. Praca z czujnikiem ruchu i czujnikiem dźwięku (MIC).

