

成品尺寸：285*102mm

正面

反面

Deklaracja zgodności dla Unii Europejskiej. Informacje o recyklingu akumulatorów dla Unii Europejskiej



Akumulatory lub ich opakowania są oznakowane zgodnie z Dyrektywą Europejską 2006/66/WE w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów. Dyrektywa ta ustanawia ramy dla zwrotu i recyklingu zużytych baterii i akumulatorów obowiązujące w całej Unii Europejskiej. Ta etykieta jest umieszczana na różnych bateriach, aby wskazać, że baterii nie należy wyrzucać, lecz po zakończeniu okresu użytkowania poddać ją utylizacji zgodnie z instrukcjami zawartymi w niniejszej dyrektywie. Zgodnie z Dyrektywą Europejską 2006/66/WE baterie i akumulatory są oznakowane w sposób informujący, że po zakończeniu okresu użytkowania należy je zbierać oddzielnie i poddać recyklingowi. Etykieta na baterii może również zawierać symbol chemiczny metalu użytego w baterii (Pb - ołów, Hg - rtęć i Cd - kadm). Użytkownicy baterii i akumulatorów nie powinni wyrzucać baterii i akumulatorów jako niesegregowanych odpadów, lecz korzystać z dostępnych dla klientów ram zbiórki w celu zwrotu, recyklingu i przetwarzania baterii i akumulatorów. Udział klientów jest ważny, aby zminimalizować potencjalny wpływ baterii i akumulatorów na środowisko i zdrowie ludzkie ze względu na potencjalną obecność substancji niebezpiecznych. Przed usunięciem sprzętu elektrycznego i elektronicznego (EEE) w ramach zbiórki odpadów lub w punktach zbiórki odpadów, użytkownik końcowy sprzętu zawierającego baterie i/lub akumulatory musi usunąć baterie i akumulatory do selektywnej zbiórki.

Dyrektywa w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE)



Wszystkie produkty oznaczone tym symbolem są zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym (WEEE zgodnie z dyrektywą 2012/19/UE) i nie mogą być wyrzucane razem z niesegregowanymi odpadami domowymi. Wręcz przeciwnie, należy chronić środowisko i zdrowie ludzkie, dostarczając odpady do punktu zbiórki uprawnionego do recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, utworzonego przez administrację publiczną lub władze lokalne. Prawidłowe usuwanie i recykling pomogą zapobiec potencjalnie negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzi. Aby uzyskać więcej informacji na temat lokalizacji i warunków funkcjonowania takich punktów zbiórki, należy skontaktować się z instalatorem lub władzami lokalnymi.

Dyrektywa o ograniczeniu stosowania substancji niebezpiecznych (RoHS)

Ten produkt oraz jego części (kable, przewody itp.) są zgodne z wymaganiami dyrektywy 2011/65/UE w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym ("zmieniona dyrektywa RoHS" lub "RoHS 2").

INSTRUKCJA OBSŁUGI Czujnik dymu i tlenku czadu G903



Tłumaczenie instrukcji oryginalnej

Przed użyciem urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi i zachowaj ją do późniejszego wykorzystania.

Wprowadzenie

Czujnik dymu to inteligentne urządzenie, które wykrywa tlenek węgla unoszący się w pomieszczeniach. Jest on sterowany przez mikroprocesor, dzięki czemu działa bardzo precyzyjnie.

Specyfikacja

Zasilanie: 3 baterie AA 1,5 V
Czujnik fotoelektryczny podczerwieni
Prąd spoczynkowy: < 80 uA
Prąd alarmowy: < 30mA
Głos alarmu: sygnał świetlny/dźwiękowy
Czujnik: elektrochemiczny czujnik tlenku węgla i czujnik fotoelektryczny podczerwieni
Temperatura: 0°C - 50°C
Wilgotność względna: 10 - 95%
Czujnik tlenku węgla wykrywa stężenie: 000 - 999 ppm
Czułość czujnika dymu: 0,1% db/m - 9,9% db/m
Wskaźnik alarmu: wyświetlacz ekranowy; sygnał świetlny/dźwiękowy
Przypomnienie dźwiękowe/świetlne
Rozmiar: Ø 104 x 39 mm
Waga: 127 g
Przycisk testowy/reset
Bardzo długi czas czuwania, niskie zużycie prądu
Ostrzeżenie o niskim poziomie naładowania baterii
Alarm dźwiękowy i świetlny oraz wskaźnik LED
Pauza alarmu (tryb cichy)

Ostrzeżenia o słabym akumulatorze

Gdy poziom naładowania baterii jest niski, czerwona lampka miga raz na 10 sekund, a na wyświetlaczu LCD pojawi się „Lb”.

Instrukcja użytkowania

- Pierwsze uruchomienie
Włóż trzy baterie 1,5 V AA do detektora. Urządzenie wyda dźwięk i rozpocznie wstępne nagrzewanie. Podczas uruchamiania czujnika wyświetli się odliczanie 2 minut.
- Test
Naciśnij przycisk „test”. Na wyświetlaczu pojawi się „CO 0ppm”, a następnie „0,00 db/m²”. Dioda LED zacznie migać i włączy się ciągly alarm.
- Sprawdzanie działania
Naciśnij przycisk „test”, aby sprawdzić działanie czujnika. Ponownie naciśnij i przytrzymaj przycisk przez ponad 10 sekund, aby wyczyścić zapis.
- Lampka kontrolna
Lampa kontrolna miga na zielono co 35 sekund, gdy urządzenie jest w trybie gotowości.

Alarm

- 70 ppm w ciągu 60 - 180 minut
- 150 ppm w ciągu 10 - 50 minut
- 400 ppm w ciągu 4 - 15 minut
- 700 ppm w ciągu 2 - 6 minut

W przypadku wykrycia czadu urządzenie wyda dźwięk cztery razy. Co 5 sekund będzie migać czerwona kontrolka.

Uwaga! W razie wykrycia czadu otwórz w pomieszczeniu wszystkie okna i drzwi, następnie wezwij odpowiednie służby ratunkowe.

W przypadku pożaru, gdy urządzenie wykryje stężenie dymu powyżej 0,1% db/m, włączy się alarm. Niebieskie światło zacznie szybko migać i urządzenie będzie wydawało alarm.
Tryb cichy

Wycisz czujnik, naciskając przycisk testowy. Kontrolka LED miga raz na 10 sekund, aby przypomnieć, że detektor został wyciszony. Alarm zostanie automatycznie zresetowany po 10 minutach.

Instalacja czujnika

- Aby zapewnić maksymalną ochronę, zainstaluj alarm w każdym pomieszczeniu. Umieść czujnik na obu końcach korytarza, jeśli jest on długi na ponad 9 metrów.
- Tlenek węgla jest lżejszy od powietrza, więc czujnik należy umieścić na wysokości 0,3 - 1 m od podłogi.
- Unikaj instalowania detektora w pobliżu: otworów wentylacyjnych, drzwi, okien, źródeł różnych oparów.
- Nie montuj czujnika w miejscach zawsze zadymionych, o większej wilgotności niż 95% oraz w miejscach z dużą prędkością wiatru (>5 m/s).

Montaż czujnika

- Wybierz odpowiednie miejsce i użyj śruby, aby przytwierdzić czujnik do ściany.
- Obszar ochronny pomieszczenia o wysokości od 6 - 12 m wynosi 80 m².
- Obszar ochronny pomieszczenia o wysokości 6 m wynosi 60 m².

Ostrzeżenia

- Czujnik jest podatny na uszkodzenia. Nie rzucaj nim, ani nie wstrząsaj.
- Czujnik nie wykrywa gazów palnych (gaz płynny, gaz ziemny, metan itp.).
- Czujnik powinien być serwisowany przynajmniej raz w roku.
- Nie używaj żadnych detergentów do czyszczenia czujnika.
- Nie rozpylaj żadnych sprayów, lakierów, odświeżaczy w pobliżu czujnika.
- Nie modyfikuj urządzenia.
- Umieść czujnik w każdym pomieszczeniu, w którym działają urządzenia elektryczne.
- Częste, skrajne zmiany temperatur znacząco skracają czas pracy akumulatora.
- Długotrwałe narażenie na działanie wysokich temperatur z czasem doprowadzi do szybszego zużycia się akumulatora.
- W przypadku wykrycia dymu, otwórz wszystkie okna i drogi wentylacyjne w pomieszczeniu. W razie konieczność zadzwoń po służby ratunkowe.

Producent: Nanjing Continental Trade Corporation No. 128 Building 9, Yangjiaqiao, Maoshan Village, Qiqiao Town, Gaochunof Nanjing City, 025-58760139
Importer: Foreintrade S.A, Janówek, ul. Modrzewiowa 54 05-555 Tarczyn
Dystrybutor: Gordon Trade sp. z o.o., 41-707 Ruda Śląska, ul. Piłsudskiego 202

