



TRANSMITER	
Wymiar	238*151*30mm
Materiał	ABS
Moc nadawania	240mW
Częstotliwość	433 MHz
Zasilacz	DC12V/1A
Odległość startowa	>800M (na otwartej
Odbiornik wsparcia	przestrzeni) 998 (16/SET)
Stopień IP	IP32

ODBIORCA	
Wymiar	106*51*11mm
Materiał	ABS
Odbieranie czułości	- 114dB
LI-Polimer	3,7 V/150 mAh
Częstotliwość	433 MHz
Czas czuwania	≈20 godzin
Odbiornik wsparcia	Migający sygnał dźwiękowy
Stopień IP	IP32

INSTRUKCJE

- Uwagi
 - Wszystkie pagersy rozszerzeń powinny być umieszczone w gnieździe ładowania jednostki głównej przed operacją i być ustawione po ładowaniu przez 20 minut.
 - Włączanie: Umieść wszystkie rozszerzenia w gnieździe ładowania jednostki głównej. Po włączeniu zasilania jednostki głównej rozszerzenie włączy się automatycznie.
 - Wyłączanie: Umieść wszystkie rozszerzenia w gnieździe ładowania jednostki głównej.

Wprowadź „99/999” za pomocą klawiatury podstawowej, a następnie naciśnij przycisk [Zadzwoni].

1.4. Wejść w tryb ustawień: Naciśnij jednocześnie przyciski [Zadzwoni] i [Wyczyść], aż na ekranie hosta pojawi się [F1], a następnie przejdź do interfejsu wyboru trybu. W tym momencie wprowadź odpowiednią cyfrę „1-4” za pomocą klawiatury, aby wybrać tryb i naciśnij klawisz [Zadzwoni], aby przejść do trybu ustawień. Po ustawieniu naciśnij [Wyczyść], aby wyjść z trybu ustawień, a na ekranie gotowości pojawi się „-”.

1.4.1. Wprowadź cyfrę „1”: [F1] Ustawienie numeru ID hosta

1.4.2. Wprowadź liczbę „2”: [F2] Ustawienie numeru ID wewn.

1.4.3. Wprowadź cyfrę „3”: [F3] ustawienie przełącznika brzożczyka

1.4.4. Wprowadź liczbę „4”: [F4] ustawienie czasu trwania monitu

1.5. Proces działania: Najpierw należy ustawić [F1] numer ID hosta, następnie [F3] ustawić przełącznik brzożczyka i [F4] ustawić czas trwania monitu.

Po wykonaniu powyższych operacji, na koniec ustaw numer ID numeru wewnętrznego [F2].

2. [F1] Ustawienie numeru identyfikacyjnego hosta

Wejść w tryb ustawień, na ekranie domyślnym będzie migał bieżący numer identyfikacyjny hosta. W tym czasie, po wprowadzeniu nowego numeru „001-999” za pomocą klawiatury hosta, naciśnij przycisk [Zadzwoni], aby zapisać.

- Uwaga: Jeśli nie ma specjalnych wymagań, nie zmieniaj numeru bazowego hosta. W przeciwnym razie wszystkie numery wewnętrzne muszą zostać zresetowane, aby korzystać z numeru. Nie ustawiaj numeru podstawowego na „000”.
- [F2] Ustawienie numeru ID rozszerzenia
 - Najpierw usuń wszystkie rozszerzenia z bazy, a następnie wejdź w tryb konfiguracji, a domyślny ekran miga „01”. Po włożeniu przedłużacza, który ma być ustawiony do gniazda ładowania, kontrolka funkcji miga. Następnie wprowadź nowy numer identyfikacyjny „1-998” za pomocą klawiatury w ciągu 3 sekund i naciśnij przycisk [Zadzwoni], aby zapisać. W tym momencie rozszerzenie monitoruje o pomyślne ustawienie lampy błyskowej. Po usunięciu rozszerzenia ustaw kolejno następne, a następnie naciśnij przycisk [Wyczyść], aby wyjść po zakończeniu wszystkich ustawień rozszerzenia.
 - Nie ustawiaj „99/999” jako numeru wewnętrznego. Ta liczba to polecenie zamknięcia.
 - Aby zmienić numer wewnętrzny, po prostu nadpisz stary numer nowym.
 - [F3] Ustawienie przełącznika sygnału dźwiękowego
- Wejść w tryb ustawień, domyślny ekran miga „01”. W tym momencie, po wprowadzeniu z klawiatury „0 (wyl.)/1 (wł.)”, naciśnij przycisk [Zadzwoni], aby zapisać.
- [F4] ustawienie czasu trwania monitu
- Wejść w tryb ustawień, domyślny ekran miga „01”. W tym momencie, po wprowadzeniu z klawiatury „1-99” sekund, naciśnij przycisk [Zadzwoni], aby zapisać.

PRZEWODNIK EKSPOZYCJI NA ENERGIĘ RF I BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTU	
	Przed użyciem tego radiotelefonu należy zapoznać się z niniejszą instrukcją, która zawiera ważne instrukcje obsługi dotyczące bezpiecznego użytkowania oraz świadomości i kontroli energii RF w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi normami i przepisami.
ATTENTION!	

- To radio wykorzystuje energię elektromagnetyczną w zakresie częstotliwości radiowych (RF), aby zapewnić komunikację między dwoma lub większą liczbą użytkowników na odległość. Energia RF, która niewłaściwie wykorzystana może spowodować uszkodzenia biologiczne.
- Wszystkie radiotelefony są projektowane, produkowane i testowane w celu zapewnienia zgodności z ustalonymi przez rząd poziomami ekspozycji na fale radiowe. Ponadto producenci zalecają użytkownikom radiotelefonów specjalne instrukcje obsługi. Te instrukcje są ważne, ponieważ informują użytkowników o narażeniu na energię RF i zapewniają proste procedury, jak ją kontrolować. Więcej informacji na temat narażenia na energię RF i sposobu kontrolowania narażenia w celu zapewnienia zgodności z ustalonymi limitami narażenia na fale radiowe można znaleźć na następujących stronach internetowych: <http://www.who.int/en/>
- Przepisy samorządowe**
- Gdy radiotelefony są używane w wyniku zatrudnienia, lokalne przepisy samorządowe wymagają, aby użytkownicy byli w pełni świadomi i byli w stanie kontrolować swoje narażenie w celu spełnienia wymagań zawodowych. Świadomość narażenia można ułatwić, stosując etykietę produktu kierującą użytkowników do konkretnych informacji dotyczących świadomości użytkowników. Twój zestaw pagerów posiada etykietę produktu narażenia na działanie fal radiowych. Ponadto instrukcja obsługi lub oddzielna broszura bezpieczeństwa zawiera informacje i instrukcje obsługi wymagane do kontrolowania ekspozycji na fale radiowe i spełnienia wymagań zgodności.
- Licencja radiowa (jeśli dotyczy)**
- Rządy utrzymują radia w klasyfikacji, radia biznesowe działają na częstotliwościach radiowych, które są regulowane przez lokalne wydziały zarządzania radiem (FCC, ISED, OFCOM, ANFR, BFTK, Bundesnetzagentur . . .). Aby nadawać na tych częstotliwościach, musisz mieć licencję wydane przez nich. Szczegółową klasyfikację i użytkowanie radiostacji można uzyskać w lokalnych wydziałach zarządzania radiem. Korzystanie z tego radia poza krajem, w którym było przeznaczone do dystrybucji, podlega przepisom rządowym i może być zabronione.
- Nieautoryzowana modyfikacja i regulacja**
- Zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą unieważnić uprawnienia użytkownika przyznane przez lokalne wydziały zarządzania radiotelefonami do obsługi tego radiotelefonu i nie należy ich wprowadzać. Aby spełnić odpowiednie wymagania, regulacje nadajnika powinny być dokonywane wyłącznie przez lub pod nadzorem osoby posiadającej kwalifikacje techniczne do wykonywania konserwacji i napraw nadajnika w prywatnych naziemnych usługach ruchomych i stacjonarnych, zgodnie z certyfikatem organizacji reprezentującej użytkownika. tych usług.

- Wymiana jakiegokolwiek elementu nadajnika (kryształu, półprzewodnika itp.) nie autoryzowanego przez lokalne samorządowe wydziały zarządzania radiotelefonami autoryzacja sprzętu dla tego radia może stanowić naruszenie zasad.
- Wymagania FCC:**
- To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Działanie podlega następującym dwóm warunkom:
 - To urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń i (2) to urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie
 - To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Limity te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacji mieszkaniowej.
- To urządzenie generuje zastosowania i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie jest zainstalowane i używane zgodnie z instrukcjami, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji. Jeśli to urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radiowym lub telewizyjnym, co można określić wyłączając i włączając urządzenie, zachęca się użytkownika do próby usunięcia zakłóceń za pomocą co najmniej jednego z następujących środków:
- Zmień orientację lub położenie anteny odbiorczej.
 - Zwiększ odległość między sprzętem a odbiornikami.
 - Podłącz urządzenie do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Skonsultuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.
- Wymagania CE:**
- Ten typ urządzenia radiowego jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami i innymi stosownymi postanowieniami dyrektywy RED 2014/53/UE i dyrektywy ROHS 2011/65/UE oraz dyrektywa WEEE 2012/19/UE;
- Utylizacja
- Symbol przekreślonego kosza na śmieci na produkcie, literaturze lub opakowaniu przypomina, że w Unii Europejskiej wszystkie produkty elektryczne i elektroniczne, baterie i akumulatory (akumulatory) muszą być zabierane do wyznaczonych miejsc zbiórki pod adresem koniec ich życia zawodowego. Nie rób utylizować te produkty jako niesortowane odpady komunalne. Pozbądź się ich zgodnie z przepisami obowiązującymi w Twojej okolicy.
- Wymagania IC:**
- Aparatura radiowa nieobjęta licencją
- To urządzenie zawiera zwolnione z licencji nadajniki/odbiorniki, które są zgodne z nielicencjonowanymi kanałami RSS organizacji Innovation, Science and Economic Development Canada. Działanie podlega następującym dwóm warunkom:
- To urządzenie nie może powodować zakłóceń.
 - To urządzenie musi akceptować wszelkie zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie urządzenia.
- Informacje o ekspozycji na fale radiowe**
- NIE WOLNO obsługiwać radia bez odpowiedniej anteny, ponieważ może to spowodować uszkodzenie radia, a także przekroczenie limitów ekspozycji na fale radiowe. Właściciel antena to antena dostarczona z tym radiem przez producenta lub antena specjalnie zatwierdzona przez producenta do użytku z tym radiem, a zysk anteny nie może przekraczać określonego przez producenta wzmożenia.
 - NIE Nadawać przez więcej niż 50% całkowitego czasu użytkowania radia, ponad 50% czasu może spowodować przekroczenie wymagań dotyczących ekspozycji na fale radiowe.
 - Podczas transmisji radiotelefon generuje energię RF, która może powodować zakłócenia innych urządzeń lub systemów. Aby uniknąć takich zakłóceń, wyłącz radio w miejscach, gdzie są umieszczone znaki, aby to zrobić.
 - Urządzenie jest zgodne ze specyfikacją RF, gdy jest używane w odległości 5 mm od ciała. Zaczępy do paska, kabury i podobne akcesoria innych firm używane przez to urządzenie nie powinny zawierać żadnych elementów metalowych. Akcesoria noszone na ciele, które nie spełniają tych wymagań, mogą:

- nie są zgodne z wymogami dotyczącymi ekspozycji na fale radiowe i należy ich unikać.
 - NIE WOLNO obsługiwać nadajnika w miejscach wrażliwych na promieniowanie elektromagnetyczne, takich jak szpitale, samoloty i miejsca wylądowań.
- Unikaj ryzyka zadławienia**
-
- Małe części. Nie dla dzieci poniżej 3 lat.
- Chroń swój słuch**
-
- Używaj jak najmniejszej ilości potrzebnej do wykonania pracy.
 - Zwiększaj głośność tylko w hałaśliwym otoczeniu.
 - Zmniejsz głośność przed dodaniem zestawu słuchawkowego lub słuchawki.
 - Ogranicz ilość czasu, przez jaki używasz zestawów słuchawkowych lub słuchawek przy dużej głośności.
 - W przypadku korzystania z radia bez zestawu słuchawkowego lub słuchawki nie należy umieszczać głośnika radia bezpośrednio przy uchu
 - Używaj ostrożnie ze słuchawkami, może być możliwe nadmierne ciśnienie dźwięku ze słuchawek i słuchawek może spowodować utratę słuchu
- Uwaga: Narażenie na głośne dźwięki z dowolnego źródła przez dłuższy czas może tymczasowo lub na stałe wpłynąć na słuch. Im głośniejsza jest głośność radia, tym mniej czasu potrzeba na uszkodzenie słuchu. Uszkodzenia słuchu spowodowane głośnym hałasem są czasami początkowo niewykrywalne i mogą mieć efekt kumulacyjny.
- Unikaj oparzeń**
-
- Anteny
- Nie używaj radia przenośnego z uszkodzoną anteną. Jeśli uszkodzona antena zetknie się ze skórą podczas korzystania z radiotelefonu, może dojść do lekkiego oparzenia. Baterie (w stosownych przypadkach)
 - Gdy materiały przewodzące, takie jak biżuteria, klucze lub łańcuszki, dotkną odsłoniętych końcówek baterii, mogą spowodować zamknięcie obwodu elektrycznego (zwarcie baterii) i nagrzać się, powodując obrażenia ciała, takie jak oparzenia. Zachowaj ostrożność podczas obchodzenia się z jakąkolwiek baterią, szczególnie umieszczając ją w kieszeni, torebce lub innym pojemniku z metalowymi przedmiotami
- długa transmisja
- Gdy radiotelefon jest używany do długich transmisji, chłodnica i podwozie nagrzewają się.
- Operacja bezpieczeństwa**
-
- Zakazać
 - Nie używaj ładowarki na zewnątrz lub w wilgotnym otoczeniu, używaj tylko w suchych miejscach/warunkach.
 - Nie należy demontować ładowarki, gdyż może to spowodować ryzyko porażenia prądem lub pożaru.
 - Nie używaj ładowarki, jeśli została uszkodzona lub w jakikolwiek sposób uszkodzona.
 - Nie należy umieszczać przenośnego radia w obszarze nad poduszką powietrzną lub w obszarze jej działania. Napęnlanie się poduszki powietrznej może spowodować, że radiotelefon będzie napędzany z dużą siłą i spowodować poważne obrażenia pasażerów pojazdu. Aby zmniejszyć ryzyko
- Podczas odłączania ładowarki ciągnij za wtyczkę, a nie za przewód.
 - Odłącz ładowarkę od gniazdka sieciowego przed przystąpieniem do konserwacji lub czyszczenia.
 - Skontaktuj się z nami, aby uzyskać pomoc dotyczącą napraw i serwisu.
 - Adapter powinien być zainstalowany w pobliżu sprzętu i powinien być łatwo dostępny
 - Ryzyko wybuchu w przypadku wymiany baterii na baterię niewłaściwego typu. Zużyte baterie należy utylizować zgodnie z instrukcją.
 - Adapter powinien być zainstalowany w pobliżu sprzętu i powinien być łatwo dostępny.
 - Wtyczka traktowana jako urządzenie odłączające adapter.
 - Temperatura pracy EUT nie może przekraczać określonego zakresu.

WYPRODUKOWANO W CHINACH

Importer:
FAMMET Piotr Wiecha
ul. Byczyńska 120, 46-203 Kluczbork