

Pilot 4-kanałowy 433,92 MHz

T3401 – czarny / T3402 – biały

Możliwość sterowania do 4 różnych urządzeń.

Dane techniczne

Model:	T3401/T3402
Zasilanie:	3V DC CR2032
Pobór prądu	17 mA
Pobór mocy	50 mW
Moc emitowana	10 mW
Liczba kanałów:	4
Częstotliwość	433,92 MHz
Wymiary	64,5 x 39 x 11 mm
Waga	27 g



Przypisanie pilota do odbiornika R5167 lub R5112


Naciśnij na odbiorniku przycisk LEARNING S1 (z prawej strony obudowy), dioda LED zaświeci się na czerwono. Naciśnij przycisk na pilocie 2 razy, dioda LED zamiga a następnie po chwili zgaśnie.

Usuwanie pilotów z pamięci odbiornika R5167 lub R5112


Trzymaj naciśnięty na odbiorniku przycisk LEARNING S1, dioda LED będzie w kolorze czerwonym 8 sek po czym zgaśnie. Puść przycisk S1. Dioda LED będzie w kolorze czerwonym 2 sek a następnie zgaśnie.

Funkcja nauki automatycznej pilotów T3401/T3402


Użyj pilota „matki” który jest już przypisany do odbiornika. Pilot „matka” może uruchomić procedurę przypisania kolejnych pilotów bez potrzeby naciskania przycisku LEARNING S1 w odbiorniku.



Krok 1: Naciśnij na pilocie „matka” (przypisanym do radia) **jednocześnie przyciski nr 1 i 2** aby uruchomić procedurę przypisania.



Krok 2: Naciśnij na pilocie „matka” (przypisanym do radia) **przycisk nr 2** aby dioda LED zmieniła kolor na czerwony. Nowy pilot może być teraz przypisany.



Krok 3: Na nowym pilocie **naciśnij ten sam przycisk dwukrotnie**. Proces przypisania nowego pilota zakończony.

Aktualizacja 16/02/2018 (AP)