

Quattro	12/3000/120-50/30 24/3000/70-50/30	12/5000/220-100/100 24/5000/120-100/100 48/5000/70-100/100	24/8000/200-100/100 48/8000/110-100/100	48/10000/140-100/100
PowerControl	tak	tak	tak	tak
PowerAssis	tak	tak	tak	tak
Przełącznik transferowy [A]	tak	tak	tak	tak
Praca równoległa i trójfazowa	tak	tak	tak	tak
Maximum feed through current (A)	50/30	2x100	2x100	2x100
Inwerter				
Napięcie wejściowe [V] DC	9,5 – 17V / 19 – 33V / 38 – 66V			
Wyjście AC	napięcie wyjściowe: 230 VAC ± 2%, częstotliwość: 50 Hz ± 0,1% (1)			
Moc ciągła na wyjściu przy 25 °C [VA] (3)	3000	5000	8000	10000
Moc ciągła na wyjściu przy 25 °C [W]	2500	4500	7000	9000
Moc ciągła na wyjściu przy 40 °C [W]	2200	4000	6300	8000
Moc szczytowa (chwilowa) [W]	6000	10000	16000	20000
Maksymalna wydajność (%)	93 / 94	94 / 94 / 95	94 / 96	96
Moc pobierana bez obciążenia [W]	15 / 15	25 / 25 / 25	30 / 35	35
Moc bez obciążenia w trybie AES [W]	10 / 10	20 / 20 / 20	25 / 30	30
Moc przy zerowym obciążeniu w trybie poszukiwania odbiornika [W]	4 / 5	5 / 5 / 6	8 / 10	10
Ładowarka/Mikroprocesorowy regulator ładowania				
Wejście AC	zakres napięcia wejściowego: 187 - 265 VAC, częstotliwość wejściowa: 45 – 65 Hz współczynnik mocy: 1			
Napięcie ładowania nasycenia [V]	14,4 / 28,8	14,4 / 28,8 / 57,6	28,8 / 57,6	57,6
Napięcie ładowania podtrzymania [V]	13,8 / 27,6	13,8 / 27,6 / 55,2	27,6 / 55,2	55,2
Napięcie ładowania w trybie przechowywania [V]	13,2 / 26,4	13,2 / 26,4 / 52,8	26,4 / 52,8	52,8
Prąd ładowania baterii głównej [A] (4)	120 / 70	220 / 120 / 70	200 / 110	140
Prąd ładowania baterii startowej [A]	4 (tylko modele na napięcie 12V i 24V)			
Czujnik temperatury baterii	tak			