

Parametr	Zakresy	Rozdzielczość	Dokładność
Pomiar napięcia DC	200mV	0,1uV	±(0,5% + 5 cyfr)
	2V	1mV	±(0,8% + 2 cyfr)
	20V	10mV	
	200V	100mV	
	1000V	1V	±(1% + 5 cyfr)
Pomiar napięcia AC	200mV	0,1uV	±(0,5% + 5 cyfr)
	2V	1mV	±(0,8% + 2 cyfr)
	20V	10mV	
	200V	100mV	
	750V	1V	±(1,2% + 5 cyfr)
Pomiar prądu DC	20uA	10nA	±(1,8% + 2 cyfr)
	200uA	100nA	
	2000uA	1uA	
	20mA	10uA	
	200mA	100uA	±(2% + 2 cyfr)
	2A	1mA	±(2% + 10 cyfr)
	20A	10mA	
Pomiar prądu AC	20uA	10nA	±(2% + 5 cyfr)
	200uA	100nA	±(2% + 3 cyfr)
	2000uA	1uA	
	20mA	10uA	
	200mA	100uA	±(2% + 5 cyfr)
	2A	1mA	±(2,5% + 10 cyfr)
	20A	10mA	
Pomiar rezystancji	200Ω	0,1Ω	±(1% + 10 cyfr)
	2kΩ	1Ω	±(1% + 4 cyfr)
	20kΩ	10Ω	
	200kΩ	100Ω	
	2MΩ	1kΩ	
	20MΩ	10kΩ	±(1% + 10 cyfr)
	200MΩ	100kΩ	±(5% + 10 cyfr)
Pomiar pojemności	2nF	1pF	±(4% + 5 cyfr)
	20nF	10pF	
	200nF	100pF	
	2uF	1nF	
	20uF	10nF	
	200uF	100nF	
Pomiar			
Tester ciągłości	TAK	do 30Ω	
Tester diod	TAK	2,8V	
Automatyczne wyłączenie	TAK	-	
Tester tranzystorów	TAK	-	
Data HOLD	TAK	-	