

Instrukcja obsługi i konfiguracji kamery WiFi (3 obiektywy)

Ważne przed rozpoczęciem

- Upewnij się, że masz **stabilną sieć WiFi 2.4 GHz** (kamera nie obsługuje 5 GHz).
 - Jeżeli chcesz używać **karty microSD**, włóż ją do kamery przed podłączeniem zasilania.
 - Do prawidłowego działania wymagane jest stałe zasilanie z dołączonego adaptera 12V.
-

Instalacja krok po kroku

1. Pobierz aplikację

- Na telefonie (Android/iOS) pobierz aplikację **V380 Pro** ze sklepu Google Play lub App Store.
 - Zainstaluj i uruchom aplikację.
-

2. Zarejestruj konto

- Otwórz aplikację i załóż darmowe konto (adres e-mail + hasło).
 - Zaloguj się, aby móc dodać kamerę.
-

3. Podłącz kamerę do zasilania

- Podłącz kamerę do gniazdka za pomocą zasilacza 12V (w zestawie).
- Poczekaj, aż urządzenie uruchomi się (kontrolka i komunikat głosowy).

4. Dodaj kamerę do aplikacji

- W aplikacji kliknij **Add Camera / Dodaj kamerę**.
- Wybierz **WiFi Smart Camera** i zeskanuj **kod QR** znajdujący się na kamerze.

5. Wybierz sposób połączenia

Masz 3 możliwości:

- ✓ **Połączenie WiFi** – standardowe (najczęściej wybierane).
- ✓ **Połączenie LAN (RJ45)** – stabilne połączenie przewodowe.
- ✓ **Hotspot WiFi** – kamera tworzy własną sieć WiFi (zasięg do 10 m), użyteczne w przypadku braku routera.

6. Wpisz dane sieci

- Jeżeli wybierasz tryb **WiFi**, wpisz nazwę i hasło do swojej sieci.
- Aplikacja wyśle dane do kamery i po chwili pojawi się komunikat **Network connected**.

7. Zakończ konfigurację

- Nadaj kamerze nazwę (np. „Dom”, „Magazyn”, „Ogród”).
- Kamera pojawi się na liście urządzeń w aplikacji.
- Kliknij, aby uzyskać **podgląd na żywo**.



Funkcje w aplikacji V380 Pro

- **Zdalny podgląd** – wideo w czasie rzeczywistym.
- **Sterowanie PTZ** – obrót 320° w poziomie, 90° w pionie.

- **Auto-Tracking** – automatyczne śledzenie obiektu.
 - **Tryb nocny** – do 35 m (IR, kolor, double light).
 - **Dwustronne audio** – mów i słuchaj przez kamerę.
 - **Historia nagrań** – podgląd zapisanych materiałów z karty microSD lub chmury.
-

Nagrywanie

- Kamera obsługuje **microSD do 128 GB**.
 - Najstarsze nagrania nadpisują się automatycznie.
 - Możesz też wykupić **chmurę** w aplikacji (opcja dodatkowa).
-

Montaż i warunki pracy

- Kamera ma klasę szczelności **IP66** – odporna na deszcz, śnieg i wysokie temperatury.
 - Można ją montować na zewnątrz (ściana, elewacja, słup) lub wewnątrz budynków.
-

Wskazówki bezpieczeństwa

- Nie zasłaniaj anten ani diod IR/LED.
- Kamera wymaga **stałego zasilania 12V** – nie odłączaj jej na dłuższy czas.
- Regularnie aktualizuj aplikację, aby korzystać z najnowszych funkcji.
- Przechowuj dane logowania w bezpiecznym miejscu.