



Wallbox Wersja APP

3.6kW / 7.2kW / 11kW / 22kW



BN30-APP

Przegląd produktu

To inteligentna stacja ładowania montowana na ścianie, umożliwiająca swobodne ustawienie czasu i długości ładowania, zdalne sterowanie przez aplikację oraz przeglądanie historii ładowania w dowolnym momencie.



Inteligentny układ

Automatycznie naprawia błędy niebędące usterkami sprzętowymi podczas ładowania.



Wskaźnik LED

Wskaźniki LED pokazujące status ładowania.



Sterowanie przez aplikację

Stację można łatwo sterować przez telefon – uruchamiać lub zatrzymywać ładowanie, ustawiać czas i prąd ładowania.

Szczegóły produktu



BN30

Numer stacji

Ustawienia

Panel mocy

Menu główne ładowania

Historia ładowania

Dodaj urządzenie

Ikona połączenia, Bluetooth

Panel prądu elektrycznego

Parametry ładowania

Maksymalny prąd ładowania

Przycisk ładowania

Menu ustawień systemowych

Powiadomienia

Ustawienie czasu ładowania Dowolne ustawienie czasu i długości ładowania		Historia ładowania Sprawdzanie historii ładowania w dowolnym czasie i miejscu	
Zdalne sterowanie przez aplikację Uruchamianie lub zatrzymywanie ładowania przez Bluetooth		Aktualizacja oprogramowania Umożliwia aktualizację wersji aplikacji	

Model BN30-APP

Wejście i wyjście		Parametry mechaniczne		Zabezpieczenia		Funkcje		Środowisko pracy	
Napięcie wejściowe/wyjściowe AC	AC 230V/400V	Wymiary (dł./szer./gł.):	120/100/280 mm	Zabezpieczenie przed spadkiem napięcia	✓	Ethernet/4G/Bluetooth: Opcjonalne		Klasa szczelności:	IP66
Częstotliwość wejściowa	47~63Hz	Waga:	6KG~8KG	Zabezpieczenie przed przeciążeniem	✓	Wyświetlacz LCD: NIE		Wilgotność względna:	0~95% (bez kondensacji)
Maks. moc wyjściowa	3.6kW (1 faza) / 11kW (3 fazy)	Certyfikat		Zabezpieczenie przed zwarcieniem	✓	Wyłącznik różnicowoprądowy (RCD):	Typ A / Typ A+6mA DC	Maksymalna wysokość:	<2000 m
Maks. prąd wyjściowy	32A	Certyfikat: CE		Zabezpieczenie przed upływem prądu do ziemi	✓	Wskaźnik LED	✓	Chłodzenie:	Naturalne chłodzenie powietrzem
Typ złącza ładowania	SAE J1772, IEC 62196-2, GB/T			Zabezpieczenie temperaturowe	✓	Regulacja prądu	✓	Pobór mocy w trybie czuwania:	<8W
				Ochrona odgromowa	✓				