

INSTRUKCJA

FenceLamp
— TOP owe LAMP y —

Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją obsługi, w przeciwnym wypadku może dojść do zagrożenia zdrowia i życia użytkownika lub uszkodzenia produktu.

U w a g i:


Produkt powinien być zamontowany lub poddany kontroli przez osobę o odpowiednich uprawnieniach.

M o n t a ż:

- 1) Po rozpakowaniu sprawdzić czy zawartość zgadza się z opisem z drugiej str. instrukcji.
- 2) Upewnić się czy słup przeznaczony do montażu jest odpowiednio przygotowany:
 - a) obcięty na odpowiedniej wysokości, czy krawędź cięcia jest równa i zabezpieczona przed korozją;
 - b) czy otwory montażowe są odpowiedniej średnicy (fi 3mm) oraz nawiercone są na odpowiedniej wysokości i szerokości słupa (można zastosować oprawę jako szablon).
- 3) Upewnić się czy w instalacji do której się podłączamy nie ma napięcia.

Przewód doprowadzający napięcie powinien mieć odpowiednie parametry: minimum H05VV-F 3x1,0 mm²;
- 4) Połączyć oprawę (blachę pozycjonującą z oprawką i uziemieniem) z przewodem zasilającym za pomocą złączek WAGO umieszczonych w puszcze hermetycznej. Przewód o puszcze hermetycznej należy wprowadzić w sposób zapewniający szczelność oraz solidne zamocowanie przewodu. Do takiego podłączenia należy zdjąć izolację/oponę zewnętrzną na odcinku ok 30 mm oraz z pojedynczych łączonych przewodów na odcinku 11mm. Przewody należy połączyć zgodnie z kolorystyką i oznaczeniem na przewodach: (L) brązowy – faza, (N) niebieski – neutralny, (PE) żółto-zielony – uziemienie. Jeżeli ma być zainstalowany czujnik zmierzchowy lub ruchu, również powinien być podłączony na tym etapie montażu.
- 5) Założyć blachę pozycjonującą na słup w taki sposób aby otwory w blasze i na słupie się pokrywały.
- 6) Wkręcić żarówkę – oprawa jest przeznaczona do żarówek LED.
- 7) Założyć klosz oprawy w taki sposób aby otwory w kloszu, blasze i na słupie się pokrywały.
- 8) Wkręcić wkręty mocujące.

W skład kompletu wchodzi:

KLOSZ x 1 szt. 	BLACHA POZYCJONUJĄCA Z OPRAWKĄ E27 x 1 szt. 	ŻARÓWKA LED MAX 16 W x 1 szt. 
PUSZKA HERMETYCZNA x 1 szt. 	ZŁĄCZKA WAGO x 3 szt. 	WKRETY MOCUJĄCE x 2 szt. 

Dane techniczne:

Indeks	TOP/M/01/09/20/LED/80	TOP/C/01/09/20/LED/80	TOP/R/01/09/20/LED/80
Napięcie wejściowe	220-240V AC 50/60Hz		
Materiał wykonania	Stal czarna malowana proszkowo, PCV, blacha ocynkowana		
Źródło światła	1 x E27 max. 16W – oprawa przeznaczona jest do żarówek LED		
Klasa odporności	IP 44		
Wymiary na słupie	Modern 80x80 H-45 mm	Clasic 80x80 H-70 mm	Retro 80x80 H-135mm

Uwagi odnośnie zagrożenia porażenia prądem: Aby uniknąć porażenia prądem należy przed przystąpieniem do montażu upewnić się, że instalator nie ma mokrych lub natłuszczonych rąk oraz wyłączyć prąd i odczekać chwilę. Idealnym rozwiązaniem jest stosowanie rękawic gumowych stosowanych przy pracy z urządzeniami elektrycznymi.

Sprzęt elektryczny oznaczony symbolem przekreślonego kosza nie może być wyrzucony łącznie z odpadami komunalnymi. Podlega on zbiórce i recyklingowi.



Producent: FHU Promeb Krzysztof Poliński, 876-193-96-57
ul. Śniadeckich 1/989, 86-300 Grudziądz