

AUTOMATYCZNY PRZEŁĄCZNIK ZASILANIA 125A, 4P, SIEĆ-AGREGAT

APZ-125.4

PRZEŁĄCZNIK ZASILANIA
SIEĆ AGREGAT 125AZNAMIONOWE NAPIĘCIE UDAROWE
UIMP: 8KV

LICZBA BIEGUNÓW: 4P

ZNAMIONOWY PRĄD
ROBOCZY: 125ACERTYFIKAT CE,
GWARANCJA JAKOŚCI.

Automatyczny przełącznik zasilania zapewnia ciągłe, niezawodne i bezpieczne zasilanie poprzez natychmiastowe przełączanie na źródło zapasowe w przypadku awarii głównego źródła zasilania.

STYKI: Używanie srebrnych styków może znacznie poprawić przewodność i żywotność produktu

PROSTY W OBSŁUDZE: wbudowany konwencjonalny port wyjściowy sygnału gotowości w trybie gotowości, który można podłączyć do lampki sygnalizacyjnej, co jest bardzo wygodne do obserwacji poza szafką

WYDAJNOŚĆ: zastosowanie wysokiej jakości ognioodpornych materiałów z tworzyw sztucznych, dobrych materiałów izolacyjnych, odporności na wysoką temperaturę, zapobiegania starzeniu, bezpieczeństwa i niezawodności

BEZPIECZEŃSTWO: gdy normalne zasilanie działa nieprawidłowo, natychmiast zostanie włączone zasilanie rezerwowe, aby zapewnić ciągłość, niezawodność i bezpieczeństwo zasilania.

IDEALNY DO: Nadaje się do przełączania na zasilanie rezerwowe po wyłączeniu zasilania i przełączania na zasilanie główne po włączeniu zasilania

DANE TECHNICZNE

- ✓ Model produktu: **APZ-125.4**
- ✓ Rozmiar produktu: **143x96x69 mm**
- ✓ Materiał skorupy: **tworzywo sztuczne**
- ✓ Liczba biegunów: **4P**
- ✓ Znamionowy prąd roboczy (In): **125A**
- ✓ Znamionowe napięcie cewki (Ue): **400 V AC**
- ✓ Znamionowe napięcie izolacji (Ui): **690 V AC**
- ✓ Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane (Uimp): **8kV**
- ✓ Częstotliwość znamionowa (f): **50/60 Hz**
- ✓ Czas konwersji: **≤0,05(s)**
- ✓ Poziom ATS: **poziom komputera**
- ✓ Cel: **Przełącz na zasilanie awaryjne** w przypadku awarii zasilania i przełącz na zasilanie podstawowe, gdy pojawi się zasilanie
- ✓ Tryb pracy: **automatyczny i ręczny.**

