

Spis treści

1. Przeznaczenie urządzenia
 2. Wskazówki bezpieczeństwa
 3. Zakres dostawy
 4. Opis urządzenia
 5. Ustawianie urządzenia
 6. Włączanie i wyłączanie
 7. Rozwiązywanie problemów
 8. Dane techniczne
 9. Utylizacja
 10. Kontakt z serwisem
-

1. Przeznaczenie urządzenia

- HOMESHADOWS to urządzenie bezpieczeństwa, które symuluje obecność osób poprzez rzucanie cieni na zasłony, rolety lub ściany.
 - Nie jest przeznaczone do oświetlania pomieszczeń.
 - Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku prywatnego.
 - Należy używać urządzenia zgodnie z niniejszą instrukcją. Każde inne zastosowanie uznaje się za niewłaściwe.
-

2. Wskazówki bezpieczeństwa

⚠ OSTRZEŻENIE – Ryzyko porażenia prądem:

- Używać wyłącznie w zamkniętych pomieszczeniach.
- Nie używać w miejscach o dużej wilgotności.
- Nie zanurzać w wodzie ani nie dopuszczać do kontaktu z cieczami.
- W razie upadku do wody – natychmiast odłączyć zasilanie.
- Nie dotykać urządzenia mokrymi rękami podczas podłączenia do prądu.
- Odłączyć zasilanie przed czyszczeniem.

🔥 OSTRZEŻENIE – Ryzyko pożaru lub wybuchu:

- Nie używać w pobliżu materiałów łatwopalnych lub gazu.
- Nie zakrywać urządzenia – zapewnić wentylację.
- Ustawiać na powierzchniach niezakrywających otworów wentylacyjnych.

⚠ OSTRZEŻENIE – Ryzyko urazu:

- Nie patrzeć bezpośrednio w światło LED ani przez szkło powiększające.
- Chronić przed dziećmi i zwierzętami.
- Nie używać uszkodzonego urządzenia.

- Rozbiórkę i naprawę zlecać wyłącznie producentowi lub wykwalifikowanemu serwisowi.

 UWAGA – Ryzyko uszkodzeń:

- Używać i przechowywać w temperaturze od -20°C do +40°C.
 - Używać wyłącznie oryginalnego zasilacza (SL151000).
 - Nie wyginać i nie zgniatać przewodu zasilającego.
 - Odłączyć zasilacz podczas burzy.
 - Nie stosować żrących lub ściernych środków czystości.
-

3. Zakres dostawy

- 1 × symulator obecności HOMESHADOWS
 - 1 × zasilacz
 - 1 × instrukcja obsługi
-

4. Opis urządzenia

Elementy urządzenia:

1. Diody LED
 2. Niebieskie diody statusu (świecą w trybie AUTO)
 3. Gniazdo zasilacza
 4. Czujnik światła
 5. Przełącznik:
 - II: automatyczne włączanie po zmroku
 - I: włączenie ciągłe
 - 0: wyłączone
-

5. Ustawianie urządzenia

- Kierować światło na zasłony lub rolety przepuszczające światło.
 - W razie ich braku – na ścianę.
 - Ustawić urządzenie na podwyższeniu (np. komoda, półka, stół).
 - Zapewnić dobrą widoczność cieni z zewnątrz.
 - Nie zasłaniać czujnika światła (w trybie AUTO).
 - Zapewnić minimum 10 cm wolnej przestrzeni wokół.
 - Ustawić w pobliżu gniazdka – w razie potrzeby użyć przedłużacza.
-

6. Włączanie i wyłączanie

1. Podłącz zasilacz do urządzenia, a następnie do prądu.
2. Ustaw przełącznik w odpowiedniej pozycji:
 - **I:** włączenie stałe
 - **II:** tryb automatyczny – aktywuje się po zmroku, wyłącza po 5–7 h lub przy świetle
 - **0:** wyłączenie

💡 Możesz używać zewnętrznego programatora czasowego. W tym przypadku ustaw przełącznik na pozycję I.

7. Rozwiązywanie problemów

Problem: Urządzenie nie działa

Przyczyny i rozwiązania:

- Zasilacz niepodłączony → sprawdzić połączenie
- Wadliwe gniazdko → użyć innego
- Brak zasilania → sprawdzić bezpieczniki
- Programator odciął zasilanie → odłączyć

Problem: Urządzenie przegrzane

- Sprawdzić otwory wentylacyjne i dać urządzeniu ostygnąć

Problem: Tryb AUTO nie działa

- Czujnik światła zasłonięty → zapewnić 10 cm odstępu
- Czujnik uszkodzony → sprawdzić w ciemnym pomieszczeniu lub zakrywając urządzenie

Problem: Niebieskie diody migają

- Miganie 10/90% → przegrzanie
 - Miganie 50/50% → ograniczenie jasności z powodu temperatury
→ Sprawdzić wentylację i zresetować przełącznikiem
-

8. Dane techniczne

Urządzenie:

Model: HS1.2

Zasilanie: 15 V DC

Moc: maks. 12 W

Diody: 60 białych LED, 10 niebieskich LED

Strumień świetlny: 1000 lm

Temperatura barwowa: 2700 K

Zakres temperatur: -20°C do +40°C

Ochrona: Klasa III

Zalecany dystans do zasłon/ścian: ≤ 4 m

Zasilacz:

Model: SL151000

Wejście: 100–240 V~ 50/60 Hz

Wyjście: 15 V DC, 1 A

Ochrona: Klasa II

9. Utylizacja

- Opakowanie oddać do recyklingu.
- Urządzenie nie może być wyrzucane z odpadami domowymi.
- Oddać do punktu zbiórki zgodnie z dyrektywą 2012/19/UE (WEEE).

10. Serwis i kontakt

GeRoTech-Innovations GmbH

Pater-Schwartz-Gasse 11a

1150 Wiedeń, Austria

 info@homeshadows.com