



TRE201



Modul cu montare pe perete, 1 iesire 10A IP55, radio, KNX

Arhitectura

Numarul iesirilor	1
Sistem bus	KNX

Funcții

- Funcții suplimentare ETS: +6 scene, mod funcționare pornit/oprit, display stare
- ? ????????? ?????? ? ????????? ?????????
- ;
- funcții quicklink: comutare, 2 scene, comutare ora, buton, contact NO, control forțat

Comenzi și indicatori

Led de semnalizare	Da
- ? ?????? ????????????? "???./????."	
- cu buton și funcții de configurare	

Conectivitate

Protocol radio	Radio KNX
Categorie destinatar	2

Voltaj

Tensiune de funcționare bus	21 32 V DC
-----------------------------	------------

Curent electric

Curent maxim contact	10 A
----------------------	------

Frecvență

Frecvență recepție radio	868,3 MHz
--------------------------	-----------

Putere

Putere ieșire	2300 W
Transformatoare conventionale	600 VA
Transformatoare electrice	600 W
Putere transmisie radio	< 10 mW

- cerința intrinsecă de energie scăzută

Masura

Umiditate relativa (fara condensare)	0 65 % without_condensation
--------------------------------------	-----------------------------

Suprafata de acoperire

Raza max. de actiune	max. 30 m (cladire) / 100 m (în aer liber)
----------------------	--

Materiale

Aspect suprafata	mat
------------------	-----

Dimensiuni

Înaltime	35 mm
Lungime	150 mm
Latime	85 mm

Control iluminare

necompensate	600 VA
cu balast electronic	6 x 58 W

Becuri fluorescente de control

Lampi economice	100 W
Sarcina max. a lampilor cu fluorescenta (comutare în serie)	600 W
Lampi fluorescente compacte	6x 18 W

Control LED

230 V lampi cu LED	100 W
--------------------	-------

- LED de control pentru pornire/oprire ;

Control incandescent

230 V lampi cu incandescenta si halogen	1500 W
Sarcina max. a becurilor cu incandescenta	1500 W

Conexiune

Diferite faze la legatura	Nu
Tipul contactelor	1S
Adaptat la energie capacitiva	Nu

- cu terminal cu surub
- integrare în gateway radio/TP KNX, montat pe suprafata, în sistem KNX TP

Cablu

- cu placi de montaj

Setari

Tipuri de configurare acceptate	system , easy , PB
---------------------------------	--------------------

- configurare rapida prin intermediul butoanelor si a display-ului LED

Echipament

Numar link rapid	max. 20 transmitatori/receptori
Comutare manuala	Da
Extensibilitate modulara	Nu
Ciclul de functionare al transmitatorului	1 %

Conditii de utilizare

Temperatura lucru	-10 55 °C
-------------------	-----------

Identificare

Aplicatie, utilizare	Radio KNX
???	???
Linie principala proiectare	Platforma electronica
Linia (liniile) de proiectare secundara	Berker.Net