



## Telecomanda radio KNX, 2 taste, 2 canale

TU402



### Arhitectura

Numar de taste	2
Tip de montaj	altele

### Funcții

- Funcții suplimentare ETS: +6 scene, mod funcționare pornit/oprit, întrerupător cu revenire, display stare, valoare de diminuare
- ? ??????? ?????? ? ????????? ??????????
- funcții quicklink: comutare, dimare, falsa, 2 scene, comutare ora, buton, contact NO, memorare

### Comenzi și indicatori

- cu buton de configurare ;

### Conectivitate

Protocol radio	Radio KNX
Modulator AM/FM	FM
Categorie destinatar	2

### Frecvență

Frecvență de transfer	868 MHz
Frecvență transmisie radio	868,3 MHz

### Putere

Putere transmisie radio	< 10 mW
- cerință intrinsecă de energie scăzută	

### Rezistență

Ciclul de funcționare al transmițătorului	1 %
---	-----

#### Suprafata de acoperire

Raza max. de actiune	max. 30 m (cladire) / 100 m (în aer liber)
----------------------	--

#### Baterie

Durata de viata a bateriei [ani]	~ 5
Asigurarea alimentarii la întreruperea retelei	5 ani
- 2 baterii litiu 3 V: CR 2430	

#### Dimensiuni

Adâncimea produsului instalat	15,8 mm
Înăltimea produsului instalat	83 mm
Latime produsului instalat	46,5 mm
Dimensiuni (Lxlxi)	83 x 46,5 x 15,8 mm

#### Control LED

- configurare LED ;

#### Conexiune

- integrare în gateway radio/TP KNX, montat pe suprafata, în sistem KNX TP

#### Echipament

Numar canale radio	2
--------------------	---

#### Utilizare

- cu port eticheta

#### Protectie

Tip de protectie IP	IP50
- cu cheie	

#### Conditii de utilizare

Temperatura lucru	-10 45 °C
-------------------	-----------