



TU418



Telecomanda radio KNX, 7 taste, 18 canale

Arhitectura

Numar de taste	7
Tip de montaj	altele

Funcții

- Funcții suplimentare ETS: +6 scene, mod funcționare pornit/oprit, întrerupător cu revenire, display stare, valoare de diminuare
- ? ??????? ?????? ? ????????? ??????????
- funcții quicklink: comutare, dimare, falsa, 2 scene, comutare ora, buton, contact NO, memorare

Comenzi și indicatori

- cu buton de configurare

Conectivitate

Protocol radio	Radio KNX
Modulator AM/FM	FM
Categorie destinatar	2

Frecvență

Frecvență de transfer	868 MHz
Frecvență transmisie radio	868,3 MHz

Putere

Putere transmisie radio	< 10 mW
-------------------------	---------

- cerință intrinsecă de energie scăzută

Rezistență

Ciclul de funcționare al transmițătorului	1 %
---	-----

Suprafata de acoperire

Raza max. de actiune	max. 30 m (cladire) / 100 m (în aer liber)
----------------------	--

Baterie

Durata de viata a bateriei [ani]	~ 5
Asigurarea alimentarii la întreruperea rețelei	5 ani
- 2 baterii litiu 3 V: CR 2430	

Dimensiuni

Adâncimea produsului instalat	16 mm
Înălțimea produsului instalat	133,6 mm
Latime produsului instalat	50,2 mm
Dimensiuni (Lxlxi)	133,6 x 50,2 x 16 mm

Control LED

- configurare LED ;

Conexiune

- integrare în gateway radio/TP KNX, montat pe suprafata, în sistem KNX TP

Echipament

Numar canale radio	18
- cu iluminare si port eticheta	
- cu comutator grup de canale	

Utilizare

- cu port eticheta

Protectie

Tip de protectie IP	IP30
---------------------	------

Conditii de utilizare

Temperatura lucru	0 45 °C
-------------------	---------