DUKE ENERGY

FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

# HT60155

Interruptor termomagnético riel DIN

**32 A**
Corriente

**2**
Polos

**C**
Curva

**6 kA**
Ruptura

6 973653 172704

# Mini breaker 2 polos 32 A

Protege circuitos bifásicos contra sobrecargas y cortocircuitos en tableros de distribución




Mini breaker termomagnético bipolar de 32 A, curva C, modelo BA47-19, con palancas unidas para abrir y cerrar los dos polos a la vez. Sirve para proteger circuitos de dos fases en tableros residenciales, comerciales y ligeros.

Opera en 120-415 V CA, a 50/60 Hz, con capacidad de ruptura de 6 kA (6000 A) y fabricado bajo la norma IEC 60898. Lleva un indicador de estado verde por polo y marcas I (ON) y O (OFF).

## ESPECIFICACIONES

| | |
|---|---|
| MODELO<br>**BA47-19** | CORRIENTE NOMINAL<br>**32 A** |
| NÚMERO DE POLOS<br>**2 polos** | CURVA DE DISPARO<br>**C** |
| TENSIÓN<br>**120-415 V CA** | FRECUENCIA<br>**50/60 Hz** |
| CAPACIDAD DE RUPTURA<br>**6 kA (6000 A)** | NORMA<br>**IEC 60898** |
| MARCADO<br>**CE** | CÓDIGO EAN<br>**6973653172704** |

FICHA TÉCNICA

# HT60155

## INCLUYE

- 1 mini breaker

## USOS

- Protección de circuitos bifásicos dentro de su tensión nominal
- Protección de cargas como calentadores, estufas o aire acondicionado dentro de su corriente nominal
- Seccionamiento manual de un circuito de dos fases para mantenimiento

## RECOMENDACIONES

- Desenergiza el tablero antes de instalarlo o cambiarlo.
- Elige el calibre según la sección del conductor y la carga del circuito.
- Aprieta bien los bornes y usa cable del calibre adecuado.
- La instalación debe hacerla personal calificado.
- Si el breaker se dispara, revisa la causa antes de rearmarlo.