DUKE ENERGY

FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

HT60158

Interruptor termomagnético riel DIN

63 A
Corriente

2
Polos

C
Curva

6 kA
Ruptura

Mini breaker 2 polos 63 A

Protege circuitos bifásicos contra sobrecargas y cortocircuitos en tableros de distribución



Mini breaker termomagnético bipolar de 63 A, curva C, modelo BA47-19, con palancas unidas para abrir y cerrar los dos polos a la vez. Sirve para proteger circuitos de dos fases en tableros residenciales, comerciales y ligeros.

Opera en 120-415 V CA, a 50/60 Hz, con capacidad de ruptura de 6 kA y fabricado bajo la norma IEC 60898. Lleva un indicador de estado verde por polo y marcas I (ON) y O (OFF).

ESPECIFICACIONES

MODELO **BA47-19**	CORRIENTE NOMINAL **63 A**
NÚMERO DE POLOS **2 polos**	CURVA DE DISPARO **C**
TENSIÓN **120-415 V CA**	FRECUENCIA **50/60 Hz**
CAPACIDAD DE RUPTURA **6 kA**	NORMA **IEC 60898**
MARCADO **CE**	CÓDIGO EAN **6973653172711**

6 973653 172711

FICHA TÉCNICA

HT60158

INCLUYE

- 1 mini breaker

USOS

- Protección de circuitos bifásicos de potencia en tableros
- Protección de alimentadores a subtableros dentro de su corriente nominal
- Seccionamiento manual de un circuito de dos fases para mantenimiento

RECOMENDACIONES

- Desenergiza el tablero antes de instalarlo o cambiarlo.
- Elige el calibre según la sección del conductor y la carga del circuito.
- Aprieta bien los bornes y usa cable del calibre adecuado.
- La instalación debe hacerla personal calificado.
- Si el breaker se dispara, revisa la causa antes de rearmarlo.