TOTAL

FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

THT100091

Detector de voltaje sin contacto

12-1000 V CA
Voltaje alta sens.

48-1000 V CA
Voltaje baja sens.

50/60 Hz
Frecuencia

Sonora y luz
Alarma

6 923736 769048

Detector de voltaje AC 12-1000 V

Con alarma sonora y luminosa y linterna LED



Detector de voltaje AC con dos sensibilidades: de 12 a 1000 V en alta y de 48 a 1000 V en baja, a 50/60 Hz. Avisa con alarma sonora y luminosa.

Incorpora linterna LED blanca, indicador de batería baja y apagado automático. Incluye 2 pilas AAA (R03).

ESPECIFICACIONES

TENSIÓN CA (ALTA SENSIBILIDAD) **12-1000 V**	TENSIÓN CA (BAJA SENSIBILIDAD) **48-1000 V**
FRECUENCIA **50/60 Hz**	ALARMA **Sonora y luminosa**
LINTERNA **LED blanca**	INDICADOR DE BATERÍA BAJA **Sí**
APAGADO AUTOMÁTICO **Sí**	ALIMENTACIÓN **2 pilas AAA (R03)**
EMPAQUE **Caja de color**	PESO NETO **0,09 kg**

INCLUYE

- 1 detector de voltaje
- 2 pilas AAA (R03)

FICHA TÉCNICA

THT100091

USOS

- Verificar si un cable o tomacorriente tiene tensión
- Localizar cables energizados

RECOMENDACIONES

- Prueba el detector en un circuito que sepas energizado antes de confiar en él.
- Que no suene no garantiza que no haya tensión: trata siempre los cables como energizados.
- Usa guantes dieléctricos en trabajos eléctricos.
- Cambia las pilas cuando aparezca el indicador de batería baja.
- No lo uses por encima de 1000 V.