FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

TOS24067

Pruebas eléctricas (kit)

3
Piezas

1000 V
Multímetro

400 A AC/DC
Pinza

12-300 V AC
Probador

Kit eléctrico: probador, multímetro y pinza (3 piezas)

Probador de voltaje, multímetro 1000 V y pinza amperimétrica 400 A

Kit de pruebas eléctricas de 3 piezas en estuche: un probador digital de voltaje (THTS33001), un multímetro digital True RMS de 6000 conteos y 1000 V (TMT5310002) y una pinza amperimétrica AC/DC True RMS de 4000 conteos y 400 A (TMT762002).

El probador de voltaje tiene pantalla LCD, alarma sonora y luminosa, apagado automático e indicador de batería baja, y prueba de 12 a 300 V AC. Es un kit para revisar tensión y corriente en instalaciones y equipos.

ESPECIFICACIONES

NÚMERO DE PIEZAS **3**	PROBADOR DE VOLTAJE (REFERENCIA) **THTS33001**
PROBADOR: RANGO DE PRUEBA **12-300 V AC**	PROBADOR: FUNCIONES **Pantalla LCD, alarma sonora y luminosa, apagado automático, indicador de batería baja**
MULTÍMETRO (REFERENCIA) **TMT5310002**	MULTÍMETRO: MEDICIÓN **True RMS, 6000 conteos**
MULTÍMETRO: VOLTAJE DC **600 mV / 6 V / 60 V / 600 V / 1000 V**	MULTÍMETRO: VOLTAJE AC **600 mV / 6 V / 60 V / 600 V / 750 V**
MULTÍMETRO: CORRIENTE DC **6000 µA / 60 mA / 600 mA / 10 A**	PINZA (REFERENCIA) **TMT762002**
PINZA: MEDICIÓN **True RMS, 4000 conteos**	PINZA: CORRIENTE AC Y DC **4 A / 40 A / 400 A**

FICHA TÉCNICA

TOS24067

PINZA: VOLTAJE AC Y DC **400 mV / 4 V / 40 V / 600 V**	PILAS **Probador 1 AAA; multímetro 3 AAA; pinza 2 AAA (LR03)**
ESTUCHE **Maletín de transporte**	PESO NETO **1,42 kg**

INCLUYE

- 1 probador digital de voltaje THTS33001
- 1 multímetro digital 1000 V TMT5310002
- 1 pinza amperimétrica AC/DC 400 A TMT762002
- 1 estuche de transporte

USOS

- Revisar tensión en tomas y circuitos
- Medir corriente con la pinza sin abrir el circuito
- Diagnóstico eléctrico en mantenimiento e instalaciones

RECOMENDACIONES

- Elige la escala correcta antes de medir y no superes el voltaje máximo de cada instrumento.
- Revisa puntas y cables antes de cada uso; no uses puntas dañadas.
- Cambia las pilas cuando el indicador de batería baja se encienda.
- Guarda el kit completo en su estuche, seco y sin golpes.