FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

**UTFBCPK2013**

Baterías y cargadores (sistema P20S 20V)

**2 de 4,0 Ah**
Baterías

**21 V / 4 A**
Salida del cargador

**1,85 kg**
Peso

6 932584 804016

# Kit 2 baterías 20V 4,0 Ah y cargador rápido 21V 4A

Dos baterías de ion de litio con LED y cargador rápido, para herramientas P20S




Kit de 2 baterías de ion de litio de 4,0 Ah (TFBLI20021) y 1 cargador rápido (UTFCLI20411) para las herramientas inalámbricas P20S de TOTAL, empacado en blíster doble.

Las baterías traen indicador LED de nivel de carga y una sola batería sirve para varias herramientas P20S. El cargador usa entrada de 110-120 V, 50/60 Hz y entrega 21 V y 4 A.

## ESPECIFICACIONES

| | |
|---|---|
| CANTIDAD DE BATERÍAS<br>**2** | CAPACIDAD DE CADA BATERÍA<br>**4,0 Ah** |
| TIPO DE BATERÍA<br>**Ion de litio (TFBLI20021)** | INDICADOR DE CARGA<br>**LED de nivel de carga** |
| COMPATIBILIDAD<br>**Herramientas P20S** | CARGADOR<br>**Rápido (UTFCLI20411)** |
| VOLTAJE DE ENTRADA DEL CARGADOR<br>**110-120 V, 50/60 Hz** | VOLTAJE DE SALIDA DEL CARGADOR<br>**21 V** |
| CORRIENTE DE SALIDA DEL CARGADOR<br>**4 A** | PESO<br>**1,85 kg** |
| COLOR<br>**Turquesa** | GARANTÍA<br>**1 año** |

FICHA TÉCNICA

# UTFBCPK2013

EMPAQUE

**Blíster doble**

## INCLUYE

- 2 baterías de ion de litio 4,0 Ah (TFBLI20021)
- 1 cargador rápido (UTFCLI20411)

## USOS

- Herramientas inalámbricas P20S de uso profesional
- Alternar dos baterías para no parar el trabajo

## RECOMENDACIONES

- Carga las baterías en un lugar seco y ventilado, lejos de fuentes de calor y de la humedad.
- Usa solo el cargador que corresponde a la batería y al sistema de tu herramienta.
- No abras, golpees ni cortocircuites las baterías; no las arrojes al fuego.
- Retira la batería de la herramienta antes de cambiar accesorios o hacer ajustes.
- Si la batería se calienta mucho o se hincha, deja de usarla y no intentes cargarla.