Hexagon Rgbw Play

628204



Applications

Bâtiments

Espaces culturels

Façades

Monuments

Champ de foire

Certifications

11/5/2026

Hexagon Rgbw Play

628204

PRILUX

Spécifications (Luminaires de la série)

Tension D`Alimentation (V)	220-240VacV
Fréquence (Hz)	50/60Hz
Intensité (A)	700mA
Facteur de puissance (Cos fi)	0.96
Nombre de led	120
Atténuation	Non
Indice d'étanchéité IP	IP66
IK Protection contre des impacts	IK10
Couleur du corps	9007
Matériau du diffuseur	PC-T 3MM
Corps	AL IAP
Température de coleur	RGBW
CRI Indice de rendu des couleurs	>RGBW
Optique	PEXL0M
Débit hémisphérique supérieur	0,0%

Dimensions	558x633x174mm
Poids	0,02Kg
Résistance au vent	-
Température de service	-30°C ~ +45°C
Protection surfaces	No
Flux (lm)	16 339lm
Isolation électrique	CI
Heures de vie	L90B10>184000H

Prilux garantit une tolérance de ± 10 % dans les mesures de flux lumineux.

Dimensions

Les références

628204	3X	246W	276W	700mA	23232lm	19959lm	16339lm	-	120	PEXL0M	Non

Hexagon Rgbw Play
628204

Les technologies

TESS

La technologie de traitement de surface TESS (Temperature Evacuation Skin System) est basée sur un microcompactage mécanique de la surface du matériau qui améliore la dissipation thermique, améliorant les résultats obtenus avec les traitements de surface à base de laque.

Overstorm

La technologie OVERSTORM est conçue pour les luminaires qui font normalement face à des environnements électriquement agressifs. Il fournit au produit trois sphères de protection : dans la sphère externe, un parasurtenseur indépendant supprime les surtensions éventuelles, dans la sphère intermédiaire, les pilotes sont préparés pour résister à des pics de tension allant jusqu'à 6 kV et 10 kV. Dans la sphère nucléaire, la protection dans le module LED est assurée aussi bien à son entrée, que pour les petites surtensions qui n'ont pas été filtrées par les sphères extérieures.

SystemShield

La technologie SYSTEMSHIELD est conçue pour garantir les heures de vie utile des luminaires installés dans des environnements où le dépassement de la température maximale de fonctionnement est possible et même probable. Grâce à des sondes thermiques, le luminaire connaît à tout moment sa température de fonctionnement.