

Lichtsensord – außen

Artikel-Nr.: 151566A0



Produkteigenschaften

- Misst Helligkeit (in Lux) im Außenbereich
- Anzeige der ermittelten Helligkeitswerte über die Homematic IP App
- Vielfältige Einsatzmöglichkeiten in Verbindung mit anderen Homematic IP Geräten (z. B. das Einschalten von Licht bei Dunkelheit oder das Herunterfahren von Rollläden bei starkem Sonnenschein)
- Dank Batteriebetrieb und Funk-Kommunikation sofort einsatzbereit
- Flexible und einfache Wandmontage durch mitgelieferte Dübel und Schrauben oder Einsatz als Standgerät möglich
- Für den Betrieb ist der Homematic IP Access Point in Verbindung mit der Homematic IP App (keine Folgekosten), die Homematic Zentrale CCU2 oder eine geeignete Partnerlösung notwendig

Technische Daten

Versorgungsspannung	2x 1,5 V LR6/Mignon/AA
Stromaufnahme	40 mA max.
Batterielebensdauer	3 Jahre (typ.)
Schutzart	IP43
Umgebungstemperatur	-20 bis +55 °C
Messbereich Helligkeit	0,01 bis 83860 lx
Messgenauigkeit Helligkeit	±10 %, ±0,1 lx
Abmessungen (B x H x T)	52 x 65 x 34 mm
Gewicht	85 g (inkl. Batterien)
Funk-Frequenzband	868,0-868,6 MHz 869,4-869,65 MHz
Typ. Funk-Freifeldreichweite	310 m

Logistische Daten

Artikelnummer	151566A0
EAN-Code	4047976515660
Kurzbezeichnung	HmIP-SLO
Verpackungseinheit	90
Maße Verpackung	122 x 112 x 48 mm
Gewicht inkl. Verpackung	183,0 g

Lieferumfang

Homematic IP Lichtsensor – außen
 Schrauben (2x) und Dübel (2x)
 1,5 V LR6/Mignon/AA Batterien (2x)
 Bedienungsanleitung