








220V-240V ~50/60Hz CRI>90

- DE** BETRIEBSANLEITUNG TEIL A Leuchte für S-TRACK Dali 3-Phasen Stromschienensystem
- EN** INSTRUCTION MANUAL PART A Luminaire for S-TRACK Dali 3-Phase Track System
- FR** MODE D'EMPLOI PARTIE A Luminaire pour système de rail 3 phases S-TRACK Dali
- ES** MANUAL DE INSTRUCCIONES PARTE A Luminaria para sistema de carril S-TRACK Dali de 3 fases
- IT** ISTRUZIONI PER L'USO PARTE A Lampada per sistema di binari elettrificati trifase S-TRACK Dali
- NL** GEBRUIKSAANWIJZING DEEL A Armatuur voor S-TRACK Dali 3-fasen spanningsrailsysteem
- DA** DRIFTSVEJLEDNING PART A Lampe til S-TRACK Dali 3-faset strømskinnesystem
- PL** INSTRUKCJA OBSŁUGI CZĘŚĆ A Oprawa do 3-fazowego systemu szynowego S-TRACK Dali
- RU** ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЧАСТЬ А Светильник для 3-фазной осветительной трековой системы S-TRACK Dali
- SV** BRUKSANVISNING DEL A Armatur för S-TRACK Dali 3-fas kontaktskenesystem
- TR** KULLANMA KILAVUZU BÖLÜM A S-TRACK Dali 3 fazlı lamba Akım hattı sistemi
- HU** HASZNÁLATI UTASÍTÁS, A. RÉSZ Lámpák 3 fázisú S-TRACK Dali áramsin-rendszerhez



**NUMINOS S ...M ...L**  
**DALI for S-Track**

	NUMINOS S	NUMINOS M	NUMINOS L
24°	1004880	1004883	1004886
36°	1004881	1004884	1004887
60°	1004882	1004885	1004888



**DE - Entsorgung** (Europäische Union)

Produkt nicht im Hausmüll entsorgen! Produkte mit diesem Symbol sind entsprechend der Richtlinie(WEEE) über Elektro- und Elektronik-Altgeräte über die örtlichen Sammelstellen für Elektro-Altgeräte zu entsorgen!

**EN - Disposal** (European Union)

Do not dispose the product with the regular household waste! Products marked with this sign must be disposed according to the directive (WEEE) on electrical and electronic devices at local collection points for such devices!

**FR - Information de recyclage** (Union européenne)

Ne recyclez pas le produit avec les ordures ménagères ! Les produits qui présentent ce symbole sont à recycler suivant la directive (WEEE) relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques, via des points de collecte pour appareils électriques usagés !

**ES - Indicaciones para la eliminación** (Unión Europea)

¡No tirar el producto con la basura doméstica! Los productos con este símbolo deben eliminarse, de acuerdo con la directiva (WEEE) sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, llevándolos a los puntos de recogida selectiva de aparatos eléctricos y electrónicos locales.

**IT - Istruzioni per lo smaltimento** (Unione Europea)

Non smaltire il prodotto con i rifiuti domestici! I prodotti con questo simbolo devono essere smaltiti, nel rispetto della Direttiva (WEEE) sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, nei punti di raccolta locale ad essi adibiti! Verificare sul sito [www.slvitalia.it](http://www.slvitalia.it) il corretto metodo di smaltimento del presente materiale.

**NL - Afvalverwijdering** (Europese Unie)

Het product niet via het huishoudelijk afval weggooien! Producten met dit symbool dienen in overeenstemming met richtlijn (WEEE) via elektrische en elektronische apparatuur bij de plaatselijke inzamelpunten voor elektrisch afval te worden verwijderd!

**DA - Henvisning om bortskafning** (EU)

Produktet må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet! Produkter med dette symbol skal i henhold til direktivet (WEEE) om affald af elektrisk og elektronisk udstyr bortskaffes via de lokale indsamlingssteder for gamle el-apparater!

**PL - Wskazówka dotycząca utylizacji** (Unia Europejska)

Nie wolno wyrzucać produktu do śmieci domowych! Produkty oznakowane tym symbolem należy utylizować zgodnie z wytycznymi (WEEE) dotyczącymi starych urządzeń elektrycznych i elektronicznych w miejscowych punktach gromadzenia odpadów elektrycznych!

**RU - Указание по утилизации** (Европейский Союз)

Не утилизировать прибор вместе с бытовыми отходами! Продукты с подобным обозначением в соотв. с Положением (WEEE) по утилизации старых электрических и электронных приборов необходимо утилизировать через специальные пункты сбора старых электроприборов!

**SV - Anvisningar för sophantering** (Europeiska Unionen)

Produkten får ej kastas i hushållssoporna! Produkter som är märkta med denna symbolen ska kastas i enlighet med riktlinjerna (WEEE) för elektriska och elektroniska apparater på de lokala uppsamlingsställena för el- och elektroniskskrot.

**TR - Tasfiye açıklaması** (Avrupa Birliği)

Ürünü ev çöprüyle birlikte atmayın! Bu sembolü taşıyan ürünler, elektroteknik ve elektronik eski aletlerin yerel elektronik eski aletler toplama yerinde tasfiye edilmesi (WEEE) yönetmeliğine bağlıdır.

**HU - Hulladékkezelés** (Európai Unió)

A termék ne a hágyományos háztartási hulladékkal együtt dobja ki! A fenti jellel ellátott termékeket a WEEE, irányelv szerint az elektromos és elektronikus termékek számára kihelyezett hulladékgyűjtőbe tegye!

Technische Änderungen vorbehalten. Technical Details are subject to change. Les détails techniques sont sujet à des changements. Nos reservamos el derecho a modificaciones técnicas. Modifiche tecniche riservate. Behoudens technische wijzigingen. Ret til tekniske ændringer forbeholdes. Zmiany techniczne zastrzeżone. Сохраняется право на внесение технических изменений. Tekniska ändringar kan förekomma. Teknik değışiklik yapma hakkı saklıdır. A technikai részletek termékenként változhatnak.

**DE Betriebsanleitung TEIL B**  
**Leuchte für S-TRACK Dali 3-Phasen Stromschienensystem**  
 NUMINOS S ...M ...L DALI for S-Track

#### Anleitung sorgfältig lesen und aufbewahren!

**⚠ Sicherheitshinweise für Installation und Betrieb**  
**Nichtbeachtung kann zu Lebens-, Verbrennungs- und**  
**Brandgefahr führen!**

Produkt nicht verändern oder modifizieren.  
 Nichts an dem Produkt befestigen.  
 Produkt nicht abdecken.  
 Bei Verdacht einer Fehlfunktion oder Beschädigung außer Betrieb nehmen und Händler oder Elektrofachkraft kontaktieren.  
 Sicherstellen, dass Kinder an dem Produkt keinen Schaden nehmen.  
 Nicht in die aktive Lichtquelle starren.  
 Weitere Sicherheitshinweise = **⚠**

#### Bestimmungsgemäße Verwendung

Nur mit entsprechenden Stromschienensystem verwenden.  
 Schutzklasse I (1) **⊕** - Anschluss mit Schutzleiter.  
 Nur in trockenen Innenräumen betreiben.  
 Keinen starken mechanischen Beanspruchungen oder starker Verschmutzung aussetzen.

#### Leuchtmittelwechsel

Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden.

#### Pflege / Lagerung

**⚠** Produkt spannungsfrei schalten und abkühlen lassen.  
 Regelmäßig mit leicht angefeuchtetem (Wasser) Tuch nur äußerlich reinigen.  
 Nur trocken und sauber lagern.

#### Montage

**⚠** Komplettes System spannungsfrei schalten!  
 Nur beschriebenes Zubehör verwenden.  
 Beim Einsetzen keine Gewalt anwenden.  
 Beim Anbringen von Leuchten ist die zulässige mechanische Belastung der Schienen zu beachten.  
 Adapter kann nur in eine Richtung eingesetzt werden.  
 Verriegelung (A) auf Seite drehen.  
 Phasenwähler (B) auf "OFF" stellen.  
 Dali-Hebel (C) auf "OFF" stellen.  
 Adapter in Schiene einsetzen.  
 Verriegelung sichern.  
 Über Phasenwähler gewünschte Phase wählen.  
 Dali-Hebel auf "ON" stellen.

**⚠** Sicheren Halt und ordnungsgemäße Funktion prüfen!

**EN Operating Manual PART B**  
**Luminaire for S-TRACK Dali 3-Phase Track System**  
 NUMINOS S ...M ...L DALI for S-Track

#### Read manual carefully and keep for further use!

**⚠ Safety advices for installation and operation.**  
**Disregard may lead to danger of life, burning or fire!**

Do not alter or modify the product.  
 Do not fasten anything on the product.  
 Do not cover the product.  
 Take out of service when suspecting a defect or malfunction and contact your dealer or a qualified electrician.  
 Take measures that children get not harmed by the product.  
 Do not stare into the active light source.  
 Additional safety advices = **⚠**

#### Use as directed

Use only with corresponding track system.  
 Safety class I (1) **⊕** - Connection with protective conductor.  
 Operate only in dry indoor area.  
 Do not strain mechanically or expose to strong dirt contamination.

#### Lamp replacement

The light source of this luminaire may only be replaced by the manufacturer, an authorized service technician or a comparable qualified person.

#### Care / Storage

**⚠** Disconnect product from mains and let it cool down.  
 Clean external surfaces regularly with a slightly moistened (water) cloth.  
 Store dry and clean.

#### Installation

**⚠** Disconnect the complete system from the power supply.  
 Use only described accessories.  
 Do not use force when inserting the adapter.  
 When attaching luminaires pay attention to the admissible mechanical load of the tracks.  
 Adapter may be inserted only in one direction.  
 Turn locking device (A) to the side.  
 Turn phase adjuster (B) to position "OFF".  
 Turn Dali lever (C) to position "OFF".  
 Insert adapter into track.  
 Secure locking device.  
 Choose desired phase turning the phase adjuster.  
 Turn Dali lever to position "ON".

**⚠** Check secure fixation and proper function!

**FR Mode d'emploi PARTIE B**  
**Luminaire pour système de rail 3 phases S-TRACK Dali**  
 NUMINOS S ...M ...L DALI for S-Track

#### Lire attentivement le mode d'emploi et le conserver dans un endroit sûr!

**⚠ Consignes de sécurité pour l'installation et l'utilisation**  
**Le non-respect peut entraîner un risque de mort, de brûlures et d'incendie!**

Ne pas modifier ni altérer le produit.  
 Ne rien fixer sur le produit.  
 Ne pas couvrir le produit.  
 En cas de soupçon de dysfonctionnement ou de dommage, arrêter l'appareil et contacter le revendeur ou un électricien qualifié.  
 S'assurer que les enfants n'endommagent pas le produit.  
 Ne pas regarder la source lumineuse.  
 Consignes de sécurité complémentaires = **⚠**

#### Utilisation conforme

Utiliser uniquement avec le système de rail approprié.  
 Classe de protection I (1) **⊕** - Branchement avec câble de terre.  
 Utiliser uniquement dans des zones intérieures sèches.  
 Ne pas exposer à de fortes contraintes mécaniques ou à une saleté importante.

#### Remplacement de la source

La source lumineuse contenue dans ce luminaire ne doit être remplacée que par le fabricant ou son agent de maintenance ou une personne de qualification équivalente.

#### Entretien / Stockage

**⚠** Mettre le produit hors tension et laisser refroidir.  
 Nettoyer régulièrement, la partie extérieure seulement, avec un chiffon légèrement humidifié (à l'eau).  
 Entreposer dans un endroit sec et propre uniquement.

#### Montage

**⚠** Mettre l'ensemble du système hors tension!  
 Utiliser uniquement les accessoires décrits.  
 Ne pas forcer lors de l'insertion.  
 Lors de l'installation de luminaires, veiller à respecter la charge mécanique admissible des rails.  
 L'adaptateur ne peut être installé que dans un seul sens.  
 Tourner le verrou (A) sur le côté.  
 Placer le sélecteur de phase (B) sur « OFF ».  
 Mettre le levier Dali (C) sur « OFF ».  
 Installer l'adaptateur dans le rail.  
 Verrouiller.  
 Sélectionner la phase voulue avec le sélecteur de phase.  
 Mettre le levier Dali sur « ON ».

**⚠** Vérifier le bon maintien et le bon fonctionnement!

**ES Manual de instrucciones PARTE B**  
**Luminaria para sistema de carril S-TRACK Dali de 3 fases**  
 NUMINOS S ...M ...L DALI for S-Track

#### ¡Leer atentamente las instrucciones y guardarlas!

**⚠ Instrucciones de seguridad para instalación y funcionamiento**  
**¡En caso de omisión, subyace peligro de quemaduras, incendio y lesiones mortales!**  
 Ni modificar ni transformar el producto.  
 No fijar nada al producto.  
 No cubrir el producto.  
 En caso de sospechar mal funcionamiento, daños o deterioro, poner fuera de servicio y avisar al distribuidor o a un técnico electricista.  
 Cerciorarse de que los niños no se hagan daño con el producto.  
 No mire directamente al foco luminoso.  
 Otras instrucciones de seguridad = **⚠**

#### Utilización acorde a lo previsto

Utilizar exclusivamente con el sistema de carril correspondiente.  
 Clase de protección I (1) **⊕** - Conexión con toma de tierra.  
 Operar exclusivamente en áreas interiores secas.  
 No exponer a fuerte esfuerzo mecánico ni a gran suciedad.

#### Cambio de lámparas

El foco luminoso de esta lámpara solo debe ser sustituido por el fabricante o un técnico autorizado por este o por una persona igualmente cualificada.

#### Cuidados / Almacenamiento

**⚠** Desconectar tensión del producto y esperar a que se enfríe.  
 Limpiar regularmente solo el exterior con un paño húmedo (agua).  
 Almacenar exclusivamente en lugares secos y limpios.

#### Montaje

**⚠** ¡Desconectar todo el sistema de la tensión!  
 Utilizar exclusivamente el accesorio descrito.  
 No aplicar la fuerza durante la colocación.  
 Al colocar luminarias debe respetarse la carga mecánica permitida de los alimentadores.  
 El adaptador solo se puede colocar en una única dirección.  
 Girar el bloqueo (A) al lado.  
 Colocar el selector de fases (B) en «OFF».  
 Colocar la palanca Dali (C) en «OFF».  
 Colocar el adaptador en el alimentador.  
 Asegurar el bloqueo.  
 Seleccionar la fase deseada a través del selector de fases.  
 Colocar la palanca Dali (C) en «ON».

**⚠** ¡Revisar el buen soporte y correcto funcionamiento!

**IT Istruzioni per l'uso PARTE B**

Lampada per sistema di binari elettrificati trifase S-TRACK Dali NUMINOS S ...M ...L DALI for S-Track

**Leggere e conservare attentamente le istruzioni!**

**⚠ Avvertenze di sicurezza per installazione ed esercizio**  
**In caso di mancata osservanza sussiste il rischio di morte, combustione e incendi!**

Non alterare né modificare il prodotto.  
 Non fissare nulla al prodotto.  
 Non coprire il prodotto.  
 In caso di sospetto di malfunzionamento o danneggiamento, mettere fuori servizio e contattare il rivenditore o un elettricista. Sincerarsi che i bambini non danneggino il prodotto.  
 Non guardare direttamente la sorgente luminosa.

Altre avvertenze di sicurezza = **⚠**

**Utilizzo conforme**

Usare solo con apposito sistema di binari elettrificati.

Classe di protezione I (1) **⊕** - collegamento con cavo di terra.  
 Azionare soltanto in ambienti chiusi all'asciutto.  
 Non esporre a forti sollecitazioni meccaniche o a sporcizia intensa.

**Sostituzione della lampadina**

La sorgente luminosa di questa lampada può essere sostituita esclusivamente dal produttore, da un tecnico da lui incaricato o da una persona qualificata equiparabile.

**Cura / Conservazione**

**⚠** Scollegare il prodotto e farlo raffreddare.  
 Pulire solo esternamente a intervalli regolari con un panno leggermente imbibito di acqua.  
 Conservare solo asciutto e pulito.

**Montaggio**

**⚠** Togliere la corrente dall'intero sistema!  
 Usare solo gli accessori descritti.  
 Non esercitare forza durante l'applicazione.  
 Applicando le lampade, va rispettato il carico meccanico massimo ammesso dei binari.  
 L'adattatore può essere inserito soltanto in una direzione.  
 Girare il blocco (A) sul lato.  
 Girare il selettore di fase (B) su "OFF".  
 Posizionare la leva Dali (C) su "OFF".  
 Inserire l'adattatore nel binario.  
 Chiudere il bloccaggio.  
 Scegliere la fase desiderata con il selettore di fase.  
 Posizionare la leva Dali su "ON".

**⚠** Controllare la tenuta sicura e il funzionamento corretto!

**NL Gebruiksaanwijzing DEEL B**

Armatuur voor S-TRACK Dali 3-fasen spanningsrailsysteem NUMINOS S ...M ...L DALI for S-Track

**Handleiding zorgvuldig lezen en bewaren!**

**⚠ Veiligheidsinstructies voor installatie en gebruik**  
**Niet-naleving kan levens-, verbrandings- en brandgevaar tot gevolg hebben!**

Product niet wijzigen of aanpassen.  
 Niets aan het product bevestigen.  
 Product niet afdekken.  
 Bij het vermoeden van een defect of beschadiging niet meer gebruiken en contact opnemen met verkooppunt of elektricien.  
 Zorg ervoor dat kinderen geen schade kunnen oplopen door contact met het product.  
 Niet in de lichtbron kijken.

Overige veiligheidsinstructies = **⚠**

**Beoogd gebruik**

Alleen met het bijbehorende spanningsrailsysteem gebruiken.

Veiligheidsklasse I (1) **⊕** - aansluiting met aardendraad.  
 Alleen in droge ruimten binnen gebruiken.  
 Niet blootstellen aan hoge mechanische belastingen of sterke vervuiling.

**Lichtbronnen vervangen**

De lichtbron van deze lamp mag alleen door de fabrikant of een door hem geautoriseerde service-technicus of een vergelijkbaar geschoolde persoon worden vervangen.

**Verzorging / Opslag**

**⚠** Product spanningsvrij maken en laten afkoelen.  
 Regelmatig met iets vochtige (water) doek alleen aan de buitenkant reinigen.  
 Alleen droog en schoon bewaren.

**Montage**

**⚠** Compleet systeem spanningsvrij maken!  
 Uitsluitend de beschreven accessoires gebruiken.  
 Bij het inzetten niet forceren.  
 Bij het aanbrengen van armaturen dient de toegestane mechanische belasting van de rails in acht genomen te worden.  
 Adapter kan slechts in één richting ingezet worden.  
 Vergrendeling (A) op zijkant draaien.  
 Faseselectiekноп (B) op "OFF" zetten.  
 Dali-hendel (C) op "OFF" zetten.  
 Adapter in de rail plaatsen.  
 Vergrendeling beveiligen.  
 Met de faseselectiekноп de gewenste fase instellen.  
 Dali-hendel op "ON" zetten.

**⚠** Controleren op stevige bevestiging en correcte werking!

**DA Driftsvejledning PART B**

Lampe til S-TRACK Dali 3-faset strømskinnesystem NUMINOS S ...M ...L DALI for S-Track

**Læs vejledningen grundigt og opbevar den!**

**⚠ Sikkerhedshenvisninger vedrørende installation og brug**  
**Manglende overholdelse kan resultere i livsfare, forbrændinger og brand!**  
 Der må ikke foretages ændringer eller modifikationer af produktet.  
 Der må ikke fastgøres noget til produktet.  
 Produktet må ikke dækkes til.  
 Ved mistanke om fejlfunktion eller beskadigelse skal produktet tages ud af drift. Kontakt så forhandleren eller en el-installatør.  
 Sørg for, at børn ikke tager skade af produktet.  
 Undgå at se ind i lyskilden.

Yderligere sikkerhedshenvisninger = **⚠**

**Tilsigtet anvendelse**

Må kun anvendes med det tilsvarende strømskinnesystem.  
 Beskyttelsesklasse I (1) **⊕** - tilslutning med beskyttelsesleder.  
 Må kun anvendes i tørre indendørs rum.  
 Må ikke udsættes for kraftige mekaniske belastninger eller stærk forurening.

**Skift af lyskilde**

Denne lampes lyskilde må kun erstattes af producenten eller af en af ham bestilt servicetekniker eller en lignende kvalificeret person.

**Pleje / lagring**

**⚠** Afbryd spændingsforsyningen til produktet og lad den køle af.  
 Rens regelmæssigt og kun på ydersiden med en let fugtet klud (vand).  
 Skal opbevares rent og tørt.

**Montage**

**⚠** Afbryd spændingen til hele systemet!  
 Anvend kun det beskrevne tilbehør.  
 Brug ikke vold ved isætning.  
 Ved anbringelsen af lamper skal der tages hensyn til skinnernes tilladte mekaniske belastning.  
 Adapteren kan kun sættes ind i en retning.  
 Drej låsemekanismen (A) til siden.  
 Sæt fasevælgeren (B) til „OFF”.  
 Sæt Dali-håndtaget (C) til "OFF".  
 Sæt adapteren ind i skinnen.  
 Sikr låsemekanismen.  
 Vælg den ønskede fase ved hjælp af fasevælgeren.  
 Sæt Dali-håndtaget til "ON".

**⚠** Kontroller med hensyn til sikker fastgøring og korrekt funktion!

**PL Instrukcja obsługi CZĘŚĆ B**

Oprawa do 3-fazowego systemu szynowego S-TRACK Dali NUMINOS S ...M ...L DALI for S-Track

**Instrukcję należy dokładnie przeczytać i ją zachować!**

**⚠ Zasady bezpiecznej instalacji i eksploatacji**  
**Brak przestrzegania zasad może powodować zagrożenie życia, prowadzić do powstania porażeni i pożaru!**

Nie wolno dokonywać zmian ani modyfikacji produktu.  
 Nie przytwierdzać nic do produktu.  
 Nie przykrywać produktu.  
 W przypadku podejrzenia wadliwego działania lub uszkodzenia wyłączyć i skontaktować się ze sprzedawcą lub uprawnionym elektrykiem.  
 Upewnić się, że dzieci nie ucierpią przy kontakcie z produktem.  
 Nie patrzeć w źródło światła.

Dalsze zasady bezpieczeństwa = **⚠**

**Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem**

Używać wyłącznie w połączeniu z odpowiednim systemem szynowym.

Klasa ochronności I (1) **⊕** - podłączenie przy pomocy przewodu ochronnego.  
 Eksploatować wyłącznie w suchych pomieszczeniach.  
 Nie poddawać silnym obciążeniom mechanicznym ani nie narażać na mocne zabrudzenie.

**Wymiana źródła światła**

Źródło światła tej lampy może zostać wymienione jedynie przez zleconego przez Państwa technika serwisowego lub przez osobę z porównywalnymi kwalifikacjami.

**Dbłość / składowanie**

**⚠** Odłączyć produkt od napięcia i pozostawić do ostygnięcia.  
 Czyścić regularnie tylko z zewnątrz przy użyciu lekko zwilżonego (wodą) ręcznika.  
 Przechowywać wyłącznie w stanie suchym i czystym.

**Montaż**

**⚠** Należy odłączyć cały system od napięcia!  
 Korzystać wyłącznie z opisanych akcesoriów.  
 Nie używać siły przy montażu.  
 W trakcie montażu opraw należy przestrzegać informacji dotyczącej maksymalnego mechanicznego obciążenia szyn.  
 Adapter można zamontować tylko z jednej strony  
 Przekręć blokadę (A) w bok.  
 Ustawić regulator fazy (B) w pozycji „OFF”.  
 Dźwignię Dali (C) ustaw w pozycji „OFF”.  
 Umieść adapter w szynie.  
 Ustawić blokadę.  
 Wybierz fazę za pomocą regulatora.  
 Dźwignię Dali ustaw w pozycji „ON”.

**⚠** Sprawdź, czy produkt został osadzony prawidłowo i czy działa poprawnie!

**RU** Инструкція по експлуатації ЧАСТЬ В  
Светильник для 3-фазной осветительной трековой  
системы S-TRACK Dali  
NUMINOS S ...M ...L DALI for S-Track

### Внимательно прочитать и сохранить инструкцию!

**⚠** Указания по безопасности при установке и эксплуатации

Несоблюдение указаний может представлять угрозу для жизни, создавать угрозу ожогов и пожара!

Не выполнять изменений или модификаций в продукте. Ничего не закреплять на продукте.

Не накрывать продукт.

При подозрении на неправильное функционирование или повреждение выключить продукт и проконсультироваться с торговым предприятием или специалистом-электриком.

Обеспечить, чтобы продукт не представлял угрозы для детей. Не смотреть напрямую на источник света.

Дополнительные указания по безопасности = **⚠**

### Применение в соответствии с назначением

Применять только с соответствующей осветительной трековой системой.

Класс защиты I (1) **⊕** - подключение с защитным проводом. Эксплуатировать только в сухих помещениях.

Не подвергать сильным механическим нагрузкам или сильному загрязнению.

### Замена источника света

Источник света данного светильника может быть заменен только производителем, уполномоченным им сервисным техником или специалистом с соответствующей квалификацией.

### Уход / хранение

**⚠** Отключить питание продукта и дать ему остыть.

Регулярно чистить только снаружи слегка увлажненной (вода) салфеткой.

Хранить только в сухом и чистом состоянии.

### Монтаж

**⚠** Отключить питание всей системы!

Использовать только описанные аксессуары.

Не прилагать больших усилий при установке.

При установке светильников необходимо учитывать максимальную механическую нагрузку на шинопровод.

Адаптер можно установить только в одном направлении.

Повернуть фиксатор (A) в сторону.

Установить переключатель фаз (B) в положение „OFF“.

Установить рычажок Dali (C) в положение „OFF“.

Вставить адаптер в шину.

Закрепить фиксатор.

Переключателем фаз выбрать требуемую фазу.

Установить рычажок Dali в положение „ON“.

**⚠** Проверить надежное крепление и надлежащее функционирование!



Импортер: ООО «Марбел»  
190005, г. Санкт-Петербург,  
Мигофаньевское шоссе, 2 корп. 2  
Тел./факс +7 (812) 644-6789  
www.marbel.ru



**SV** Bruksanvisning DEL B  
Armatur för S-TRACK Dali 3-fas kontaktssystem  
NUMINOS S ...M ...L DALI for S-Track

### Läs igenom och förvara anvisningarna noggrant!

**⚠** Säkerhetsinformation för installation och drift

Det finns risk för livsfarliga skador, brännskador och brand om inte anvisningarna följs!

Produkten får inte ändras eller modifieras.

Sätt inte fast något på produkten.

Produkten får inte övertäckas.

Vid misstanke om fel eller skador får produkten inte användas.

Kontakta återförsäljaren eller en elektriker.

Se till att barn inte kan skada sig på produkten.

Titta inte in i ljuskällan.

Ytterligare säkerhetsinformation = **⚠**

### Avsedd användning

Använd endast till motsvarande kontaktskenskystem.

Skyddsklass I (1) **⊕** - Anslutning med skyddsledare. Använd endast i torra utrymmen inomhus.

Utsätt inte för kraftig mekanisk belastning eller kraftig nedsmutsning.

### Byta ljuskälla

Denna lampas ljuskälla får endast bytas ut av tillverkaren eller en av denne auktoriserad servicetekniker eller en liknande kvalificerad person.

### Skötsel / Förvaring

**⚠** Koppla produkten späningsfri och låt den svalna.

Rengör regelbundet med en något fuktad trasa (vatten).

Förvara endast torrt och rent.

### Montage

**⚠** Koppla systemet helt späningsfritt!

Använd endast de tillbehör som anges.

Använd inget våld vid isättningen.

När armaturer ansluts måste hänsyn tas till skenornas tillåtna mekaniska belastning.

Adaptorn kan endast sättas in i en riktning.

Vrid låset (A) åt sidan.

Ställ fasväljaren (B) på OFF.

Ställ Dali-spak (C) på OFF.

Placera adaptorn i skenan.

Säkra låsningen.

Välj önskad fas med fasväljaren.

Ställ Dali-spak på ON.

**⚠** Kontrollera att allt sitter fast ordentligt och fungerar!



**TR** Kullanma kılavuzu BÖLÜM B  
S-TRACK Dali 3 fazlı lamba Akım hattı sistemi  
NUMINOS S ...M ...L DALI for S-Track

### Kılavuzu dikkatle okuyun ve saklayın!

**⚠** Kurulum ve işletim için güvenlik uyarıları

**Uyarıları uymama ölüm, yanma ve yangın tehlikesine yol açabilir!**

Üründe değiştirme veya yeniden uyarılama işlemi yapmayın.

Ürüne herhangi bir şey bağlamayın.

Ürünün üstünü örtmeyin.

Hatalı çalışma şüphesinde veya bir hasar durumunda kapatın ve satıcıya veya bir elektrikçiye başvurun.

Çocukların üründen zarar görmemesini sağlayın.

Işık kaynağına bakılmamalıdır.

Diğer güvenlik uyarıları = **⚠**

### Amaca uygun kullanım

Sadece uygun akımlı ray sistemi ile birlikte kullanın.

Koruma sınıfı I (1) **⊕** - Koruyucu iletkenli bağlantı.

Yalnızca kuru kapalı iç mekânlarda çalıştırın.

Güçlü mekanik yüklerle veya güçlü kirlenmeye maruz bırakmayın

### Işıklandırma aracı değişimi

Bu lambanın ışık kaynağı, sadece üretici veya üretici tarafından görevlendirilen bir teknik servis elemanı veya benzer yetkiye sahip bir kişi tarafından değiştirilebilir.

### Bakım / Saklama

**⚠** Ürünü gerilimsiz hale getirin ve soğumaya bırakın.

Sadece hafifçe ıslatılmış (su ile) bir bezle düzenli olarak temizleyin.

Sadece kuru ve temiz olarak depolayın.

### Montaj

**⚠** Tüm sistemi gerilimsiz hale getirin!

Sadece açıklanan aksesuarları kullanın.

Yerleştirme sırasında zor kullanmayın.

Lambalar takılırken rayların azami mekanik yükü dikkate alınmalıdır.

Adaptör sadece bir yöne yerleştirilebilir.

Kilidi (A) yana çevirin.

Faz seçicisi (B) „OFF“ konumuna getirin.

Dali kolunu (C) „OFF“ konumuna getirin.

Adaptörü raya yerleştirin.

Kilidi emniyete alın.

Faz seçici üzerinden istenen fazı seçin.

Dali kolunu „ON“ konumuna getirin.

**⚠** Yerinde sağlam durup durmadığını ve düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol edin!



**HU** Használati utasítás, B. rész  
Lámpák 3 fázisú S-TRACK Dali áramsin-rendszerhez  
NUMINOS S ...M ...L DALI for S-Track

### Olvassa el figyelmesen és őrizze meg az utasítást!

**⚠** A csatlakoztatásra és üzemeltetésre vonatkozó biztonsági utasítások

**Figyelmen kívül hagyása élet-, égés- és tűzveszélyhez vezethet!**

Ne változtassa meg vagy módosítsa a terméket.

A termékre ne rögzítsen semmit.

A termék nem szabad letakarni.

Működési hiba vagy sérülés gyanúja esetén helyezze üzemen kívül, és vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel vagy egy villamosági szakemberrel.

Győződjön meg arról, hogy a gyerekek nem tesznek kárt a termékben.

Ne nézzen közvetlenül a fényforrásba.

További biztonsági utasítások = **⚠**

### Rendeltetésszerű használat

Kizárólag megfelelő áramsin rendszert használjon.

I (1) **⊕** védelmi osztály - csatlakoztatás védővezetővel.

Kizárólag száraz belső térben üzemeltesse.

Ne tegye ki erős mechanikus igénybevételnek vagy erős szennyeződésnek.

### Világítóeszköz cseréje

A lámpatest fényforrásának esetleges cseréjét kizárólag a gyártó, vagy minősített szakember végezheti el.

### Ápolás / Tárolás

**⚠** Feszültségmentesítse a terméket, és hagyja lehűlni.

Tisztítsa meg rendszeresen kívülről enyhén nedves (vizes) törölkendővel.

Kizárólag száraz és tiszta helyen tárolandó.

### Összeszerelés

**⚠** Feszültségmentesítse a teljes rendszert!

Kizárólag a leírt tartozékot használja.

Behelyezésnél ne alkalmazzon erőszakot.

A lámpatestek felszerelése során vegye figyelembe a sínnek engedélyezett mechanikai terhelését.

Az adapter kizárólag egy irányban helyezhető be.

Fordítsa a reteszelést (A) oldalra.

Állítsa a fázisválasztót (B) „OFF” állásba.

Állítsa a Dali-kart (C) „OFF” állásba.

Helyezze be az adaptert a sínbe.









Rögzítse a reteszelést.










Válassza ki a fázisválasztóval a kívánt fázist.

Állítsa a Dali-kart „ON” állásba.

**⚠** Ellenőrizze a biztonságos megtámasztást és az előírászerű működést!

**NUMINOS S ...M ...L DALI for S-TRACK**

	W	 lm	 K				 cm	 cm	 cm	kg
1004362	11	985	2700	60	350	90	6,5	16,2	14,5	0,53
1004363	11	985	2700	24	350	90	6,5	16,2	14,5	0,53
1004364	11	980	2700	36	350	90	6,5	16,2	14,5	0,53
1004366	11	985	2700	60	350	90	6,5	16,2	14,5	0,53
1004367	11	985	2700	24	350	90	6,5	16,2	14,5	0,53
1004368	11	980	2700	36	350	90	6,5	16,2	14,5	0,53
1004370	11	1020	3000	60	350	90	6,5	16,2	14,5	0,53
1004371	11	1020	3000	24	350	90	6,5	16,2	14,5	0,53
1004372	11	1020	3000	36	350	90	6,5	16,2	14,5	0,53
1004374	11	1020	3000	60	350	90	6,5	16,2	14,5	0,53
1004375	11	1020	3000	24	350	90	6,5	16,2	14,5	0,53
1004376	11	1020	3000	36	350	90	6,5	16,2	14,5	0,53
1004378	11	1100	4000	60	350	90	6,5	16,2	14,5	0,53
1004379	11	1100	4000	24	350	90	6,5	16,2	14,5	0,53
1004380	11	1100	4000	36	350	90	6,5	16,2	14,5	0,53
1004382	11	1100	4000	60	350	90	6,5	16,2	14,5	0,53
1004383	11	1100	4000	24	350	90	6,5	16,2	14,5	0,53
1004384	11	1100	4000	36	350	90	6,5	16,2	14,5	0,53
1004458	20	1925	2700	60	350	90	8,5	18,5	16,5	0,72
1004459	20	1935	2700	24	350	90	8,5	18,5	16,5	0,72
1004460	20	1885	2700	36	350	90	8,5	18,5	16,5	0,72
1004462	20	1925	2700	60	350	90	8,5	18,5	16,5	0,72
1004463	20	1935	2700	24	350	90	8,5	18,5	16,5	0,72
1004464	20	1885	2700	36	350	90	8,5	18,5	16,5	0,72
1004466	20	1930	3000	60	350	90	8,5	18,5	16,5	0,72
1004467	20	1970	3000	24	350	90	8,5	18,5	16,5	0,72
1004468	20	1880	3000	36	350	90	8,5	18,5	16,5	0,72
1004470	20	1955	3000	60	350	90	8,5	18,5	16,5	0,72
1004471	20	1970	3000	24	350	90	8,5	18,5	16,5	0,72
1004472	20	1880	3000	36	350	90	8,5	18,5	16,5	0,72
1004474	20	2125	4000	60	350	90	8,5	18,5	16,5	0,72
1004475	20	2120	4000	24	350	90	8,5	18,5	16,5	0,72
1004476	20	2060	4000	36	350	90	8,5	18,5	16,5	0,72
1004478	20	2125	4000	60	350	90	8,5	18,5	16,5	0,72
1004479	20	2120	4000	24	350	90	8,5	18,5	16,5	0,72
1004480	20	2060	4000	36	350	90	8,5	18,5	16,5	0,72
1004554	28	2430	2700	60	350	90	10	21,3	18	1,00
1004555	28	2400	2700	24	350	90	10	21,3	18	1,00
1004556	28	2475	2700	36	350	90	10	21,3	18	1,00
1004558	28	2440	2700	60	350	90	10	21,3	18	1,00
1004559	28	2400	2700	24	350	90	10	21,3	18	1,00
1004560	28	2475	2700	36	350	90	10	21,3	18	1,00
1004562	28	2430	3000	60	350	90	10	21,3	18	1,00

	W	 lm	 K								kg
1004563	28	2340	3000	24	350	90	10	21,3	18	1,00	
1004564	28	2400	3000	36	350	90	10	21,3	18	1,00	
1004566	28	2430	3000	60	350	90	10	21,3	18	1,00	
1004567	28	2340	3000	24	350	90	10	21,3	18	1,00	
1004568	28	2400	3000	36	350	90	10	21,3	18	1,00	
1004570	28	2675	4000	60	350	90	10	21,3	18	1,00	
1004571	28	2620	4000	24	350	90	10	21,3	18	1,00	
1004572	28	2715	4000	36	350	90	10	21,3	18	1,00	
1004574	28	2675	4000	60	350	90	10	21,3	18	1,00	
1004575	28	2620	4000	24	350	90	10	21,3	18	1,00	
1004576	28	2715	4000	36	350	90	10	21,3	18	1,00	