

1. Obsługa podstawowa – przyciski:

Ustawienie godziny i daty

1. Naciśnij i przytrzymaj **SET** przez 2–3 sekundy.
 2. Cyfry godziny zaczną migać – ustaw za pomocą **UP/DOWN**.
 3. Naciśnij ponownie **SET**, by przejść do minut, roku, miesiąca, dnia.
 4. Po zakończeniu – odczekaj kilka sekund lub naciśnij **SET**, by wyjść.
-

Ustawienie alarmu (budzika)

1. Naciśnij **MODE**, aż pojawi się ikonka alarmu.
2. Przytrzymaj **SET**, by ustawić godzinę alarmu.
3. Ustaw godzinę i minuty przyciskami **UP/DOWN**.
4. Potwierdź przyciskiem **SET**.

Budzik można wyłączyć lub włączyć krótkim naciśnięciem **ALARM**.

Zmiana jednostki temperatury

- Krótkie naciśnięcie przycisku **DOWN / MODE** przetacza pomiędzy °C a °F.
-

Tryb nocny / przyciemnianie

- Niektóre modele mają funkcję **automatycznego ściemniania** w godzinach nocnych (np. 18:00–6:00).
 - Włączenie/wyłączenie trybu: kombinacja **SET + UP** (lub specjalny przycisk „DIM”).
-

2. Zasilanie i bateria

- Zasilanie z portu **USB 5V** – ciągłe zasilanie zapewnia świecący ekran.
 - **Bateria AAA** służy tylko do **podtrzymania ustawień!**
 - Po odłączeniu zasilania USB i braku baterii – zegar może się zresetować.
-

3. Uwagi i bezpieczeństwo

- Nie używaj zegarka w wilgotnych pomieszczeniach.
- Nie podłączaj do źródła zasilania >5V.
- Czyść wyłącznie suchą lub lekko wilgotną ściereczką.
- Nie patrz długo z bliska w maksymalną jasność LED w nocy.