

CZUJNIK RUCHU + 2 PILOTY

MODEL: AG69



INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1. Informacje ogólne

Urządzenie reagujące na ruch - detektor ruchu. Dzięki niemu zawsze będziesz wiedział(a) czy ktoś nie przekroczył progu Twojego mieszkania czy też sklepu. Zestaw alarmowy doskonale nadaje się do zabezpieczania Twojego mieszkania, magazynu, sklepu oraz powierzchni dookoła budynków.

Zestaw posiada 2 piloty (jeden zapasowy lub dla drugiej osoby). Dzięki tym pilotom uzbrajamy/uruchamiamy alarm bądź go wyłączamy. Po włączeniu alarmu i uzbrojeniu, czujka reaguje na każdy ruch w jej obrębie (110 stopni). Następnie gdy wykryje ruch zaczyna pisać **bardzo głośnym**, donośnym modulowanym dźwiękiem - 105 db ! Wtenczas alarm można wyłączyć w ułamku sekundy posługując się pilotem. Nie wyłączy go osoba która nie posiada pilota czyli niepożądany "gość" na naszym terenie.

O pracy urządzenia informują dwie diody zamontowane w czujce, jednocześnie ostrzegając potencjalnego włamywacza o tym, że obiekt jest chroniony alarmem, co z pewnością dodatkowo zniechęci niepożądanego "gościa" do wtargnięcia na nasz teren.

2. Instalacja i obsługa

1. **INSTALACJA** – przymocować uchwyt czujki dwoma wkrętami do ściany lub innego odpowiedniego miejsca montażowego. Miejsce to powinno być jak najwyżej by uniemożliwić łatwe zerwanie i unieszkodliwienie czujki. Zamontować baterię w czujce, powiesić ją na uchwycie i dopasować kąt i nachylenie sensora według potrzeb.

2. Czujkę włącza się i wyłącza za pomocą przycisku na pilocie.
3. Czujnik po włączeniu uzbraja się w około 15s, co pozwala spokojnie opuścić pomieszczenie.
4. Po wykryciu ruchu alarm włącza się z opóźnieniem około 5s, co daje nam szansę na wyłączenie urządzenia i nie narażanie się na ogłuszenie.

3. Specyfikacja

Zasilanie czujki: 4x bateria AA 1,5V

Zasilanie pilotów: 3xAg13 1,5V

Kąt widzenia: 110 stopni

Zasięg: do 8 metrów

Głośność: 105dB

4. Uwagi i środki ostrożności

- Do zasilania czujnika i pilotów używać zawsze baterii zgodnych z podaną specyfikacją.
- Montaż czujnika na wysokości 2-4m pozwala w pełni wykorzystać jego parametry techniczne.
- Należy unikać montowania czujnika w pobliżu urządzeń wytwarzających ciepło i promieniowanie elektromagnetyczne.
- Nie należy montować czujnika tak aby był on w zasięgu źródła jasnego światła, gdyż to może spowodować jego niepoprawne działanie.
- Czyścić urządzenie za pomocą suchej, delikatnej szmatki.
- Nie otwierać urządzenia, gdyż spowoduje to utratę gwarancji. Może to również spowodować pożar lub uszkodzenia mienia osobistego.
- Nie narażaj urządzenia na ekstremalnie niskie i wysokie temperatury.

Niniejszym Shenzhen Bothwinner Plastics Electronics Co., Ltd oświadcza, że urządzenie AG69 jest zgodne z zasadniczymi wymogami oraz innymi stosownymi postanowieniami dyrektywy 1999/5/WE.

IMPORTER: APTEL P.U.H, <http://www.hurtownia.aptel.pl>

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawdopodobna utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielią dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej. W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.

