

specyfikacja UT267B	zakres pomiarowy	dokładność
prąd AC	0mA~20A	$\pm(1.5\%+3)$
napięcie AC	0V~600V	$\pm(1.5\%+3)$
częstotliwość	45Hz~65Hz	$\pm(2\%+3)$
moc czynna	0W~12kW	$\pm(3\%+3)$
moc pozorna	0VA~12kVA	$\pm(3\%+3)$
moc bierna	0VAR~12kVAR	$\pm(3\%+3)$
współczynnik mocy	-1~+1	± 0.03
kąt fazowy	0°~360°	$\pm 1^\circ$
suma wektorów prądowych	0mA~60A	√
test kolejności faz	obróć do przodu, U1-U2-U3 lub I1-I2-I3 rotacja wsteczna, U1-U3-U2 lub I1-I3-I2	√

pozostałe parametry

rodzaj wyświetlacza	graficzny LCD o rozdzielczości 240x160	√
Auto range	automatyczna zmiana zakresów pomiarowych	√
RS-232	interfejs komunikacji szeregowej USB	√
Data storage	zapamiętywanie pomiarów 99 komórek	
LCD backlight	podświetlany wyświetlacz	√
Data hold	zamrożenie wskazania na wyświetlaczu	√
Input impedance for DCV	Impedancja wejściowa $\geq 2M\Omega$	√
Auto power off	automatyczny wyłącznik po ok. 15 minutach (funkcja oszczędzająca baterie)	√
Low battery indication	wskaźnik rozładowanych baterii	√
Sampling rate	odświeżanie pomiarów ok. 0,5 raz/sekundę	√

ogólna charakterystyka

zasilanie	bateryjne 1,5V LR6 x 6szt.
kolor obudowy	czerwony z szarym
waga	550g
wymiary	196mm x 92mm x 54mm
wyposażenie	miernik UT267B x1szt. cęgi pomiarowe x3szt. przewody pomiarowe x3szt. baterie x6szt. walizka x1szt. przewód USB x1szt. manual - instrukcja w j. angielskim 1szt. opakowanie kartonowe x1szt.