

Charakterystyka i zgodność

Detektor CO z sensorem elektrochemicznym (żywołność sensora 10 lat), zasilanie bateryjne 2×AA, sygnał 85 dB, pamięć alarmu, Test/Reset. Zgodność: EN 50291-1:2018 (certyfikat BSI), znak CE. Gwarancja 3 lata.

Bezpieczeństwo użytkowania

- Wykrywa CO. Nie wykrywa dymu ani gazu ziemnego/LPG.
- Nie zaklejać ani nie malować obudowy. Nie używać rozpuszczalników do czyszczenia.
- Objawy narażenia na CO: ból głowy, zawroty, nudności. Przy alarmie postępować jak niżej.

Montaż i lokalizacja (EN 50291-1)

- Sypialnie i pomieszczenia z urządzeniami spalającymi: na ścianie na wysokości oczu lub wg instrukcji; 1,5–3 m od potencjalnego źródła CO.
- Unikać narożników, krat wentylacyjnych, stref skroplin, bezpośrednio nad kuchenką/źródłem pary.
- Możliwa praca wolnostojąca na płaskiej powierzchni. Zapewnić swobodny dopływ powietrza.

Eksploatacja i testy

- Testować co najmniej raz w miesiącu przyciskiem *Test/Reset*.
- Wymiana baterii: 2×1,5 V AA (alkaliczne). Sygnał niskiego poziomu baterii: krótkie „beepy” + LED żółta.
- Urządzenie sygnalizuje koniec okresu eksploatacji po 10 latach od aktywacji.

Alarm i procedura

- Alarm optyczny (LED czerwona) + akustyczny ~85 dB. Natychmiast przewietrzyć, wyłączyć źródła spalania, opuścić pomieszczenie, wezwać serwis kominowy/gazowy; nie wracać przed uznaniem miejsca za bezpieczne.

Warunki pracy i przechowywania

- Praca: –10...+45 °C, wilgotność do 90% RH bez kondensacji.
- Magazyn/transport: –20...+60 °C, 5–95% RH bez kondensacji. Chronić przed zalaniem i pyłem.

Konserwacja

- Odkurzać miękką szczotką, wycierać lekko zwilżoną ściereczką. Nie stosować gazów testowych innych niż zalecane przez producenta.

Ograniczenia i typowe błędy

- Brak detekcji dymu i gazów palnych. Zła lokalizacja (przeciągi, para, łazienki) powoduje opóźnioną detekcję/fałszywe alarmy.

Utylizacja

- Sprzęt elektryczny: oddać do ZSEE/PSZOK. Baterie do selektywnej zbiórki.