

Karta informacyjna produktu

## Przetwornica STEP-DOWN 250W 1,2V-30V 8A XL4016 - Obniżająca Napięcie

|              |                       |
|--------------|-----------------------|
| Kod EAN/GTIN | 5904384716159         |
| Kod produktu | 17287786278           |
| Numer partii | 590438471615926022025 |



# PRZETWORNICA OBNIŻAJĄCA NAPIĘCIE 250W 1,2V-30V 8A XL4016 - STEP-DOWN

# PRZETWORNICA STEP-DOWN XL4016 - 250W

Moduł przetwornicy pozwalający na precyzyjne obniżenie napięcia wejściowego do 1,2V-30V.

Do monitorowania parametrów na wyjściu przetwornicy polecamy moduły woltomierza i amperomierza.

## DANE TECHNICZNE

- napięcie wejściowe 4-30V DC
- konektory ARK IN - OUT

- płynna regulacja napięcia potencjometrem wieloobrotowym: 10K Ohm
- napięcie wyjściowe 1,25V - 30V DC
- maksymalna moc 250W
- temperatura pracy modułu 65°C przy dużym obciążeniu zaleca się chłodzenie aktywne
- maksymalny prąd 8A
- temperatura pracy -40 do 85°C
- częstotliwość przełączania: 180 KHz
- wymiary 60mm x 42mm x 27mm

## DODATKOWA INFORMACJA

Przetwornica posiada do regulacji precyzyjny potencjometr wieloobrotowy, który nie działa na pełnej skali regulacji lecz jedynie w pewnym fragmencie. Jeśli przetwornica nie reaguje na kręcenie potencjometrem, proszę kręcić nim do wyczucia lekkiego oporu mechanicznego w jedną lub drugą stronę.

## W ZESTAWIE

- Przetwornica obniżająca napięcie 250W 1,2V-30V 8A - XL4016 - STEP-DOWN - 1szt.

