

Detektor tlenku węgla

INSTRUKCJA OBSŁUGI



Lista pakowania:
Detektor tlenku węgla 3 w 1 * 1;
Polskie Instrukcje * 1;
Pudełko upominkowe * 1;

Specyfikacja Techniczna.

Nazwa produktu: Detektor tlenku węgla
Napięcie robocze: AC 90~240V
Prąd w trybie gotowości: < 350uA
Prąd alarmowy: 150mA
Zakres pomiaru gazu CO: 0~999ppm
Norma alarmowa (norma UL 2034):
≥70±5 ppm, alarm w ciągu 60~240 minut;
≥150±5 ppm, alarm w ciągu 10~50 minut;
≥400±10 ppm, alarm w ciągu 4~15 minut;
Zakres pomiaru temp: 1~211°F (±17.5°F)
Zakres wilgotności względnej: 0~99% RH (±3%)
Środowisko użytkowania:
Temperatura: -10°C~55°C
Wilgotność względna: < 95% (bez kondensacji)
Metoda alarmu: Alarm dźwiękowy i świetlny,
Towarzyszący wyświetlacz LCD,
Głośność alarmu: > 85dB (w promieniu 1 metra)
Czujnik: Czujniki elektrochemiczne

Wymiar produktu: 10*7,7*6cm
Waga produktu: 100g
Rozmiar opakowania: 11,7*6,7*6,7cm
Waga opakowania: 130g

Funkcje i wskaźniki.



Metoda instalacji (zalecana).

1. Zwykle czujnik powinien być zainstalowany w sypialni, salonie, puszcze i innych miejscach, w których ludzie przebywają przez długi czas, zaleca się instalację w sypialni, korytarzu, piwnicy, samochodzie i salonie.
2. Jeśli czujnik jest zamontowany na ścianie, jego wysokość powinna znajdować się powyżej wysokości drzwi lub okna, ale co najmniej 150 mm od sufitu.

3. Jeśli czujnik jest zamontowany na suficie, jego wysokość powinna wynosić co najmniej 150 mm powyżej wysokości drzwi lub okna.

4. Jeśli w pomieszczeniu znajduje się przegroda, detektor powinien znajdować się w odległości co najmniej 1 m do 3 m od potencjalnego źródła gazu.

Czujnik nie powinien być instalowany w następujących miejscach.

- Na zewnątrz budynku;
- W szafce lub pod szafką;
- W mokrym lub wilgotnym miejscu;
- Bezpośrednio nad zlewem lub przyborami kuchennymi;
- Wentylatory wyciągowe lub otwory wentylacyjne;
- W miejscach, w których może gromadzić się brud lub kurz, blokując czujnik i uniemożliwiając jego działanie;
- Znajduje się w miejscu, w którym temperatura może spaść poniżej 0 °C lub wzrosnąć powyżej 55 °C;
- W miejscu, w którym może zostać łatwo uderzony, uszkodzony lub przypadkowo przeniesiony;

Instrukcje użytkowania.

1. Podłącz wtyczkę zasilania detektora do gniazda (AC 90~240V).
Gdy alarm jest włączony, rozlega się dźwięk alarmu, a wszystkie kontrolki migają trzykrotnie. Ekran zaświeci się i wyświetli 8888 oraz wszystkie zarezerwowane ikony.
W tym momencie czujnik nie ma funkcji wykrywania.
Rozgrzej urządzenie do 3 minut, na ekranie pojawi się odczyt sekund w czasie rzeczywistym i urządzenie przejdzie w stan wykrywania hibernacji.
Po 180 sekundach czujnik przechodzi w normalny stan monitorowania.
Alarm wyświetla 0ppm oraz aktualną temperaturę i wilgotność w czasie rzeczywistym podczas normalnego wykrywania.

2. Alarm.
Gdy stężenie tlenku węgla osiągnie wartość stężenia alarmowego (powyżej 400 ppm, alarm po 4 ~ 15 minutach), dźwięk alarmu rozlegnie się cztery razy w ciągu jednej minuty, a czerwona lampka wskaźnika zacznie migać.

Normalny alarm jest ponownie aktywowany w ciągu 6 minut po wyciszeniu działania.

3. Usterka.
W przypadku awarii alarmu żółte światło miga raz na 30 sekund, a na ekranie wyświetlany jest komunikat Err dripping 2 razy w tym samym czasie.

4. Szczytowy rekord.
Pamięć wartości alarmowych i kasowanie rekordów.
Funkcja: Po zatrzymaniu alarmu naciśnij przycisk testu po raz pierwszy, aby wyświetlić ostatnią najwyższą wartość alarmu, i naciśnij przycisk testu po raz drugi, aby wyczyścić zapis alarmu.

5. Lampki kontrolne.
Trzy kontrolki: żółta, czerwona, zielona.
Odpowiadające kolejno: usterce, alarmowi, zasilaniu.

Konserwacja detektora.

1. Podczas użytkowania wystarczy często czyścić obudowę czujnika, aby upewnić się, że małe otwory z przodu czujnika nie są zatkane brudem lub kurzem.

2. Aby wyczyścić obudowę czujki, należy przetrzeć ją czystą szmatką o miękkim włosiu lub suchą, niestrzępiącą się szmatką; nie należy używać detergentów, wybielaczy ani wybielaczy!

3. Czujnik należy chronić przed deszczem i wilgocią oraz przed upuszczeniem.

4. Nie stukaj, nie otwieraj ani nie modyfikuj czujnika, ponieważ może to spowodować jego uszkodzenie.

5. Zakrycie czujnika, niewłaściwe użytkowanie lub nieprawidłowa konserwacja mogą zmniejszyć lub utracić zdolność wykrywania.

Uwaga:

1. Ten produkt zawiera precyzyjne komponenty. Nie wolno go gwałtownie uderzać ani bić podczas transportu lub instalacji. W przeciwnym razie czujnik może nie działać.
2. Produkt należy przechowywać z dala od wody i żrących płynów.
3. Nie używaj ani nie przechowuj tego produktu w środowisku o temperaturze powyżej 60 °C.

Gwarancje:

Zapewniamy 2 lata gwarancji.
Jeśli masz jakiegokolwiek pytania podczas korzystania z tego detektora tlenku węgla 3w1, możesz skontaktować się z naszym działem obsługi klienta lub pytaniami i odpowiedziami, odpowiemy w ciągu 12 godzin.