



AC-160-C

Bezprzewodowy wielofunkcyjny moduł przekaźnikowy

Bezprzewodowy, wielofunkcyjny przekaźnik mocy jest elementem systemu JABLOTRON 100+. Przekaźnik, przypisany do centrali alarmowej, kopiuje wybrane wyjścia PG.

○ [Declaration of conformity - AC-160-C \(PDF 320,72 kB\)](#)

Opis

Przekaźnik można także zamontować jako niezależne urządzenie, odpowiadające na aktywację jednokierunkowych czujek bezprzewodowych serii JA-15x. W takim przypadku przekaźnik uruchomi się zależnie od trybu wybranego dla danej czujki (5 możliwych trybów: kopia, impuls, zmiana stanu, wyłączenie i blokada). Zapewnia przekaźnik przełączania z galwaniczną separacją bezpieczeństwa do przełączania obciążeń 230 V/16 A. Zajmuje jedną pozycję w systemie.

Parametry techniczne

Zasilanie	100-230 V, 50-60 Hz
Wewnętrzne zużycie mocy 230 V AC (min./maks.)	0,2 W/0,7 W
Częstotliwość robocza	868,1 MHz, protokół Jablotron
Antena	Wewnętrzna
Obciążenie styku - klasa ochronności II	Maks. napięcie włączenia 250 V AC Rezystancja obciążenia ($\cos\phi=1$) maks. 16 A Obciążenie impedancyjne, pojemnościowe ($\cos\phi=0,4$) maks. 8 A Oświetlenie halogenowe maks. 1000 W Maksymalna moc włączeniowa DC 0,5 W
Średnica podłączonych przewodów	maks. 2 x 1,5 mm ² ; maks. 1 x 2,5 mm ²
Stopień ochrony	IP20
Wymiary	49 x 49 x 26 mm
Zakres temperatur pracy	-10 °C do + 40 °C, wilg. wzgl. 75% bez kondensacji
Zgodność z	ETSI EN 300 220-1, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1
Warunki robocze	ERC REC 70-03

