

Latarka Taktyczna 3-Kolorowa



Instrukcja Obsługi

Specyfikacja

Źródło światła	Luminus SST40+●CREE XPE+●CREE XPE
Materiał	Aluminium
Wymiary	146,5×40×28mm
Waga	157g (bez baterii)
Rodzaj baterii	1×Li-ion 3.7V 18650
Pojemność baterii	2000mAh
Prąd ładowania	5V 1A
Czas ładowania	ok. 2,5 godz.
Port ładowania	USB-C
Wodoodporność	IP66
Odporność na upadek	1 m

Barwa	Biała (Luminus SST40)			Czerwona (CREE XPE)			Zielona (CREE XPE)		
Tryb	Mocny	Średni	Słaby	Mocny	Średni	Słaby	Mocny	Średni	Słaby
Strumień	1500Lm	800Lm	140Lm	150Lm	35Lm	18Lm	100Lm	55Lm	10Lm
Czas pracy	1h	1.5h	6h	2h	8.5h	22h	4h	8h	48h
Zasięg	480m	230m	120m	200m	110m	50m	150m	100m	40m

Detail Description



Instrukcja Użytkowania

Przełącznik taktyczny

Przytrzymaj aby włączyć latarkę, zwolnij przycisk aby wyłączyć.

Pełne naciśnięcie włączy na stałe latarkę. Naciśnij ponownie przycisk aby wyłączyć latarkę.

Przycisk funkcyjny

Przycisk funkcyjny w kształcie trójkąta służy do zmiany jasności (trybu pracy) i włączania funkcji stroboskopu.

Aby włączyć stroboskop należy nacisnąć i przytrzymać przycisk funkcyjny przez 0,5s.

Kiedy latarka jest włączona, pojedyncze naciśnięcie przycisku funkcyjnego służy do przełączania między trybami (mocny - średni - słaby).



Przełącznik zmiany koloru światła

Gdy latarka jest włączona, obracaj przełącznik aby wybrać barwę światła (G) - Światło zielone - (W) Światło białe (R) - Światło czerwone

Wskaźnik naładowania baterii



Wskaźnik naładowania baterii jest zawsze aktywny, gdy latarka jest włączona.



Instrukcja ładowania



Przekręć nakrętkę przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby odkryć port USB-C

Port ładowania



Podczas ładowania, diody świecą pulsacyjnie. Po pełnym naładowaniu, wszystkie 4 diody świecą światłem ciągłym.

Metalowy klips

Latarka jest wyposażona w metalowy klips, który umożliwia zaczepienie latarki np. do paska.



Poziom ochrony przed wodą: IP66



Użytkowanie i konserwacja

- Latarka naładowana w 80-90% jest gotowa do użycia lecz zaleca się naładowanie w 100% przed rozpoczęciem użytkowania. Po pełnym naładowaniu należy odłączyć przewód zasilający USB. Nie należy doprowadzać do całkowitego rozładowania.
- Nie demontuj części uszczelniających, ponieważ spowoduje to utratę gwarancji i może doprowadzić do uszkodzenia latarki.
- Należy używać akumulatorów wysokiej jakości. Jeśli latarka jest nie używana przez dłuższy czas, należy wyjąć akumulator.

Uwaga!

- Ta latarka jest urządzeniem oświetlającym o dużej intensywności, które może spowodować uszkodzenie oczu użytkownika lub innych osób. Unikaj świecenia latarką bezpośrednio w oczy.
- Ta latarka gromadzi dużo ciepła, gdy jest używana przez dłuższy czas, co powoduje wysoką temperaturę obudowy latarki. Zwróć uwagę na bezpieczne użytkowanie, aby uniknąć poparzenia.
- Produkt ten należy trzymać w miejscu trudno dostępnym dla dzieci.