

BCS-B-PTHOME(2.0)

Indeks: **12082** GTIN13/EAN13: 5904890712478

URL: <https://bcs.pl/pl/bcs-home/3944-bcs-b-pthome20-5904890712478.html>



- Kamera domowa IP 3Mpx
- Przetwornik 1/3"CMOS
- Obiektyw 4mm
- Detekcja ruchu, detekcja audio
- Detekcja człowieka i auto-tracking
- Wbudowany głośnik i mikrofon
- Dwukierunkowa komunikacja audio
- IR 10m
- Gniazdo karty Micro SD do 256GB
- Komunikacja Wi-fi i łatwa konfiguracja
- Zdalny dostęp przez aplikację BCS Basic 2.0



BCS-B-PTHOME(2.0)

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia	BCS-B-PTHOME(2.0)
Linia produktowa	BCS BASIC
Nagrywanie w chmurze BCS	Tak
Typ kamery	HOME
Rozdzielczość	3 Mpx
Przetwornik	1/3" CMOS
System skanowania	Progressive Scan
Piksele	2304(H)×1296(V)
Obiektyw	stały
Ogniskowa	4 mm
Apertura	F 2.0
Focus	Stały
Iris	Stały
Kąt widzenia	H: 78.2° V: 41.8° D: 84.4°
Czułość kamery	0.02Lux(Color,F2.0,AGC) 0Lux(IR)
Stosunek S/N	52dB
Balans bieli	(AWB) Auto / manual
WDR	DWDR
Migawka	Auto / manual 1/4~1/100000s
Redukcja szumów	2D/3D DNR
Defog	Digital
Obrót obrazu	Flip 180°
Ilość strumieni	2
Rozdzielczości	3M(2304×1296) / 2M(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(720×576) / 640×360 / 2CIF(704×288) / CIF(352×288)
Strumień główny	2304×1296@25fps 1920×1080@25/30fps 1280×720@25/30fps
Strumień drugi	640×360@25fps 704×288@25fps 352×288@25fps
Bitrate	128~6144kbps
Kompresja wideo	H.265 / H.265+ / H.264
Dzień/noc	ICR mechaniczny filtr podczerwieni
Rodzaj oświetlacza	IR LED
Zasięg IR	10m
Mikrofon	Tak
Głośnik	Tak
Kompresja audio	G.711A / G.711U
Gniazdo karty pamięci	microSD 256GB
Dodatkowe interfejsy	microUSB
Obsługa	Mobile App(iOS, android)
Detekcja ruchu	Tak
Wi-Fi	802.11b/g/n 2.4GHz
Protokoły	IPv4, TCP, UDP, DHCP, RTSP, DNS, DDNS, NTP, HTTP
Rodzaj zasilania	5V DC 1.5A

Kolor obudowy	Biały
Warunki pracy	-10°C~+55°C max 95% RH
Wymiary	Ø80×120mm
Waga	0.18 kg
Prędkość PAN	17°/s ~ 50°/s (50°/s preset)
Prędkość TILT	17°/s ~ 50°/s (50°/s preset)
Zakres PAN	0°~340°
Zakres TILT	-5°~55°
Auto tracking	Tak
Funkcje automatyki	20 presetów
Ai - Wbudowane funkcje inteligentne	Detekcja człowieka redukuje fałszywe alarmy