

## Czujnik ruchu 360 st. IP20, 2000W, ultra płaski - 2,5cm

Marka: Orno | Symbol: OR-CR-241 | Ean: 5901752485082

**ORNO**

### OPIS PRODUKTU

Ultra płaski czujnik, służy do automatycznego sterowania oświetleniem lub innymi urządzeniami elektrycznymi. Potencjometry do regulacji: czasu świecenia i czułości natężenia światła. Czujnik współpracuje z oświetleniem LED-owym.

## DANE TECHNICZNE

## Informacje ogólne:

|                                    |                                           |
|------------------------------------|-------------------------------------------|
| Max. obciążenie:                   | 2000                                      |
| Stopień ochrony (IP):              | 20                                        |
| Max. Obciążenie dla źródła LED:    | 500 W                                     |
| Wyjście przekaźnikowe:             | Tak                                       |
| Napięcie zasilania:                | 230V~, 50Hz                               |
| Czujnik obecności:                 | Nie                                       |
| Kolor:                             | biały                                     |
| Montaż:                            | natynkowy                                 |
| Wymiary czujnika - szerokość (mm): | Ø115 mm                                   |
| Wymiary czujnika - wysokość (mm):  | Ø115 mm                                   |
| Wymiary czujnika - głębokość (mm): | 24.3 mm                                   |
| Kąt widzenia:                      | 360°                                      |
| Typ czujnika:                      | podczerwień                               |
| Zasięg detekcji:                   | Ø6m m                                     |
| Regulacja natężenia światła LUX:   | Tak                                       |
| Zasięg regulacji światła LUX:      | <3–2000lux                                |
| Regulacja czasu świecenia TIME:    | Tak                                       |
| Zakres regulacji TIME:             | min.: 10 sek. ± 3 sek., max.: 15min.±2min |
| Regulacja zasięgu detekcji SENS:   | Nie                                       |



