

Plafon LED z czujnikiem PIR SENSO PL SED10/230K401 PL SED 15/230K401

Działanie :

- aktywacja zmierzchowym czujnikiem oświetlenia
- włączenie światła czujnikiem PIR (pasywny czujnik reagujący na ciepło człowieka)
- wyłączenie po 35 sekundach od ustania ruchu

Zastosowanie :

Lampa wyłącznie do użytku w obszarach ruchu i korytarzy wewnątrz budynków (klatki schodowe, ciągi komunikacyjne, wejścia do budynków, korytarze, piwnice, pomieszczenia gospodarcze, szatnie, toalety)

zgodnie z Rozporządzeniem Komisji UE z 01.10.2019 2019/2020 załącznik II p.2 dotyczące zastosowań, w których normy oświetleniowe dopuszczają CRI<80)

Montaż :

1. Wyłączyć napięcie zasilające oprawę (wszystkie prace wykonywać przy WYŁĄCZONYM napięciu)
2. Przewód zasilający doprowadzić od tyłu lampy i podłączyć do złącza elektrycznego
3. Oprawę można instalować na dwa sposoby : (1) jeden kołek lub (2) dwa kołki montażowe
4. Ustawić regulację czujnika zmierzchowego (>7lx / czujnik wyłączony / < 1lx)
5. Zatrzasnąć klosz oprawy
6. Włączyć napięcie zasilające oprawę

Konserwacja :

1. Wyłączyć napięcie zasilające oprawę
2. Oprawę oraz klosz wyczyścić suchą szmatką
3. Lampy nie zanurzać w wodzie - zalanie oprawy grozi porażeniem prądem elektrycznym lub uszkodzeniem elementów elektronicznych
4. Włączyć napięcie zasilające oprawę

UWAGA :

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej D

Źródło światła zastosowane w tej oprawie oświetleniowej powinno być wymieniane wyłącznie przez producenta lub jego przedstawiciela serwisowego, lub podobnie wykwalifikowaną osobę.

Nigdy nie należy dokonywać samodzielnych napraw i przeróbek, a w przypadku wątpliwości skontaktować się z działem technicznym firmy Leding.eu sp. z o.o. tel +48 52 522 22 38

LEDING.EU SP. Z O.O. ul. Kijowska 44 85-703 Bydgoszcz www.leding.eu

LEDing
TECHNOLOGIA JASNEJ PRZYSZŁOŚCI

