

**Nazwa**

RADIOWY NADAJNIK KLAWISZOWY 2-KANAŁOWY

**Symbol**

RNK-02

**Opis**

Radiowe nadajniki klawiszowe RNK-02 i RNK-04 są elementami służącymi do wysyłania sygnałów sterujących (załącz/wyłącz, ściemnianie/rozjaśnianie, podnoszenie/opuszczanie rolet okiennych, funkcje czasowe), kierowanych do odbiorników systemu EXTA FREE. Nadajniki mają formę tradycyjnego łącznika instalacyjnego. Poprzez swoje niewielkie rozmiary, niewielką wagę i elegancką formę, mogą być umieszczane na dowolnej powierzchni (także szkło, drewno, itp) oraz w dowolnej lokalizacji pomieszczenia.

**Cechy funkcjonalne produktu:**

- nadajnik radiowy 1-klawiszowy,
- zdalne sterowanie odbiornikami systemu EXTA FREE,
- możliwość niezależnego sterowania dwoma odbiornikami,
- duży zasięg działania (do 250 m),
- zasilanie bateryjne,
- łatwa instalacja i montaż w dowolnym miejscu za pomocą taśmy dwustronnej lub wkrętów,
- sygnalizacja optyczna wysyłania informacji oraz stanu baterii,
- możliwość jednoczesnego załączenia/wyłączenia dowolnej ilości odbiorników systemu EXTA FREE,
- możliwość zwiększenia zasięgu działania poprzez zastosowanie retransmitera RTN-01.

UWAGA! Podany zasięg działania dotyczy przestrzeni otwartej, czyli warunków idealnych, bez przeszkód. Jeżeli pomiędzy nadajnikiem a odbiornikiem znajdują się przeszkody, należy przewidzieć zmniejszenie zasięgu działania odpowiednio dla: cegła od 10 do 40%, drewna i gipsu od 5 do 20%, betonu zbrojonego od 40 do 80%, metalu od 90 do 100%, szkła od 10 do 20%. Negatywny wpływ na zasięg działania mają też napowietrzne i podziemne linie energetyczne dużej mocy oraz nadajniki telefonii komórkowej umieszczone w bliskiej odległości urządzeń.

**DANE HANDLOWE (RNK-02)**

Wymiary	90x80x11,5 mm
Opakowanie zbiorcze	4 [szt.]
Waga	38 g

**DANE TECHNICZNE (RNK-02)**

Znamionowe napięcie zasilania nadajnika	3 V DC
Typ baterii nadajnika	CR2032
Częstotliwość	868 MHz
Kodowanie	transmisja z adresacją
Ilość kanałów nadajnika	2
Zasięg działania nadajnika	250 m
Stopień ochrony nadajnika	IP20
Kategoria użytkownika	AC1

**RNK-02 Nadajnik ...****Dokumentacja**

- [rnk02 instrukcja.pdf](#)

**Deklaracja Zgodności**

- [Deklaracja Zgodności PL](#)

**Współpracuje z:****ODBIORNIKI**

- [RADIOWY ODBIORNIK DOPUSZKOWY 1-KANAŁOWY ROP-01](#)
- [RADIOWY ODBIORNIK DOPUSZKOWY 2-KANAŁOWY ROP-02](#)
- [RADIOWY ŚCIEMNIACZ DOPUSZKOWY 1-KANAŁOWY RDP-01](#)
- [STEROWNIK ROLET DOPUSZKOWY SRP-02](#)
- [STEROWNIK LINII CENTRALNYCH \(STEROWNIK ROLET DOPUSZKOWY CENTRALNY\) TYP: SRP-03](#)
- [RADIOWY ODBIORNIK MODUŁOWY 1-KANAŁOWY ROM-01](#)
- [RADIOWY ODBIORNIK MODUŁOWY 2-KANAŁOWY ROM-10](#)
- [RADIOWY WYŁĄCZNIK OŚWIETLENIOWY RWL-01](#)
- [RADIOWY ODBIORNIK BRAMOWY ROB-01/12-24V](#)

**GNIAZDA ZDALNIE STEROWANE**

- [GNIAZDO ZDALNIE STEROWANE RWG-01](#)

**AKCESORIA**

- [RETRANSMITER RTN-01](#)

**Seria:**

- Urządzenia firmy ZAMEL cechowane tym znakiem mogą współpracować ze sobą.



- [EXTA FREE - Bezprzewodowy system sterowania](#)
- [Znajdź dystrybutora](#)

- ZAMEL Sp. z o.o.  
ul. Zielona 27, 43-200 Pszczyna, Poland  
tel. +48 (32) 210 4665; fax: +48 (32) 210 80 04  
NIP: 638-000-06-69; REGON: 003495338; VAT ID No.  
PL6380000669
- ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU
- ING O/Pszczyna: 47 1050 1315 1000 0001 0144 6367  
Kapitał zakładowy: 500 000,00 PLN  
KRS: 0000384737 Wydz. VIII Gospodarczy KRS Sądu Rejonowego w  
Katowicach  
e-mail: [marketing@zamel.pl](mailto:marketing@zamel.pl)  
[www.zamelcet.com](http://www.zamelcet.com)
- POLITYKA PRYWATNOŚCI