



Parametry

Produkt	Smart Switch 1CH
Input	AC 90-250V 50/60Hz
Maxload	10A/16A
Material	ABS V0
Rozmiar	40*40*20mm


Instrukc ja

- 1 Otwórz "TUYA Smart" APP lub "Smart Life" APP.
- 2 Utwórz TUYA Smart account.
- 3 Jeżeli masz już Tuya Smart Account, zaloguj się.




4 Uruchamianie

Zasada działania ON/OFF : podłączone urządzenia działa/nie działa przez włączanie/wyłączanie przewodu pod napięciem.




****Uwaga: Smart Breaker musi być zasilany przez podłączenie przewodów N i L do normalnego użytkownika.**

6. Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez około 7 sekund, aż zielona dioda LED zacznie szybko migać.
- 5.1. Wejść do aplikacji, dotknij „+” w górnym białym rogu aby wejść na stronę połączenia sieciowego.
- 5.2. Istnieje dwie metody połączenia sieciowego (tryb normalny i tryb AP). Tryb normalny jest domyślny. Użytkownicy mogą dotknąć prawy górny rogu, aby przełączyć metodę połączenia na tryb AP.
- 5.3. Upewnij się, że wskaźnik urządzenia zaczyna migać (2 razy na sekundę), dotknij aby przejść do następnego kroku.
- 5.4. Jeśli kontrola nie miga szybko, stuknij „jak ustawić” aby wyświetlić menu „kontrola”, aby wyświetlić procesy operacyjne.




5

- 5.5. Wprowadź WiFi hasło .
- 5.6. Nazwij swoje urządzenie .
- 5.7. Urządzenie jest online.
- 5.8. Jak dodać do aplikacji mobilnej pokazano poniżej:




6 Instrukcja obsługi funkcji Bluetooth

Jeśli korzystasz z produktu Bluetooth, najpierw włącz urządzenie. Następnie, włącz Bluetooth w telefonie komórkowym i otwórz aplikację. Zostaną wyświetlone urządzenia Bluetooth gotowe do parowania.




7 Ręcznie dodaj urządzenia Zigbee

- 7.1. Przed dodaniem urządzeń ZigBee należy dodać bramę. Aby dodać bramę, stuknij Dodaj urządzenie. Na wyświetlonej stronie dotknij Gateway w okienku nawigacji po lewej stronie i wybierz bramę.
- 7.2. Włącz bramę i użyj kabla sieciowego, aby połączyć ją z routerem.
- 7.3. Upewnij się, że Twoja telefon komórkowy i bramka są w tej samej sieci. Telefon komórkowy musi być połączony do sieci Wi-Fi 2,4 GHz.




7.4. Aby dodać urządzenie Zigbee podłączone do bramki, przejdź do **Gateway** i dotknij **Dodaj urządzenie**. Pozostałe kroki do dodania urządzenia Zigbee są takie same, jak dodawanie urządzeń Wi-Fi i urządzeń Bluetooth.



- 7.5. Najnowsza wersja obsługuje automatyczne wykrywanie pobliskiego Zigbee urządzeń, co pozwala na jednoczesne dodanie wielu urządzeń do bramki.

UWAGA !!!

Jeśli do urządzenia nie jest podłączony zewnętrzny włącznik/wyłącznik, należy połączyć ze sobą wejścia S1 oraz S2



10