

SPECYFIKACJA:

Temperatura barwowa (CCT): 6000K (zimna biel)

Strumień świetlny: 1000-2000 lm

Efektywność świetlna: 1200 lm/W

Możliwość ściemniania: Tak

Rodzaj źródła światła: 30W LED + 20 COB żółte
+ 8 COB czerwone

Czas działania: 4-6 godzin

Typ baterii: 1× 26650

Ładowanie: USB-C (standardowa ładowarka 5V/2A)

Wodoodporność: IPX4

Materiał: Stop aluminium

Waga: 203g (w zależności od rodzaju baterii)

Wymiary: 170 mm × 42 mm

Zoom: Tak

Przełącznik: Przycisk główny, przycisk COB

Zasięg światła: 800-1000 m

Żywotność diod LED: Ponad 100 000 godzin

UWAGA!!! Nie kieruj strumienia światła bezpośrednio
w oczy aby uniknąć uszkodzenia wzroku.

Nie wystawiaj akumulatora na działanie ognia ani wysokiej
temperatury.

Nie rozbiegaj, nie przebijaj ani nie zginiataj akumulatora.
Unikaj kontaktu z substancjami chemicznymi i wodą.



TRYBY ŚWIECENIA:

Główne światło (prawy przycisk):

- 1 naciśnięcie - Mocne światło
- 2 naciśnięcie - Średnie światło
- 3 naciśnięcie - Słabe światło
- 4 naciśnięcie - SOS
- 5 naciśnięcie - Szybkie miganie
- 6 naciśnięcie – Wyłączenie lampy

COB (boczne światło, lewy przycisk):

- 1 naciśnięcie - Żółte mocne światło
- 2 naciśnięcie - Żółte słabe światło
- 3 naciśnięcie - Czerwone światło
- 4 naciśnięcie - Czerwone migające światło
- 5 naciśnięcie – Wyłączenie lampy


UŻYTKOWANIE:

Latarka posiada dwa przyciski umieszczone na środku obudowy, służące do włączania i wyłączania strumienia światła.

Prawy przycisk uruchamia główny strumień światła, natomiast lewy aktywuje lampę COB o słabszym natężeniu, przeznaczoną głównie do oświetlania przestrzeni wewnętrznych. Dokładny opis trybów znajduje się wyżej. Po użyciu zaleca się zablokowanie latarki, aby uniknąć jej przypadkowego włączenia. Ładowanie odbywa się za pomocą standardowej ładowarki do telefonu (5V/2A) poprzez kabel USB typu C. Poziom naładowania akumulatora wyświetlany jest na ekranie.

Regulacja skupienia światła (zoom) umożliwia dostosowanie szerokości wiązki do aktualnych potrzeb. Latarka posiada funkcję powerbanku – umożliwia ładowanie innych urządzeń za pomocą portu USB-A. W tym celu należy zdjąć gumową osłonę i podłączyć dołączony do zestawu kabel USB, wkładając jego dłuższą końcówkę do portu USB-A w latarkę.

Porty USB



USB-A port (Power bank)

- służy do ładowania innych urządzeń (np. telefonu) energią z latarki

USB-C port

- służy do ładowania latarki