

BLOW

WATOMIERZ CYFROWY

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

USTAWIANIE KOSZTÓW

1. Naciśnij przez 5 sekund przycisk COST w czasie wyświetlania bieżącego napięcia, natężenia lub aktualnie pobieranej mocy
2. Naciśnij przycisk MODE – gdy pierwsze pole zacznie migać ustaw pożądaną wartość za pomocą przycisków UP/DOWN
3. Przejdź do kolejnych pól naciskając ponownie przycisk MODE i powtarzając czynność z pkt.2

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Źródło zasilania: 230V / 50Hz
 Maksymalne obciążenie: 16A, 3600W
 Zakres pomiaru napięcia: 150-240V AC (+/- 1%)
 Zakres pomiaru natężenia: 0,01-16A (+/- 1% lub +/- 0,01A)
 Zakres pomiaru mocy: 0,20-4416W (+/- 1% lub +/- 0,2W)
 Zakres pomiaru częstotliwości: 45-65Hz
 Minimalne wyświetlane całkowite zużycie: 0,01 KWH
 Zakres pomiaru energii: 0,00-9999,99KWH
 Zakres kosztów: 0,00-9999
 Zużycie energii: <0,5W



Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych. Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi. Zużyty sprzęt elektryczny, czyli tak zwane "elektrośmieci", to odpady które zawierają substancje szkodliwe dla ludzi, zwierząt i środowiska. Substancje te mogą na przykład zanieczyszczać glebę, wodę lub powietrze. Mogą prowadzić do licznych dolegliwości zdrowotnych. Zaburzenia wzroku, słuchu i mowy to tylko niektóre z nich. Często prowadzą do uszkodzenia nerek, wątroby i serca, do tego deformują kości, wywołują choroby skóry i liczne schorzenia układu krążenia. Szkoda także na układ nerwowy i rozrodczy. Mogą mieć wpływ na zmiany nowotworowe. Dostanie się tego typu substancji do gleby bądź wód gruntowych może na przykład grozić ich skażeniem, co w konsekwencji może mieć negatywny wpływ na produkty rolne rosnące na tych glebach (spożycie takich produktów może negatywnie wpływać na zdrowie).

DEKLARACJA ZGODNOŚCI (skrótowa)

Producent: PROLECH SP. Z O.O., STARY PUZNÓW 58 B, 08-400 GARWOLIN, POLSKA

Nazwa wyrobu: Licznik energii / Watomierz cyfrowy
 Marka: BLOW | Kod produktu: 72-022#

Producent deklaruje, że wyrób: Licznik energii / Watomierz cyfrowy, marka: BLOW, kod produktu 72-022# jest zgodny z wymaganiami określonymi w dyrektywach 2014/30/UE, 2014/35/UE, 2011/65/UE.

Pełna deklaracja zgodności jest dostępna do pobrania ze strony internetowej www.prolech.com.pl

UWAGA !!!

- Przed podłączeniem licznika energii do prądu zapoznaj się z instrukcją
- Urządzenie może być użytkowane tylko w sieci 230VAC, 50Hz przy obciążeniu nie większym niż 16A, 3600W.
- Nie wolno podłączać dwóch lub większej ilości urządzeń jedno przez drugie

PRZYCISKI FUNKCYJNE

1. RESET: Wyczyść wszystkie dane w pamięci, w tym bieżący czas i wszystkie programy.
2. UP: Przycisk funkcyjny
3. DOWN: Przycisk funkcyjny
4. COST: Ustaw aktualny czas, cenę, programy cenowe w połączeniu z przyciskami UP/DOWN.
5. MODE: Przełączanie wyświetlania pomiędzy trybami

GŁÓWNE CECHY

- Wyświetlanie czasu pracy
- Wyświetlanie napięcia
- Wyświetlanie prądu
- Wyświetlanie mocy
- Wyświetlaj i kumuluj łączną całkowitą ilość energii
- Wyświetlanie częstotliwość
- Wyświetl współczynnik mocy.
- Cena podlegająca regulacji / kWh

BATERIA

Urządzenie ma wbudowany akumulator wielokrotnego ładowania.

WYŚWIELANIE

Wcisnąc przycisk MODE przełączasz urządzenie w następujące tryby:
 W → kWh → V → A → W(min) → W(max) → COST
 ↑-----↓

KASOWANIE USTAWIEN

Wciśnij i przytrzymaj przycisk RESET przez 5 sekund – kasowanie bieżących ustawień (zużycia energii, kosztów zużycia, ceny jednostki energii) KWH, PRICE, COST/KWH

PROLECH Sp. z o.o., Stary Puznów 58B, 08-400 Garwolin, Polska

www.blow.pl



HQ
HIGH
QUALITY

