

Latarka Czołowa



Wskaźnik zasilania

Wskaźnik zasilania

1) Wskaźnik zasilania jest zawsze aktywny, wtedy gdy latarka jest włączona, lub włączony jest sensor.

2) Gdy latarka jest wyłączona, naciśnij i przytrzymaj przez ok. 3s przycisk na tylnej pokrywie, aby sprawdzić stan akumulatorów.

Funkcja Powerbank

Latarka posiada funkcję ładowania innych urządzeń mobilnych. W celu naładowania innego urządzenia, należy podłączyć kabel USB do gniazda oznaczonego jako „Wyjście”.

Kontrolowanie światła czerwonego

Gdy latarka jest włączona/wyłączona, światło czerwone z tyłu jest włączone/wyłączone. Gdy światło czerwone jest włączone, naciśnij przycisk dotykowy, aby włączyć tryb pulsacyjny



Przynacisk dotykowy
Światło czerwone

INSTRUKCJA WYBORU TRYBU

Przynacisk wyboru trybu

Krótkie naciśnięcie przycisku wyboru trybu pozwala na wybranie jednego z 6 trybów pracy latarki.

Naciśnij 1: Światło białe (słabe)

Naciśnij 2: Światło białe (średnie)

Naciśnij 3: Światło białe (mocne)

Naciśnij 4: Światło białe (pulsacyjne)

Naciśnij 5: Światło czerwone (mocne)

Naciśnij 6: Światło czerwone (pulsacyjne)

Przytrzymaj przycisk aby wyłączyć latarkę

Sensor Ruchu

Aby włączyć tryb sensora ruchu, należy nacisnąć przycisk sensora - niebieska dioda sygnalizuje aktywny tryb sensora ruchu. Aby włączyć/wyłączyć latarkę poruszaj ręką przed sensorem.



INSTRUKCJA ŁADOWANIA

Krok 1	Podłącz kabel USB do gniazda ładowania USB-C znajdującego się na spodzie komory akumulatora.
Krok 2	Podczas ładowania czerwone diody świecą przemiennie.
Krok 3	Po zakończonym ładowaniu, wszystkie diody świecą światłem ciągłym.



SPECYFIKACJA

Źródło światła	Luminus SST40 10W	Zasilanie	2x 18650 Li-ion 2000mAh (Latarka działa również przy zasilaniu 1 szt. akumulatora)
Odporność na upadek	1m		
Wodoodporność	IP44	Czas ładowania	ok. 4 godz.
Waga	159g (bez baterii)	Prąd ładowania	5V 2A
Wymiary	65x48x32mm	Gniazdo ładowania	USB-C

	Tryb I - mocny	Tryb II - średni	Tryb III - słaby
☀ Strumień świetlny	1200 lm	420 lm	70 lm
🕒 Czas pracy	2 godz. 50 min.	4.5 godz.	23 godz.
📏 Światłość	6520 cd	2460 cd	428 cd
📏 Zasięg	160m	100m	40m

INSTRUKCJA ŁADOWANIA CD.

- Latarka jest wyposażona w dwa akumulatory Li-ion 18650 2000mAh przeznaczone do wielokrotnego ładowania.
- Akumulatory są fabrycznie naładowane w 80-90%, lecz przed pierwszym użyciem latarki zaleca się naładowanie akumulatorów w 100%.
- Nie należy dopuszczać do całkowitego rozładowania akumulatorów.
- Po pełnym naładowaniu należy odłączyć kabel zasilający.
- Trzymaj akumulatory z dala od działania wysokich temperatur.
- Nie demontuj zewnętrznej części akumulatorów.

UWAGA!

Dzieci poniżej 6. roku życia nie powinny używać tego produktu bez nadzoru osoby dorosłej.