

- ✓ Zasilanie bateryjne
Zapewnia ochronę nawet w przypadku zaniku napięcia zasilania
- ✓ Trzy diody LED
Zielona - sygnalizacja prawidłowej pracy
Czerwona - miga, gdy czujnik jest w trybie alarmu
Żółta - sygnalizacja usterki / niskiego napięcia zasilania
- ✓ Przycisk Testuj co tydzień / Reset
Umożliwia proste i szybkie sprawdzenie działania czujnika
- ✓ Funkcja informująca o aktywacji alarmu w ciągu ostatnich 14 dni
- ✓ Sygnalizacja końca okresu eksploatacji
Po 10 latach czujnik poinformuje o konieczności wymiany urządzenia

Opis produktu

Czujnik tlenku węgla wyposażony w sensor elektrochemiczny Kidde, gwarantujący nawet 10-letni okres pracy. Zasilanie bateryjne umożliwia zamontowanie detektora w optymalnym miejscu w pomieszczeniu oraz zapewnia ochronę także w przypadku zaniku napięcia zasilania w sieci.

Przekroczenie dopuszczalnego poziomu CO sygnalizowane jest optycznie (czerwona dioda LED) oraz akustycznie (głośny, pulsacyjny alarm dźwiękowy o sile 85dB). W pamięci urządzenia zapisywana jest informacja o wykryciu stężenia CO przekraczającego poziom 100 PPM. Dzięki temu użytkownik może upewnić się, czy podczas jego nieobecności w pomieszczeniu nie doszło do emisji tlenku węgla.

Czujnik posiada przycisk testu / resetowania umożliwiający sprawdzenie działania urządzenia oraz zresetowanie sygnalizacji alarmowej. Układ kontroli sprawności monitoruje na bieżąco m.in.: sensor, wewnętrzne obwody oraz stan baterii. W przypadku nieprawidłowej pracy lub niskiego poziomu naładowania baterii miga żółta kontrolka LED oraz włącza się ostrzegawczy sygnał dźwiękowy.

Dzięki specjalnie zaprojektowanej obudowie oprócz montażu na ścianie czujnik może być także postawiony na płaskiej powierzchni np. na szafce nocnej w pobliżu łóżka. Po 10 latach od aktywacji zasilania czujnik przypomni o konieczności wymiany urządzenia.



Technologia
ratująca
Życie



Model	2030-DCR
Sposób montażu	Na ścianie lub jako jednostka wolnostojąca
Zasilanie	2 baterie alkaliczne AA (w zestawie)
Wyświetlacz LCD	Nie
Przycisk Test/Reset	Tak
Pamięć wartości szczytowych	Nie
Sygnalizacja alarmu	Sygnał pulsacyjny o sile 85 dB w odległości 3 m Migająca czerwona dioda LED
Sygnalizacja zasilania	Migająca zielona dioda LED
Sygnalizacja usterki	Migająca żółta dioda LED
Warunki pracy	Temperatura: -10°C do 40°C Wilgotność: do 90% RH, bez kondensacji
Warunki przechowywania	Temperatura: -20°C do 60°C Wilgotność: 5 do 95% RH, bez kondensacji
Sensor	Elektrochemiczny CO nowej generacji
Trwałość sensora	Minimum 10 lat
Certyfikaty i dopuszczenia	Znak budowlany B, jednostka certyfikująca CNBOP-PIB EN50291-1:2018, jednostka certyfikująca TÜV Rheinland
Gwarancja	3 lata
Wymiary i waga	96 x 61 x 38 mm / 138 g
Kod EAN	0047871317615

- ✓ Wysokiej jakości sensor optyczny Kidde
Zapewnia długotrwałą i bezproblemową pracę czujki
- ✓ Zasilanie bateryjne
Zapewnia ochronę nawet w przypadku zaniku napięcia zasilania
- ✓ Przycisk Test & Hush™
Umożliwia proste i szybkie sprawdzenie działania czujki
- ✓ Funkcja umożliwiająca wyciszenie sygnału alarmowego
- ✓ Blokada uniemożliwiająca montaż czujki bez prawidłowo zainstalowanej baterii
- ✓ Niewielkie wymiary, niska waga oraz estetyczna i wytrzymała obudowa

Opis produktu

Optyczna czujka dymu 2030-DSR zasilana z wymiennej baterii 9V, została zaprojektowana w stylu minimalistycznym. Charakteryzuje się niewielkimi wymiarami i estetycznym wykonaniem.

Posiada przycisk TEST & HUSH™ służący do sprawdzenia poprawności działania obwodów wewnętrznych czujki, a także do wyłączenia omyłkowo uruchomionego alarmu (np. w trakcie gotowania lub smażenia itp.). Dzięki funkcji wyciszenia jest rekomendowana do montażu w pobliżu kuchni lub łazienki.

Zasilanie bateryjne umożliwia szybki i prosty montaż czujki w optymalnym miejscu w pomieszczeniu oraz zapewnia ciągłą ochronę także w przypadku zaniku napięcia zasilania w sieci. Czujka została wyposażona w blokadę uniemożliwiającą demontaż urządzenia przez dzieci lub osoby postronne.

2030-DSR posiada certyfikat potwierdzający spełnienie wymagań polskiej normy PN-EN14604:2006P (EN14604:2005) dla domowych czujek dymu. Zgodność z ww. normą została potwierdzona przez niezależną jednostkę badawczą TÜV Rheinland.

Zalecane miejsca montażu: pokój dzienny, salon, jadalnia, sypialnia, korytarz, kotłownia, piwnica, w pobliżu pomieszczeń kuchennych, łazienek oraz w wysokich pomieszczeniach, w których dostęp do czujki może być utrudniony.



Technologia
ratująca
Życie



Model	2030-DSR
Sposób montażu	Na ścianie lub suficie
Zasilanie	9V bateria alkaliczna (w zestawie)
Przycisk Test/Reset	Tak
Przycisk Hush™	Tak
Sygnalizacja alarmu	Sygnał pulsacyjny o sile 85 dB w odległości 3 m Migająca czerwona dioda LED
Sygnalizacja zasilania	Mignięcie czerwonej diody LED co 60 sekund
Sygnalizacja końca okresu eksploatacyjnego	Tak
Warunki pracy	Temperatura: 0°C do 40°C Wilgotność: do 93% RH, bez kondensacji
Warunki przechowywania	Temperatura: -20°C do 60°C; Wilgotność: 5 do 95% RH, bez kondensacji
Sensor	Technologia optyczna
Certyfikaty i dopuszczenia	EN 14604, jednostka certyfikująca TÜV Rheinland
Gwarancja	3 lata
Wymiary i waga	102 x 102 x 36 mm / 125 g
Kod EAN	0047871317691