INSTRUKCJA OBSŁUGI MODEMU USB 4G LTE

UWAGA!!! 1. ABY MODEM DZIAŁAŁ PRAWIDŁOWO KARTA SIM MUSI BYĆ W ROZMIARZE SANDARD (micro i nano SIM są za małe i mogą przesuwać się w gnieździe modemu) 2. KARTA SIM NE MOŻE MIEĆ USTAWIONEJ BLOKADY KODU PIN

KROK 1

Z MODEMU NALEŻY ZDJĄĆ KONCÓWKĘ ZABEZPECZAJĄCĄ WTYK USB ORAZ NALEŻY ZSUNĄĆ KLAPKĘ Z TYŁU MODEMU



KROK 2

WŁÓŻ KARTĘ SIM ZŁOTYMI STYKAMI DO DOŁU. KARTĘ NALEŻY DOPCHĄĆ MAKSYMALNIE DO ŚCIANKI GNIAZDA. ZAŁÓŻ TYLNĄ KLAPKĘ MODEMU.



KROK 3

PODŁĄCZ MODEM DO LAPTOPA, KOMPUTERA, CHROMEBOOKA. NA POCZĄTKU ZAŚWIECĄ SIĘ DWIE CZERWONE IKONY ZASIĘGU I WIFI. CAŁOŚĆ POWINNA POTRWAĆ OK 1 MINUTY.



PO ZAINSTALOWANIU MODEMU I ZALOGOWANIU KARTY SIM DO SIECI ZAŚWIECĄ SIE OBIE IKONY NA NIEBIESKO



NA PULPICIE POWINNA UKAZAĆ SIĘ INFORMCJA ŻE MODEM NAWIĄZAŁ POŁĄCZENIE. NALEŻY WYBRĆ CZY KOMPUTER MA BYĆ WIDOCZNY W SIECI (NAZWA SIECI MOŻE SIĘ RÓŻNIĆ, MOŻE TO BYĆ SIEĆ 1, SIEĆ 2 ITD...)



W TYM MOMENCIE INTERNET POWIINIEN JUŻ DZIAŁAĆ. PO PODŁĄCZENIU IKONKA SIECI POWINNA SWIECIĆ SIĘ NA NIEBIESKO, A SIŁA SYGNAŁU POWINNA PULSKOWĆ NA ZIELONO



KROK 4

MOŻNA ZMIENIĆ WYSWIETLANĄ NAZWĘ SIECI WIFI ORZ HASŁO DOSTĘPU. W PRZEGLĄDARCE INTERNETOWEJ NALEŻY WPISAĆ ADRES: 192.168.100.1 LOGIN I HASŁO TO: admin (z małych liter)

PO PRAWEJ STRONIE EKRANU NALEŻY WYBRAĆ JEDEN Z JĘZYKÓW: ANGIELSKI LUB CHIŃSKI

zabezpieczona 192.168.100.1		~ • • • • • • •
a Allegro - atrakcyjne		
4G MiFi		lęzyk angielski x
	Nazwa użytkownika: Hasło:	
	Zaloguj sie Reset	

W USTAWIENIACH WIFI MOŻNA EDYTOWAĆ NAZWĘ I HASŁO DO SIECI

4G MiFi	nt∐ LTE Połączony
Dom Wybierz sieć	Ustawienie Wi-Fi (Po zmianie ustawień, WIFI zostanie automatycznie uruchomione
Zaawansowany Informacje o urządzeniu Obsługa urządzenia Ustawienie APN Informacje o karcie SIM Zmodyfikuj hasło Filtr adresów MAC Pomoc	Status NA IP 192.168.100.1 PROCHOWIEC ap.7c.cb.59.7g.3c SSID 4G-UFI-E3C Stacja Max Tow Bezpieczeństwo WI-FI (Po zapisaniu ustawień WIFI automatycznie uruchomi się ponownie!) Szyfrowanie WPA2 Osobisty CCMP

ABY POŁĄCZYĆ SIĘ Z MODEMEM PO WIFI, NALEŻY PODŁĄCZYĆ GO DO GNIAZDA USB (MOŻNA UŻYĆ ŁADOWARKI USB)



PO PODŁĄCZENIU JEJ DO SIECI, TAK JAK POPRZEDNIO ZAŚWIECĄ SIE DWIE CZERWONE IKONY, A NASTĘPNIE DWIE NIEBIESKIE



NA URZĄDZENIU KTÓRE CHCEMY POŁĄCZYĆ DO WIFI, NALEŻY W USTAWIENICH OTWORZYĆ **SIECI WIFI** I WYSZUKĆ NAZWĘ ZACZYNAJĄCĄ SIĘ OD **4G- UFI-XXX.** HASŁO: **1234567890**

