

Instrukcja instalacji i obsługi (skrót dla klienta)

A. Montaż i zasilanie

1. Wybierz miejsce z dobrym nasłonecznieniem dla **panelu 5W** (południe/południowy-zachód).
2. **Naładuj kamerę** do pełna z zasilacza (pierwsze uruchomienie) – skróci to czas konfiguracji.
3. Zamontuj uchwyt kamery i panel, **upewnij się o szczelności** przepustów.
4. (Opcjonalnie) Włóż **kartę microSD** do 128 GB – **przed** włączeniem zasilania.

B. Połączenie z aplikacją ICSee

1. Zainstaluj **ICSee** (Android/iOS). Załóż konto i zaloguj się.
2. Włącz kamerę; po starcie dioda miga.
3. W ICSee wybierz **Add Device** → **WiFi Camera**.
4. Wskaż swoją sieć **2.4 GHz**, wpisz hasło, potwierdź.
5. Zeskanuj **QR-kod** z ekranu telefonu kamerą lub wybierz **AP Mode** (połącz się z siecią kamery, wróć do ICSee i dokończ).
6. Nazwij kamerę, wybierz tryb nagrywania (ciągły/po detekcji), włącz **powiadomienia**.

C. Ustawienia polecane

- **Strefy i czułość** detekcji (mniej fałszywych alarmów).
- **Tryb nocny**: IR / Full Color / Mieszany (LED przy ruchu).
- **PTZ Presets** – zapis wybranych punktów patrolu.
- **Nagrywanie** na microSD: włącz **nadpisywanie** najstarszych nagrań.
- **Udostępnianie** podglądu rodzinie (Share).

- Regularnie sprawdzaj **poziom baterii** i ewentualne **aktualizacje** w ICSee.

D. Szybkie rozwiązywanie problemów

- Kamera nie łączy? Sprawdź, czy router działa na **2.4 GHz** i siła sygnału jest dobra.
- Brak podglądu zdalnie? Włącz **dostęp do danych** w telefonie i zezwolenia dla ICSee.
- Zapomniałeś hasła? Przytrzymaj **RESET ~5 s** i dodaj kamerę ponownie.
- Gorsza praca na baterii zimą? Włącz **tryb oszczędny** (czujka/LED tylko przy ruchu).